



# **Impostazioni internazionali di Avaya IP Office**

Versione 12.0  
Edizione 16  
Aprile 2024

# Notices

© 2026 Avaya LLC. All Rights Reserved.

You may, at your own risk, assemble a MyDocs collection solely for your own internal business purposes, which constitutes a modification to the original published version of the publications. Avaya shall not be responsible for any modifications, additions, or deletions to the original published version of publications. You agree to defend, indemnify and hold harmless Avaya, Avaya's agents, servants and employees against all claims, lawsuits, demands and judgments arising out of, or in connection with, your modifications, additions or deletions to the publications.

A single topic or a collection of topics may come from multiple Avaya publications. All of the content in your collection is subject to the legal notices and disclaimers in the publications from which you assembled the collection. For information on licenses and license types, trademarks, and regulatory statements, see the original publications from which you copied the topics in your collection.

Except where expressly stated by Avaya otherwise, no use should be made of materials provided by Avaya on this site. All content on this site and the publications provided by Avaya including the selection, arrangement and design of the content is owned by Avaya and/or its licensors and is protected by copyright and other intellectual property laws including the sui generis rights relating to the protection of databases. Avaya owns all right, title and interest to any modifications, additions or deletions to the content in the Avaya publications.

## Avviso

Nonostante l'impegno profuso per garantire la completezza e la precisione delle informazioni del presente documento al momento della stampa, Avaya declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori. Avaya si riserva il diritto di apportare cambiamenti e correzioni alle informazioni contenute nel presente documento senza alcun obbligo di notifica degli stessi a persone e a organizzazioni.

## Limitazioni di responsabilità per la documentazione

Per "Documentazione" si intendono le informazioni pubblicate su diversi supporti multimediali, che possono includere le informazioni sul prodotto, le descrizioni dell'abbonamento o del servizio, le istruzioni d'uso e le specifiche sulle prestazioni rese generalmente disponibili agli utenti dei prodotti. Nella documentazione non sono inclusi i materiali di marketing. Avaya non è responsabile per eventuali modifiche, aggiunte o eliminazioni alla versione originariamente pubblicata della documentazione, a meno che tali modifiche, aggiunte o eliminazioni non siano state eseguite da Avaya. L'Utente finale si impegna a risarcire e a non citare Avaya, i suoi agenti, funzionari e dipendenti, in eventuali reclami, azioni legali, richieste o sentenze, derivanti o correlate a modifiche, aggiunte o eliminazioni da essi apportate alla presente documentazione nei limiti di quanto effettuato.

## Limitazioni di responsabilità per i link

Avaya non è responsabile del contenuto e dell'attendibilità dei siti Web cui si fa riferimento all'interno di questo sito o di questa documentazione fornita da Avaya. Avaya non è responsabile dell'accuratezza delle informazioni, dichiarazioni o contenuti forniti su questi siti e la loro inclusione non implica l'approvazione da parte di Avaya di prodotti, servizi o informazioni contenuti o offerti negli stessi. Avaya non garantisce che tali link siano attivi e non è in grado di controllarne la disponibilità.

## Garanzia

Avaya fornisce una garanzia limitata sui propri componenti hardware e software Avaya. Per conoscere le condizioni della garanzia limitata, fare riferimento al contratto con Avaya. Sono, inoltre, disponibili a clienti e altre parti Avaya il testo standard della garanzia Avaya e le informazioni sull'assistenza relativa al presente prodotto nell'ambito del periodo coperto da garanzia. Per consultare questi documenti, visitare il sito Web dell'assistenza Avaya all'indirizzo: <https://support.avaya.com/helpcenter/getGenericDetails?detailId=C20091120112456651010> dal link "Warranty & Product Lifecycle" o un sito indicato successivamente da Avaya. Se il prodotto è stato acquistato da un partner di canale Avaya autorizzato al di fuori dei confini degli Stati Uniti e del Canada, la garanzia viene fornita dal suddetto partner di canale Avaya e non da Avaya.

Per "Servizio ospitato" si intende l'abbonamento a un servizio ospitato Avaya che l'utente acquista da Avaya o da un partner di canale Avaya autorizzato (a seconda dei casi), ulteriormente descritto nella sezione SAS ospitato o nella documentazione descrittiva di altri servizi, relativa al servizio ospitato applicabile. Se si acquista un abbonamento a un Servizio ospitato, la garanzia limitata di cui sopra potrebbe non essere applicabile; tuttavia, l'utente potrebbe avere diritto a usufruire dei servizi di supporto connessi al Servizio ospitato, come illustrato più avanti nei documenti descrittivi del servizio, in relazione al Servizio ospitato applicabile. Per ulteriori informazioni, contattare Avaya o un partner di canale Avaya (a seconda dei casi).

## Servizio ospitato

QUANTO SEGUE SI APPLICA SOLO IN CASO DI ACQUISTO DI UNA SOTTOSCRIZIONE A UN SERVIZIO OSPITATO DA AVAYA O DA UN PARTNER DI CANALE AVAYA (SECONDO LE CIRCOSTANZE); I TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI OSPITATI SONO DISPONIBILI SUL SITO WEB DI AVAYA, ALL'INDIRIZZO [HTTPS://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO](https://support.avaya.com/licenseinfo), IN CORRISPONDENZA DEL COLLEGAMENTO "Termini di utilizzo Avaya per i servizi ospitati" O SU ALTRI SITI INDIVIDUATI SUCCESSIVAMENTE DA AVAYA, E SONO APPLICABILI A CHIUNQUE ACCEDA AL SERVIZIO OSPITATO O NE FACCIA USO. ACCEDENDO AL SERVIZIO OSPITATO O FACENDONE USO, O AUTORIZZANDO ALTRI A FARLO, L'UTENTE, PER CONTO PROPRIO E DELL'ENTITÀ PER CUI ESEGUE TALI OPERAZIONI (DA QUI IN POI DENOMINATI IN MODO INTERSCAMBIABILE "UTENTE" E "UTENTE FINALE"), ACCETTA I TERMINI DI UTILIZZO. SE L'UTENTE ACCETTA

I TERMINI DI UTILIZZO PER CONTO DI UN'AZIENDA O DI UN'ALTRA ENTITÀ LEGALE, L'UTENTE DICHIARA DI AVERE L'AUTORITÀ PER VINCOLARE TALE ENTITÀ AI PRESENTI TERMINI DI UTILIZZO. SE L'UTENTE NON DISPONE DI TALE AUTORITÀ O NON INTENDE ACCETTARE I PRESENTI TERMINI DI UTILIZZO, NON DEVE ACCEDERE AL SERVIZIO OSPITATO NÉ FARNE USO NÉ AUTORIZZARE ALCUNO AD ACCEDERE AL SERVIZIO OSPITATO O A FARNE USO.

## Licenze

I Termini di licenza Software Globale ("Termini di licenza del software") sono disponibili sui seguenti siti web <https://www.avaya.com/en/legal-license-terms/> o su un sito indicato successivamente da Avaya. I presenti Termini di licenza del Software sono applicabili a chiunque installi, scarichi e/o utilizzi il Software e/o la Documentazione. Installando, scaricando o utilizzando il software o autorizzando altri a farlo, l'utente finale accetta che i presenti termini di licenza del software stipulino un contratto vincolante tra l'utente finale e Avaya. Se accetta i presenti termini di licenza del software per conto di un'azienda o di un'altra entità legale, l'utente finale dichiara di avere il potere di vincolare tale entità a tali termini di licenza del software.

## Copyright

Eccetto laddove esplicitamente dichiarato, non dovrà essere fatto alcun uso del materiale presente su questo sito, della Documentazione, del Software, del Servizio ospitato o dell'Hardware forniti da Avaya. Tutti i contenuti del sito, la documentazione, i Servizi ospitati e i prodotti forniti da Avaya, comprese la selezione, la disposizione e la progettazione dei contenuti, sono proprietà di Avaya o dei relativi concessionari di licenza e sono protetti dalle leggi sul copyright e sulla proprietà intellettuale, inclusi i diritti sui generis relativi alla protezione dei database. È vietato modificare, copiare, riprodurre, ripubblicare, caricare, postare, trasmettere o distribuire in qualsiasi forma qualsiasi contenuto, in tutto o in parte, incluso qualsiasi codice o software, salvo espressamente autorizzato da Avaya. La riproduzione, la trasmissione, la diffusione, la memorizzazione o l'utilizzo non autorizzati esplicitamente e per iscritto da Avaya sono azioni perseguibili penalmente e civilmente in base alla legislazione vigente.

## Virtualizzazione

Se il prodotto viene installato in una macchina virtuale, si applica quanto segue. Ogni prodotto è dotato del proprio codice di ordinazione e dei relativi tipi di licenza. Se non diversamente specificato, ciascuna istanza di un prodotto deve essere concessa in licenza e ordinata separatamente. Ad esempio, se il cliente dell'utente finale o il Partner di canale Avaya volesse installare due istanze dello stesso tipo di prodotti, dovranno essere ordinati due prodotti di quel tipo.

## Componenti di terzi

Quanto riportato di seguito si applica solo se il codec H.264 (AVC) viene distribuito con il prodotto. QUESTO PRODOTTO È CONCESSO IN LICENZA IN BASE ALLA LICENZA DEL PORTAFOGLIO BREVETTI AVC PER USO PERSONALE DEL CLIENTE O ALTRI UTILIZZI SENZA SCOPO DI LUCRO, PER LE ATTIVITÀ DI (i) CODIFICA VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD AVC ("VIDEO AVC") E/O (ii) DECODIFICA DI VIDEO AVC, CODIFICATI DA UN CLIENTE PER ATTIVITÀ PERSONALI E/O OTTENUTI DA UN FORNITORE DI VIDEO IN POSSESSO DI LICENZA PER LA FORNITURA DI VIDEO AVC. NESSUNA LICENZA VIENE CONCESSA O È INTESA PER QUALSIASI ALTRO UTILIZZO. POTREBBERO ESSERE DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE DA MPEG LA, L.L.C. VISITARE IL SITO [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

## Provider di servizi

PER QUANTO RIGUARDA I CODEC, SE IL PARTNER DI CANALE AVAYA OSPITA PRODOTTI CHE UTILIZZANO O INTEGRANO IL CODEC H.264 O H.265, LO STESSO RICONOSCE E ACCETTA DI ESSERE RESPONSABILE PER TUTTE GLI ONERI E/O LE ROYALTY COLLEGATI. IL CODEC H.264 È CONCESSO IN LICENZA IN BASE ALLA LICENZA DEL PORTAFOGLIO BREVETTI AVC PER USO PERSONALE DEL CLIENTE O ALTRI UTILIZZI SENZA SCOPO DI LUCRO, PER LE ATTIVITÀ DI (i) CODIFICA VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD AVC ("VIDEO AVC") E/O (ii) DECODIFICA DI VIDEO AVC, CODIFICATI DA UN CLIENTE PER ATTIVITÀ PERSONALI E/O OTTENUTI DA UN FORNITORE DI VIDEO IN POSSESSO DI LICENZA PER LA FORNITURA DI VIDEO AVC. NESSUNA LICENZA VIENE CONCESSA O È INTESA PER QUALSIASI ALTRO UTILIZZO. SONO DISPONIBILI ULTERIORI

INFORMAZIONI SUI CODEC H.264 (AVC) E H.265 (HEVC)  
DA PARTE DI MPEG LA, L.L.C. VISITARE IL SITO [HTTP://  
WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

#### **Conformità normativa**

L'utente riconosce e accetta di essere responsabile del rispetto di leggi e regolamenti applicabili, compresi, ma non limitati a leggi e regolamenti relativi alla registrazione delle chiamate, alla privacy dei dati, alla proprietà intellettuale, al segreto commerciale, alle frodi e ai diritti di esecuzione musicale, nel paese o nel territorio dove è utilizzato il prodotto Avaya.

#### **Prevenzione delle frodi tariffarie**

"Frode telefonica" indica l'uso non autorizzato del sistema di telecomunicazione dell'utente, ad esempio da parte di persone che non sono dipendenti, agenti, subappaltatori dell'azienda o che non operano per suo conto. L'utente deve essere consapevole che il sistema potrebbe essere soggetto a rischio di frodi tariffarie che, se attuate, potrebbero far aumentare notevolmente i costi dei servizi di telecomunicazione.

#### **Intervento di Avaya sulle frodi tariffarie**

Se si ritiene di essere vittima di frode telefonica e si necessita di assistenza o supporto tecnico, contattare il proprio Rappresentante vendite Avaya.

#### **Vulnerabilità di sicurezza**

Le informazioni sulle politiche di supporto alla sicurezza di Avaya sono disponibili nella sezione Security Policies and Support all'indirizzo <https://support.avaya.com/security>.

Le vulnerabilità sospette della sicurezza dei prodotti Avaya sono gestite per il flusso di supporto della sicurezza dei prodotti Avaya (<https://support.avaya.com/css/P8/documents/100161515>).

#### **Marchi commerciali**

I marchi di fabbrica, i logo e i marchi di servizio ("Marchi") visualizzati in questo sito, nella documentazione, nei Servizi ospitati e nei prodotti forniti da Avaya sono marchi registrati o non registrati di Avaya, delle sue consociate o di terzi. Agli utenti non è consentito utilizzare tali Marchi senza previo consenso scritto di Avaya o dei terzi possessori del Marchio. Nulla di quanto contenuto in questo sito, nella Documentazione, nei Servizi ospitati e nei prodotti garantisce, per implicazione, preclusione o in altro modo, alcuna licenza o diritto nei confronti dei Marchi, senza l'autorizzazione esplicita per iscritto di Avaya o delle terze parti applicabili.

Avaya è un marchio commerciale registrato di Avaya LLC.

Tutti gli altri marchi di fabbrica non Avaya appartengono ai rispettivi proprietari.

Linux® è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e in altri Paesi.

#### **Download della documentazione**

Per la versione più aggiornata della documentazione, visitare il sito Web dell'assistenza Avaya all'indirizzo <https://support.avaya.com> o un sito indicato successivamente da Avaya.

#### **Contatta l'assistenza Avaya**

Visitare il sito Web dell'assistenza di Avaya Avaya <https://support.avaya.com> per articoli e avvisi su servizi cloud o prodotti o per segnalare un problema con il servizio cloud o il prodotto Avaya in uso. Per un elenco dei numeri di telefono di assistenza e indirizzi di contatto, accedere al sito Web dell'assistenza Avaya all'indirizzo <https://support.avaya.com> (o a un sito indicato successivamente da Avaya), scorrere fino alla parte inferiore della pagina e selezionare Contact Avaya Support.

## Sommario

|  |    |
|--|----|
| <b>Capitolo 1: Definizioni</b> .....                           | 7  |
| Codice a tre lettere.....                                      | 7  |
| Impostazioni generali.....                                     | 9  |
| Toni.....  | 10 |
| Impostazioni trunk analogico.....                              | 11 |
| Impostazioni telefono analogico.....                           | 12 |
| Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali..... | 13 |
| Fusi orari e ora legale.....                                   | 14 |
| Impostazioni predefinite.....                                  | 17 |
| <b>Capitolo 2: Impostazioni internazionali</b> .....           | 18 |
| Argentina (ess).....   | 20 |
| Australia (ena).....   | 22 |
| Bahrein (arh).....   | 24 |
| Belgio - Fiammingo (nlb).....                                  | 26 |
| Belgio - Francese (frb).....                                   | 29 |
| Brasile (ptb).....   | 32 |
| Bulgaria.....  | 34 |
| Canada (frc).....  | 34 |
| Cile (esl).....  | 37 |
| Cina (chs).....  | 39 |
| Colombia (eso).....  | 41 |
| Cipro.....   | 44 |
| Repubblica ceca (csy).....                                     | 44 |
| Danimarca (dan).....   | 47 |
| Egitto (are).....  | 49 |
| Estonia.....   | 52 |
| Finlandia (fin).....   | 52 |
| Francia (fra).....   | 55 |
| Francia2 (fro).....  | 58 |
| Germania (deu).....  | 60 |
| Grecia (ell).....  | 63 |
| Hong Kong (zhk).....   | 65 |
| Ungheria (hun).....  | 67 |
| Islanda (isl).....   | 70 |
| India (ind).....   | 72 |
| Indonesia.....   | 74 |
| Irlanda (eni).....   | 75 |
| Italia (ita).....  | 78 |
| Giappone (jpa/jpn).....  | 80 |
| Kazakistan.....  | 82 |
| Corea (kor).....   | 83 |
| Kuwait (ark).....  | 85 |
| Lettonia.....  | 87 |

|  |            |
|--|------------|
| Lituania.....  | 88         |
| Lussemburgo.....   | 89         |
| Malaysia (msl).....  | 89         |
| Malta.....   | 91         |
| Israele (heb).....   | 92         |
| Messico (esm).....   | 94         |
| Marocco (arm).....   | 96         |
| Paesi Bassi (nld).....   | 99         |
| Nuova Zelanda (enz).....   | 101        |
| Norvegia (nor).....  | 104        |
| Oman (aro).....  | 107        |
| Pakistan (urd).....  | 109        |
| Perù (esr).....  | 111        |
| Filippine (enp).....   | 113        |
| Polonia (plk).....   | 116        |
| Portogallo (ptg).....  | 118        |
| Qatar (arq).....   | 121        |
| Romania.....   | 123        |
| Russia (rus).....  | 124        |
| Arabia Saudita (ara).....  | 126        |
| Singapore (zhi).....   | 128        |
| Slovacchia.....  | 130        |
| Slovenia.....  | 131        |
| Sud Africa (ens).....  | 131        |
| Spagna (esp).....  | 133        |
| Svezia (sve).....  | 136        |
| Svizzera (des/frs/its).....                                      | 138        |
| Taiwan (cht).....  | 141        |
| Tailandia.....   | 143        |
| Turchia (trk).....   | 144        |
| Emirati Arabi Uniti (aru).....                                   | 146        |
| Regno Unito (eng).....   | 148        |
| Stati Uniti (enu).....   | 151        |
| Venezuela (esv).....   | 153        |
| Vietnam.....   | 155        |
| <b>Capitolo 3: Lingue del telefono</b> .....                     | <b>157</b> |
| Supporto lingua telefono IP Office.....                          | 157        |
| Lingue di display del telefono con funzioni.....                 | 158        |
| Lingue del display del telefono con funzione digitale Avaya..... | 159        |
| Lingue del display del telefono con funzione IP di Avaya.....    | 160        |
| Personalizzazione file di lingua del telefono di IP Office.....  | 162        |
| Ottenere i file di lingua del telefono IP Office.....            | 162        |
| Aggiunta di file di lingua IP Office personalizzati.....         | 162        |
| <b>Capitolo 4: Lingue applicazione IP Office</b> .....           | <b>164</b> |
| Lingue applicazione amministratore di IP Office.....             | 164        |
| Lingua applicazione utente IP Office.....                        | 165        |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Capitolo 5: Prompt di Voicemail</b> .....                         | 167 |
| Sovrascrittura della lingua predefinita dei prompt.....              | 167 |
| Lingue supportate di Embedded Voicemail.....                         | 168 |
| Operazione lingua predefinita/di fallback di Embedded Voicemail..... | 169 |
| Lingue supportate Voicemail Pro.....                                 | 171 |
| Prompt con conversione da testo a voce (TTS).....                    | 172 |
| <b>Capitolo 6: Guida e documentazione aggiuntive</b> .....           | 174 |
| Manuali aggiuntivi e guide per l'utente.....                         | 174 |
| Utilizzo della guida.....  | 174 |
| Ricerca di un business partner Avaya.....                            | 175 |
| Risorse IP Office aggiuntive.....                                    | 175 |
| Formazione.....  | 176 |

# Capitolo 1: Definizioni

Le impostazioni internazionali rappresentano fattori quali le suonerie predefinite e le impostazioni di visualizzazione delle chiamate. Le impostazioni internazionali consentono di controllare anche i prompt predefiniti delle lingue di Voicemail. Per sovrascrivere le impostazioni di sistema per le chiamate a Voicemail, configurare gli instradamenti delle chiamate in entrata sulle impostazione internazionale per un paese specifico.

## \* Nota:

Il riferimento alle impostazioni internazionali per un paese specifico non significa necessariamente che viene fornita assistenza, garantita la disponibilità o l'approvazione per IP Office all'interno di tale paese.

## Collegamenti correlati

[Codice a tre lettere](#) alla pagina 7

[Impostazioni generali](#) alla pagina 9

[Toni](#) alla pagina 10

[Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11

[Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12

[Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13

[Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14

[Impostazioni predefinite](#) alla pagina 17

---

## Codice a tre lettere

Quando si monitora il funzionamento di IP Office utilizzando SysMonitor o System Status Application, le impostazioni internazionali associate a una chiamata o ad altre funzioni sono rappresentate da un codice di tre lettere nel tracciato.

- In vari scenari, il sistema cerca il materiale corrispondente al codice di tre lettere. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, il sistema può cercare una corrispondenza utilizzando le prime due lettere del codice. Ad esempio, vedere [Operazione lingua predefinita/di fallback di Embedded Voicemail](#) alla pagina 169 e [Lingue supportate Voicemail Pro](#) alla pagina 171.

| Codice a tre lettere | Paese          | Impostazioni internazionali                                      |
|----------------------|----------------|--|
| ara                  | Arabia Saudita | Consultare <a href="#">Arabia Saudita (ara)</a> alla pagina 126. |
| are                  | Egitto         | Consultare <a href="#">Egitto (are)</a> alla pagina 49.          |

*La tabella continua...*

| Codice a tre lettere | Paese               | Impostazioni internazionali   |
|----------------------|---------------------|---|
| <i>arh</i>           | Bahreïn             | Consultare <a href="#">Bahreïn (arh)</a> alla pagina 24.              |
| <i>ark</i>           | Kuwait              | Consultare <a href="#">Kuwait (ark)</a> alla pagina 85.               |
| <i>arm</i>           | Marocco             | Consultare <a href="#">Marocco (arm)</a> alla pagina 96.              |
| <i>aro</i>           | Oman                | Consultare <a href="#">Oman (aro)</a> alla pagina 107.                |
| <i>arq</i>           | Qatar               | Consultare <a href="#">Qatar (arq)</a> alla pagina 121.               |
| <i>aru</i>           | Emirati Arabi Uniti | Consultare <a href="#">Emirati Arabi Uniti (aru)</a> alla pagina 146. |
| <i>chs</i>           | Cina                | Consultare <a href="#">Cina (chs)</a> alla pagina 39.                 |
| <i>cht</i>           | Taiwan              | Consultare <a href="#">Taiwan (cht)</a> alla pagina 141.              |
| <i>csy</i>           | Repubblica ceca     | Consultare <a href="#">Repubblica ceca (csy)</a> alla pagina 44.      |
| <i>dan</i>           | Danimarca           | Consultare <a href="#">Danimarca (dan)</a> alla pagina 47.            |
| <i>des</i>           | Svizzera            | Consultare <a href="#">Svizzera (des/frs/its)</a> alla pagina 138.    |
| <i>deu</i>           | Germania            | Consultare <a href="#">Germania (deu)</a> alla pagina 60.             |
| <i>ell</i>           | Grecia              | Consultare <a href="#">Grecia (ell)</a> alla pagina 63.               |
| <i>ena</i>           | Australia           | Consultare <a href="#">Australia (ena)</a> alla pagina 22.            |
| <i>eng</i>           | Regno Unito         | Consultare <a href="#">Regno Unito (eng)</a> alla pagina 148.         |
| <i>eni</i>           | Irlanda             | Consultare <a href="#">Irlanda (eni)</a> alla pagina 75.              |
| <i>enp</i>           | Filippine           | Consultare <a href="#">Filippine (enp)</a> alla pagina 113.           |
| <i>ens</i>           | Sud Africa          | Consultare <a href="#">Sud Africa (ens)</a> alla pagina 131.          |
| <i>enu</i>           | Stati Uniti         | Consultare <a href="#">Stati Uniti (enu)</a> alla pagina 151.         |
| <i>enz</i>           | Nuova Zelanda       | Consultare <a href="#">Nuova Zelanda (enz)</a> alla pagina 101.       |
| <i>esl</i>           | Cile                | Consultare <a href="#">Cile (esl)</a> alla pagina 37.                 |
| <i>esm</i>           | Messico             | Consultare <a href="#">Messico (esm)</a> alla pagina 94.              |
| <i>eso</i>           | Colombia            | Consultare <a href="#">Colombia (eso)</a> alla pagina 41.             |
| <i>esp</i>           | Spagna              | Consultare <a href="#">Spagna (esp)</a> alla pagina 133.              |
| <i>esr</i>           | Perù                | Consultare <a href="#">Perù (esr)</a> alla pagina 111.                |
| <i>ess</i>           | Argentina           | Consultare <a href="#">Argentina (ess)</a> alla pagina 20.            |
| <i>esv</i>           | Venezuela           | Consultare <a href="#">Venezuela (esv)</a> alla pagina 153.           |
| <i>fin</i>           | Finlandia           | Consultare <a href="#">Finlandia (fin)</a> alla pagina 52.            |
| <i>fra</i>           | Francia             | Consultare <a href="#">Francia (fra)</a> alla pagina 55.              |
| <i>frb</i>           | Belgio              | Consultare <a href="#">Belgio - Francese (frb)</a> alla pagina 29.    |
| <i>frc</i>           | Canada              | Consultare <a href="#">Canada (frc)</a> alla pagina 34.               |
| <i>fro</i>           | Francia             | Consultare <a href="#">Francia2 (fro)</a> alla pagina 58.             |
| <i>frs</i>           | Svizzera            | Consultare <a href="#">Svizzera (des/frs/its)</a> alla pagina 138.    |
| <i>heb</i>           | Israele             | Consultare <a href="#">Israele (heb)</a> alla pagina 92.              |
| <i>hun</i>           | Ungheria            | Consultare <a href="#">Ungheria (hun)</a> alla pagina 67.             |
| <i>ind</i>           | India               | Consultare <a href="#">India (ind)</a> alla pagina 72.                |
| <i>isl</i>           | Islanda             | Consultare <a href="#">Islanda (isl)</a> alla pagina 70.              |
| <i>ita</i>           | Italia              | Consultare <a href="#">Italia (ita)</a> alla pagina 78.               |

*La tabella continua...*

| Codice a tre lettere | Paese       | Impostazioni internazionali   |
|----------------------|-------------|---|
| <i>its</i>           | Svizzera    | Consultare <a href="#">Svizzera (des/frs/its)</a> alla pagina 138.  |
| <i>jpa</i>           | Giappone    | Consultare <a href="#">Giappone (jpa/jpn)</a> alla pagina 80.       |
| <i>jpn</i>           | Giappone    | Consultare <a href="#">Giappone (jpa/jpn)</a> alla pagina 80.       |
| <i>kor</i>           | Corea       | Consultare <a href="#">Corea (kor)</a> alla pagina 83.              |
| <i>msl</i>           | Malaysia    | Consultare <a href="#">Malaysia (msl)</a> alla pagina 89.           |
| <i>nlb</i>           | Belgio      | Consultare <a href="#">Belgio - Fiammingo (nlb)</a> alla pagina 26. |
| <i>nld</i>           | Paesi Bassi | Consultare <a href="#">Paesi Bassi (nld)</a> alla pagina 99.        |
| <i>nor</i>           | Norvegia    | Consultare <a href="#">Norvegia (nor)</a> alla pagina 104.          |
| <i>plk</i>           | Polonia     | Consultare <a href="#">Polonia (plk)</a> alla pagina 116.           |
| <i>ptb</i>           | Brasile     | Consultare <a href="#">Brasile (ptb)</a> alla pagina 32.            |
| <i>ptg</i>           | Portogallo  | Consultare <a href="#">Portogallo (ptg)</a> alla pagina 118.        |
| <i>rus</i>           | Russia      | Consultare <a href="#">Russia (rus)</a> alla pagina 124.            |
| <i>sve</i>           | Svezia      | Consultare <a href="#">Svezia (sve)</a> alla pagina 136.            |
| <i>trk</i>           | Turchia     | Consultare <a href="#">Turchia (trk)</a> alla pagina 144.           |
| <i>urd</i>           | Pakistan    | Consultare <a href="#">Pakistan (urd)</a> alla pagina 109.          |
| <i>zhh</i>           | Hong Kong   | Consultare <a href="#">Hong Kong (zhh)</a> alla pagina 65.          |
| <i>zhi</i>           | Singapore   | Consultare <a href="#">Singapore (zhi)</a> alla pagina 128.         |

### Collegamenti correlati

[Definizioni](#) alla pagina 7

## Impostazioni generali

Queste impostazioni vengono applicate a ciascuna impostazione locale.

| Impostazione   | Descrizione   |
|--|---|
| <b>Impostazioni internazionali</b>                     | Questa è l'impostazione <b>Impostazioni internazionali</b> configurata nella configurazione del sistema. Questa opzione viene utilizzata per le varie impostazioni internazionali e i vari comportamenti specifici del sistema. Inoltre, consentono di impostare la lingua predefinita da impiegare sul display del telefono e per Voicemail. |
| <b>Codice a tre lettere</b>                            | A ogni impostazione internazionale è associato un codice di tre lettere. Questo codice viene visualizzato nelle uscite del monitor di sistema. Viene inoltre utilizzato come nome della cartella per la corrispondenza con i prompt di lingua Voicemail. Consultare <a href="#">Codice a tre lettere</a> alla pagina 7.                       |
| <b>Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition)</b> | Per i sistemi inizialmente configurati in modalità Basic Edition viene aggiunto automaticamente all'elenco dei numeri di emergenza un certo numero di numeri predefiniti. Questo elenco di numeri è configurabile dopo l'installazione iniziale.  |

### Collegamenti correlati

[Definizioni](#) alla pagina 7

## Toni

Le tabelle seguenti descrivono i diversi toni utilizzati dal sistema. Per ciascun tono sono indicate la frequenza e la cadenza:

- **Frequenza** - Tutte le frequenze dei toni sono in Hertz (Hz).
  - Se un tono utilizza una combinazione di frequenze, queste verranno visualizzate separate dal simbolo +.
  - Se un tono utilizza frequenze alterne, queste verranno visualizzate separate dal simbolo /.
- **Cadenza** - La cadenza dei toni viene indicata come sequenza di attivazione/disattivazione o come alternanza di frequenza 1/frequenza 2. Una parte della sequenza racchiusa nei simboli ( ), è indice di una sequenza di ripetizioni.

### Toni localizzati

La tabella seguente elenca i toni disponibili nel sistema. I toni utilizzati variano a seconda delle impostazioni internazionali del sistema.

**\* Nota:**

In alcune impostazioni internazionali, è possibile utilizzare lo stesso tono per diversi scopi, ad esempio, per indicare lo stato **Occupato** e **Occupato veloce**.

| Tono                                   | Descrizione  |
|--|--|
| <b>Tono di selezione alternativo</b>   | Questo tipo di tono è anche noto con i termini "interrotto", "spezzato" o "a singhiozzi". Viene utilizzato sugli interni quando l'utente ha impostato la funzione Non dist., Seguimi, o Inoltro incondizionato. Viene utilizzato anche sui telefoni analogici in presenza di una chiamata in attesa, ad esempio, durante un trasferimento. |
| <b>Tono di occupato</b>                | Utilizzato quando il numero chiamato è occupato.   |
| <b>Tono chiamata in attesa</b>         | Utilizzato quando un utente ha attivato la funzione di chiamata in attesa e ha una telefonata in attesa.   |
| <b>Tono di selezione</b>               | Tono di selezione normale.   |
| <b>Tono disconnessione</b>             | Il tono viene riprodotto quando il terminale remoto ha terminato la chiamata. Per gli interni IP e digitali, è possibile configurare il sistema in modo che riproduca il tono di disconnessione o che ritorni inattivo. Consultare <a href="#">Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali</a> alla pagina 13.               |
| <b>Tono di occupato rapido</b>         | Nessuna linea o canale disponibile.  |
| <b>Tono di occupato di rinvio</b>      | Numero non assegnato.  |
| <b>Tono numero non disponibile</b>     | Numero non disponibile.  |
| <b>Tono suoneria</b>                   | Il telefono dell'altra parte sta squillando. Questo tono è anche noto con il nome di "richiamata".   |
| <b>Tono di composizione secondario</b> | Utilizzato quando si accede a un trunk esterno che si avvale di un codice funzione o ARS che specifica il tono di selezione secondario. Se non viene selezionato un tono specifico per le impostazioni internazionali, verrà utilizzato quello normale.  |

**Toni non localizzati**

| Tono                  | Tono (Hz)<br>Cadenza (s) | Valore                 | Note         |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| Musica di attesa      | Tono                     | 440                    | MOH "tono"   |
|                       | Cadenza                  | 0,2/0,2/0,2/5          |              |
| Ascolta chiamata      | Cadenza                  | 0,07/0,1/0,07/0,1/0,07 | Ness. ripet. |
| Entrata in conferenza | Tono                     | 400                    |              |
|                       | Cadenza                  | 0,2                    | Ness. ripet. |
| Esci da conferenza    | Tono                     | 400                    |              |
|                       | Cadenza                  | 0,2/0,2/0,2            | Ness. ripet. |
| Ripeti conferenza     | Tono                     | 400                    |              |
|                       | Cadenza                  | 0,2/10                 |              |

**Collegamenti correlati**

[Definizioni](#) alla pagina 7

## Impostazioni trunk analogico

Le seguenti impostazioni corrispondono alle impostazioni internazionali del sistema selezionate al momento della prima installazione del sistema. Le impostazioni corrispondono ai valori generalmente rilevati nelle impostazioni internazionali selezionate. Tuttavia, sono tutti modificabili dopo l'installazione.

| Impostazione                          | Configurabile   |
|---------------------------------------|---|
| Tipo di CLI                           | Metodo utilizzato per ricevere le informazioni sull'ID chiamante in entrata.  |
| Impedenza terminazione                | Le impostazioni di impedenza della linea.   |
| Impedenza bilanciamento               |   |
| Rilevamento tono di occupato          | Il tono che, se rilevato, indica che la destinazione chiamata è occupata. È possibile regolarla tramite le impostazioni <b>Sistema &gt; Telefonia &gt; Toni e musica &gt; Rilevamento tono di occupato</b> . L'impostazione predefinita <b>Frequenza sistema</b> corrisponde all'impostazione internazionale specifica. |
| Tempo di rilevamento tono di occupato | La durata del tono di occupato dopo il quale il sistema IP Office disconnetterà una linea analogica quando utilizza <b>Rilevamento tono di occupato</b> .   |

*La tabella continua...*

| Impostazione                                   | Configurabile  |
|--|--|
| <b>Interruzione linea</b>                      | <p>La cancellazione disconnessione (nota anche come 'Interruzione linea' o 'Disconnessione affidabile') è un metodo utilizzato per ricevere la segnalazione dal fornitore della linea della cancellazione della chiamata. Regolabile tramite <b>Linea &gt; Opzioni linea analogica</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il tempo deve essere inferiore al tempo effettivo di disconnessione utilizzato dal fornitore della linea di almeno 150 ms.</li> <li>• Il sistema utilizza anche la funzione "Disconnessione dei toni", che cancella una chiamata analogica dopo 6 secondi di tono di occupato continuo (vedere sopra).</li> <li>• Se l'impostazione <b>Sistema &gt; Telefonia &gt; Telefonia &gt; Gestione disconnessione trunk analogico non supervisionata</b> è abilitata, questa impostazione è disattivata e l'interruzione linea è disabilitata.</li> </ul> |
| <b>Ampiezza impulso collegamento immediato</b> | Imposta l'intervallo di tempo per l'ampiezza dell'impulso flash. Regolabile tramite l'impostazione <b>Linea &gt; Opzioni linea analogica &gt; Larghezza d'impulso immediato</b> .  |
| <b>Rilevamento dello squillo</b>               | <p>Queste impostazioni sono utilizzate per il rilevamento della suoneria. Queste sono regolabili tramite le impostazioni <b>Linea &gt; Opzioni linea analogica &gt; Rilevamento dello squillo</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Persistenza dello squillo</b> - Durata minima per il riconoscimento del segnale.</li> <li>• <b>Massimo disattivazione squillo</b> - Il tempo necessario perché la segnalazione sia considerata conclusa.</li> </ul>   |

### Collegamenti correlati

[Definizioni](#) alla pagina 7

## Impostazioni telefono analogico

I seguenti aspetti del supporto per telefoni analogici sono specifici per le impostazioni internazionali.

| Impostazione                                  | Descrizione  |
|---|--|
| <b>Frequenza corrente di squillo</b>          | La frequenza della corrente di squillo.  |
| <b>Tempo minimo di collegamento immediato</b> | <p>I tempi massimi e minimi per un'interruzione nella corrente del circuito analogico che deve essere trattata da IP Office come un segnale di richiamata di interruzione temporanea/con collegamento immediato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempo minimo: tutto ciò che è più breve viene ignorato come problema minore.</li> <li>• Tempo massimo: tutto ciò che è più lungo viene considerato come cancellazione (termine) della chiamata.</li> </ul> <p>Se il telefono analogico specifico non corrisponde alle impostazioni internazionali, le impostazioni della porta dell'interno analogico IP Office possono essere</p> |

*La tabella continua...*

| Impostazione                                      | Descrizione   |
|---|---|
| <b>Tempo massimo di collegamento immediato</b>    | regolate utilizzando le impostazioni <b>Interno &gt; Analogico &gt; Larghezza impulso collegamento immediato</b> .  |
| <b>Tipo visualizzazione chiamante predefinito</b> | Il tipo di display chiamante utilizzato quando <b>Interno &gt; Interno &gt; Tipo di display chiamante</b> è impostato su <b>Attivato</b> . In caso contrario, viene utilizzato il metodo specifico impostato per <b>Interno &gt; Interno &gt; Tipo di display chiamante</b> .   |
| <b>Tipo MWI predefinito</b>                       | Il tipo di indicatore di messaggio di attesa utilizzato quando <b>Interno &gt; Analogico &gt; Tipo indicatore messaggio di attesa</b> è impostato su <b>Attivato</b> . In caso contrario, viene utilizzato il metodo specifico impostato per <b>Interno &gt; Analogico &gt; Tipo indicatore messaggio di attesa</b> .<br><br>Si noti che l'impostazione predefinita ed altre impostazioni disponibili possono dipendere anche dall'apparecchiatura IP Office che fornisce la porta analogica. |

### Collegamenti correlati

[Definizioni](#) alla pagina 7

## Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali

Di seguito sono riportate le definizioni per i comportamenti specifici delle impostazioni internazionali menzionate in questa documentazione.

| Impostazione                | Descrizione   |
|-----------------------------|---|
| <b>Companding Law</b>       | Metodo di compressione tipico utilizzato per i sistemi telefonici con tali impostazioni internazionali. La modalità di compressione può essere impostata tramite la scheda <b>Sistema &gt; Telefonia &gt; Telefonia</b> .   |
| <b>Timeout composizione</b> | Metodo utilizzato dal sistema per stabilire quando scollegare un interno che non completa la composizione utilizzando un numero instradabile valido. Vi sono due timeout di composizione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Timeout tono di composizione</b> - Timeout applicato da un dispositivo sganciato alla ricezione della prima cifra. Impostare su 30 secondi (10 secondi per l'Italia).</li> <li>• <b>Timeout complessivo</b> - Timeout applicato dalla disconnessione per ricevere un numero di cifre sufficiente a completare la valutazione della stringa di composizione. Impostare su 60 secondi (10 secondi per l'Italia).</li> </ul>   |
| <b>Tono disconnessione</b>  | Questo tono viene utilizzato quando un segnale di disconnessione viene inviato a un interno. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per gli interni analogici, viene sempre utilizzato il tono di disconnessione.</li> <li>• Gli interni digitali e IP, l'azione specifica per le impostazioni internazionali può essere quella di riprodurre il tono di disconnessione o di tornare inattivo. L'azione specifica per le impostazioni internazionali (vedere <b>Cancellazione telefono con funzioni</b> di seguito) può essere sovrascritta utilizzando l'impostazione <b>Sistema &gt; Telefonia &gt; Toni e musica &gt; Tono di disconnessione</b>.</li> </ul> |

*La tabella continua...*

| Impostazione                      | Descrizione  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Metodo di disconnessione</b>   | Indica se l'impostazione internazionale utilizza Disconnessione con tono di occupato o Interruzione linea sui trunk analogici.   |
| <b>Lingua di visualizzazione</b>  | Lingua in cui vengono visualizzati i messaggi inviati agli interni.  |
| <b>Annullamento Feature Phone</b> | Quando il terminale remoto di una chiamata si disconnette, gli interni digitali e IP possono sentire il tono di disconnessione o tornare inattivi.                             |
| <b>Valuta predefinita</b>         | Utilizzata per l' <b>avviso di costo</b> , laddove supportato sulle linee ISDN.  |
| <b>Fuso orario predefinito</b>    | Questo valore è stato per impostare l'offset dell'ora predefinita e le impostazioni dell'ora legale per un sistema quando si usa un SNTP per ottenere un valore temporale UTC. |

### Collegamenti correlati

[Definizioni](#) alla pagina 7

---

## Fusi orari e ora legale

La tabella seguente elenca i fusi orari per i quali si applicano le impostazioni predefinite di IP Office per l'ora legale (daylight saving time, DST) e le date per applicare e annullare l'ora legale.

- Quando viene configurata per la prima volta, IP Office configura l'impostazione **Fuso orario** alla corrispondenza migliore per le **Impostazioni internazionali** configurate.
- IP Office utilizza **Fuso orario** per impostare se abilitare **DST automatico** e il calendario per l'ora legale.
- È necessario controllare le impostazioni e modificarle se necessario. Ad esempio, alcune impostazioni internazionali coprono più fusi orari e utilizzano impostazioni DST diverse a seconda del fuso orario specifico.
- Per tutti i fusi orari che utilizzano l'ora legale, la differenza predefinita per l'ora legale di IP Office è 1 ora.

| Fuso orario  | Impostazioni predefinite dell'ora legale  |
|--|---|
| <p><i>(GMT+09:30) Adelaide</i></p> <p><i>(GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney</i></p> <p><i>(GMT+10:00) Hobart</i></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 02:00 Fine: 3:00</li> <li>• Inizio: 02:00 Fine: 3:00</li> <li>• 6 ottobre 2024 - 6 aprile 2025</li> <li>• 5 ottobre 2025 - 5 aprile 2026</li> <li>• 4 ottobre 2026 - 4 aprile 2027</li> <li>• 3 ottobre 2027 - 2 aprile 2028</li> <li>• 1° ottobre 2028 - 1° aprile 2029</li> <li>• 7 ottobre 2029 - 7 aprile 2030</li> <li>• 6 ottobre 2030 - 6 aprile 2031</li> <li>• 5 ottobre 2031 - 4 aprile 2032</li> <li>• 3 ottobre 2032 - 3 aprile 2033</li> </ul>                          |
| <p><i>(GMT-03:30) Newfoundland</i></p> <p><i>(GMT-04:00) Atlantic Time (Canada)</i></p> <p><i>(GMT-05:00) Eastern Time (US &amp; Canada)</i></p> <p><i>(GMT-05:00) Indiana (East)</i></p> <p><i>(GMT-06:00) Central Time (US &amp; Canada)</i></p> <p><i>(GMT-07:00) Mountain Time (US &amp; Canada)</i></p> <p><i>(GMT-08:00) Pacific Time (US &amp; Canada)</i></p> <p><i>(GMT-09:00) Alaska</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 02:00 Fine: 2:00</li> <li>• 10 marzo 2024 - 3/11/2024</li> <li>• 9 marzo 2025 - 2/11/2025</li> <li>• 8 marzo 2026 - 1/11/2026</li> <li>• 14 marzo 2027 - 7/11/2027</li> <li>• 12 marzo 2028 - 5/11/2028</li> <li>• 11 marzo 2029 - 4/11/2029</li> <li>• 10 marzo 2030 - 3/11/2030</li> <li>• 9 marzo 2031 - 2/11/2031</li> <li>• 14 marzo 2032 - 7/11/2032</li> <li>• 13 marzo 2033 - 6/11/2033</li> </ul>   |
| <p><i>(GMT-04:00) Santiago</i></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 4:00 Fine: 1:00</li> <li>• 2 settembre 2023 - 6 aprile 2024</li> <li>• 7 settembre 2024 - 5 aprile 2025</li> <li>• 6 settembre 2025 - 4 aprile 2026</li> <li>• 5 settembre 2026 - 3 aprile 2027</li> <li>• 4 settembre 2027 - 1° aprile 2028</li> <li>• 2 settembre 2028 - 7 aprile 2029</li> <li>• 1° settembre 2029 - 6 aprile 2030</li> <li>• 7 settembre 2030 - 5 aprile 2031</li> <li>• 6 settembre 2031 - 3 aprile 2032</li> <li>• 4 settembre 2032 - 2 aprile 2033</li> </ul> |

*La tabella continua...*

| Fuso orario                             | Impostazioni predefinite dell'ora legale  |
|---|---|
| <i>(GMT+02:00) Cairo</i>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 23:59:59. Fine: 23:59:59.</li> <li>• 25 aprile 2024 - 26 settembre 2024</li> <li>• 24 aprile 2025 - 25 settembre 2025</li> <li>• 23 aprile 2026 - 24 settembre 2026</li> <li>• 29 aprile 2027 - 30 settembre 2027</li> <li>• 27 aprile 2028 - 28 settembre 2028</li> <li>• 26 aprile 2029 - 27 settembre 2029</li> <li>• 25 aprile 2030 - 26 settembre 2030</li> <li>• 24 aprile 2031 - 25 settembre 2031</li> <li>• 29 aprile 2032 - 30 settembre 2032</li> <li>• 28 aprile 2033 - 29 settembre 2033</li> </ul> |
| <i>(GMT+02:00) Jerusalem</i>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 02:00 Fine: 2:00</li> <li>• 29 marzo 2024 - 27 ottobre 2024</li> <li>• 28 marzo 2025 - 26 ottobre 2025</li> <li>• 27 marzo 2026 - 25 ottobre 2026</li> <li>• 26 marzo 2027 - 31 ottobre 2027</li> <li>• 24 marzo 2028 - 29 ottobre 2028</li> <li>• 23 marzo 2029 - 28 ottobre 2029</li> <li>• 29 marzo 2030 - 27 ottobre 2030</li> <li>• 28 marzo 2031 - 26 ottobre 2031</li> <li>• 26 marzo 2032 - 31 ottobre 2032</li> <li>• 25 marzo 2033 - 30 ottobre 2033</li> </ul>  |
| <i>(GMT+12:00) Auckland, Wellington</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 02:00 Fine: 3:00</li> <li>• 29 settembre 2024 - 6 aprile 2025</li> <li>• 28 settembre 2025 - 5 aprile 2026</li> <li>• 27 settembre 2026 - 4 aprile 2027</li> <li>• 26 settembre 2027 - 2 aprile 2028</li> <li>• 24 settembre 2028 - 1° aprile 2029</li> <li>• 30 settembre 2029 - 7 aprile 2030</li> <li>• 29 settembre 2030 - 6 aprile 2031</li> <li>• 28 settembre 2031 - 4 aprile 2032</li> <li>• 26 settembre 2032 - 3 aprile 2033</li> </ul>  |

*La tabella continua...*

| Fuso orario  | Impostazioni predefinite dell'ora legale  |
|--|---|
| (GMT) Casablanca   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 4:00 Fine: 1:00</li> <li>• 14 aprile 2024 - 23 febbraio 2025.</li> <li>• 6 aprile - 15 febbraio 2025.</li> <li>• 22 marzo 2026 - 7 febbraio 2027</li> <li>• 14 marzo 2027 - 23 gennaio 2028</li> <li>• 5 marzo 2028 - 13 gennaio 2029</li> </ul>   |
| (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern,<br>Rome, Stockholm, Vienna<br>(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Buda-<br>pest, Ljubljana, Prague<br>(GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Ma-<br>drid, Paris<br>(GMT+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw,<br>Zagreb<br>(GMT+02:00) Athens, Bucharest<br>(GMT+02:00) Beirut<br>(GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia,<br>Tallinn, Vilnius<br>(GMT-01:00) Azores<br>(GMT-02:00) Greenland | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 1:00 Fine: 1:00</li> <li>• 31 marzo 2024 - 27 ottobre 2024</li> <li>• 30 marzo 2025 - 26 ottobre 2025</li> <li>• 29 marzo 2026 - 25 ottobre 2026</li> <li>• 28 marzo 2027 - 31 ottobre 2027</li> <li>• 26 marzo 2028 - 20 ottobre 2028</li> <li>• 25 marzo 2029 - 28 ottobre 2029</li> <li>• 31 marzo 2030 - 27 ottobre 2030</li> <li>• 30 marzo 2031 - 26 ottobre 2031</li> <li>• 28 marzo 2032 - 31 ottobre 2032</li> <li>• 27 marzo 2033 - 30 ottobre 2033</li> </ul> |

### Collegamenti correlati

[Definizioni](#) alla pagina 7

## Impostazioni predefinite

Questi elementi di configurazione hanno diversi valori predefiniti a seconda se il sistema è stato inizializzato per gli Stati Uniti o per il resto del mondo.

| Impostazione                      | Stati Uniti | Altro       |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Timeout attesa                    | 120 secondi | 15 secondi  |
| Timeout parcheggio                | 300 secondi | 300 secondi |
| Attesa automatica                 | Disattivato | Attivato    |
| Conteggio ritardo di composizione | 0           | 4           |
| Ritardo di composizione           | 4 secondi   | 1 secondo   |

### Collegamenti correlati

[Definizioni](#) alla pagina 7

# Capitolo 2: Impostazioni internazionali

Le impostazioni internazionali rappresentano fattori quali le suonerie predefinite e le impostazioni di visualizzazione delle chiamate. Le impostazioni internazionali consentono di controllare anche i prompt predefiniti delle lingue di Voicemail. Per sovrascrivere le impostazioni di sistema per le chiamate a Voicemail, configurare gli instradamenti delle chiamate in entrata sulle impostazione internazionale per un paese specifico.

## Nota:

Il riferimento alle impostazioni internazionali per un paese specifico non significa necessariamente che viene fornita assistenza, garantita la disponibilità o l'approvazione per IP Office all'interno di tale paese.

## Collegamenti correlati

- [Argentina \(ess\)](#) alla pagina 20
- [Australia \(ena\)](#) alla pagina 22
- [Bahrein \(arh\)](#) alla pagina 24
- [Belgio - Fiammingo \(nlb\)](#) alla pagina 26
- [Belgio - Francese \(frb\)](#) alla pagina 29
- [Brasile \(ptb\)](#) alla pagina 32
- [Bulgaria](#) alla pagina 34
- [Canada \(frc\)](#) alla pagina 34
- [Cile \(esl\)](#) alla pagina 37
- [Cina \(chs\)](#) alla pagina 39
- [Colombia \(eso\)](#) alla pagina 41
- [Cipro](#) alla pagina 44
- [Repubblica ceca \(csy\)](#) alla pagina 44
- [Danimarca \(dan\)](#) alla pagina 47
- [Egitto \(are\)](#) alla pagina 49
- [Estonia](#) alla pagina 52
- [Finlandia \(fin\)](#) alla pagina 52
- [Francia \(fra\)](#) alla pagina 55
- [Francia2 \(fro\)](#) alla pagina 58
- [Germania \(deu\)](#) alla pagina 60
- [Grecia \(ell\)](#) alla pagina 63
- [Hong Kong \(zhh\)](#) alla pagina 65
- [Ungheria \(hun\)](#) alla pagina 67
- [Islanda \(isl\)](#) alla pagina 70
- [India \(ind\)](#) alla pagina 72
- [Indonesia](#) alla pagina 74

[Irlanda \(eni\)](#) alla pagina 75  
[Italia \(ita\)](#) alla pagina 78  
[Giappone \(jpa/jpn\)](#) alla pagina 80  
[Kazakistan](#) alla pagina 82  
[Corea \(kor\)](#) alla pagina 83  
[Kuwait \(ark\)](#) alla pagina 85  
[Lettonia](#) alla pagina 87  
[Lituania](#) alla pagina 88  
[Lussemburgo](#) alla pagina 89  
[Malaysia \(msl\)](#) alla pagina 89  
[Malta](#) alla pagina 91  
[Israele \(heb\)](#) alla pagina 92  
[Messico \(esm\)](#) alla pagina 94  
[Marocco \(arm\)](#) alla pagina 96  
[Paesi Bassi \(nld\)](#) alla pagina 99  
[Nuova Zelanda \(enz\)](#) alla pagina 101  
[Norvegia \(nor\)](#) alla pagina 104  
[Oman \(aro\)](#) alla pagina 107  
[Pakistan \(urd\)](#) alla pagina 109  
[Perù \(esr\)](#) alla pagina 111  
[Filippine \(enp\)](#) alla pagina 113  
[Polonia \(plk\)](#) alla pagina 116  
[Portogallo \(ptg\)](#) alla pagina 118  
[Qatar \(arq\)](#) alla pagina 121  
[Romania](#) alla pagina 123  
[Russia \(rus\)](#) alla pagina 124  
[Arabia Saudita \(ara\)](#) alla pagina 126  
[Singapore \(zhi\)](#) alla pagina 128  
[Slovacchia](#) alla pagina 130  
[Slovenia](#) alla pagina 131  
[Sud Africa \(ens\)](#) alla pagina 131  
[Spagna \(esp\)](#) alla pagina 133  
[Svezia \(sve\)](#) alla pagina 136  
[Svizzera \(des/frs/its\)](#) alla pagina 138  
[Taiwan \(cht\)](#) alla pagina 141  
[Tailandia](#) alla pagina 143  
[Turchia \(trk\)](#) alla pagina 144  
[Emirati Arabi Uniti \(aru\)](#) alla pagina 146  
[Regno Unito \(eng\)](#) alla pagina 148  
[Stati Uniti \(enu\)](#) alla pagina 151  
[Venezuela \(esv\)](#) alla pagina 153  
[Vietnam](#) alla pagina 155

## Argentina (ess)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione                              |
|---|--|
| Impostazioni internazionali                     | Argentina (spagnolo dell'America Latina) |
| Codice a tre lettere                            | ess                                      |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno                                  |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                         |
|---------------------------------|-------------------|---|
| Tono di selezione               | 425               | Continuo                                  |
| Tono di selezione alt.          | 425               | (2,0/4,0) Attivato/disattivato            |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Utilizzare il tono di selezione           |
| Tono di occupato                | 480+620           | (0,5/0,5) Attivato/disattivato            |
| Occupato veloce                 | 480+620           | (0,25/0,25) Attivato/disattivato          |
| Tono di occupato di rinvio      | 440/620           | (0,25/0,25) Toni alterni                  |
| Tono suoneria                   | 440+480           | (1,0/3,0) Attivato/disattivato            |
| Tono chiamata in attesa         | 480+620           | (0,06/0,25/0,06/5,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile     | 480+620           | Continuo                                  |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore      | Configurabile |
|---|-------------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz       | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 70 ms       | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 1000ms      | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD        | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | 51V Stepped | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | $\mu$ -Law                             | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ✗             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Spagnolo (America Latina)              | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 0 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | ARS                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore                   | Configurabile |
|----------------------------|--------------------------|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore             | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT-03:00) Buenos Aires | ✓             |
| Ora legale                 | No                       | ✓             |
| Calendario DST predefinito | Nessuno                  | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore                  | Configurabile |
|---|-------------------------|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK v23                 | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 600 R                   | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 350 R + (1000 R  210nF) | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,5/0,5 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 0 secondi.              | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi             | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi             | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Nessuno                 | ✓             |

### lingua dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

**Collegamenti correlati**

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Australia (ena)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione                         |
|---|-------------------------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Australia (inglese del Regno Unito) |
| Codice a tre lettere                            | ena                                 |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno                             |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Impostazione                    | Valore            | Configurabile                          |
|---------------------------------|-------------------|--|
| Tono di selezione               | 350+440           | Continuo                               |
| Tono di selezione alt.          | 350+440           | (1,0/0,5) Attivato/disattivato         |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                      |
| Tono di occupato                | 400               | (0,375/0,375) Attivato/disattivato     |
| Occupato veloce                 | 400               | (0,375/0,375) Attivato/disattivato     |
| Tono di occupato di rinvio      | 400               | Continuo                               |
| Tono suoneria                   | 400+450           | (0,4/0,2/0,4/2,0) Attivato/disattivato |
| Tono chiamata in attesa         | 400               | (0,1/30) Attivato/disattivato          |
| Tono numero non disponibile     | 400               | Continuo                               |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                               | Valore | Configurabile |
|--|--------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo              | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato     | 10 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato    | 350 ms | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito | FSKD   | ✓             |

*La tabella continua...*

| Impostazione                                    | Valore      | Configurabile |
|---|-------------|---------------|
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | 51V Stepped | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ✗             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Inglese (Regno Unito)                  | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 5 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | AUD                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione            | Valore   | Configurabile |
|-------------------------|--|---------------|
| Formato data/ora        | gg/mm 24 ore   | ✓             |
| Fuso orario predefinito | (GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney  | ✓             |
| Ora legale              | Attivato   | ✓             |
| Calendario predefinito  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 02:00 Fine: 3:00</li> <li>• Inizio: 02:00 Fine: 3:00</li> <li>• 6 ottobre 2024 - 6 aprile 2025</li> <li>• 5 ottobre 2025 - 5 aprile 2026</li> <li>• 4 ottobre 2026 - 4 aprile 2027</li> <li>• 3 ottobre 2027 - 2 aprile 2028</li> <li>• 1° ottobre 2028 - 1° aprile 2029</li> <li>• 7 ottobre 2029 - 7 aprile 2030</li> <li>• 6 ottobre 2030 - 6 aprile 2031</li> <li>• 5 ottobre 2031 - 4 aprile 2032</li> <li>• 3 ottobre 2032 - 3 aprile 2033</li> </ul> | ✓             |

### Lingua dell'applicazione/del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Telefoni                   | DS: inglese (GB), inglese (Stati Uniti)       | ✓             |
| Posta vocale               | Pro: inglese (GB), inglese (Stati Uniti)      | ✓             |
|                            | Embedded: inglese (GB), inglese (Stati Uniti) | ✓             |
| IP Office Manager          | Inglese (GB), inglese (Stati Uniti)           | ✓             |
| System Status Application  | Inglese (GB), inglese (Stati Uniti)           | ✓             |
| Soft Console               | Inglese (GB), inglese (Stati Uniti)           | ✓             |
| one-X Portal per IP Office | Inglese (GB), inglese (Stati Uniti)           | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK BELL202   | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 220 R + (820 R  115nF)                              | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 220 R + (820 R  115nF)                              | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,375/0,375 secondi                          | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 5 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,2 secondi<br>RingOffMax: 5,0 secondi | ✓             |

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Bahrein (arh)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione     |
|---|-----------------|
| Impostazioni internazionali                     | Bahrein (arabo) |
| Codice a tre lettere                            | arh             |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | 999             |

## Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                      |
|---------------------------------|----------------|--|
| Tono di selezione               | 330+44+        | Continuo                               |
| Tono di selezione alt.          | 350+440        | (1,0/0,5) Attivato/disattivato         |
| Tono di composizione secondario | 350+440        | Continuo                               |
| Tono di occupato                | 425            | (0,375/0,375) Attivato/disattivato     |
| Occupato veloce                 | 425            | (0,375/0,375) Attivato/disattivato     |
| Tono di occupato di rinvio      | 425            | Continuo                               |
| Tono suoneria                   | 425            | (0,4/0,2/0,4/2,0) Attivato/disattivato |
| Tono chiamata in attesa         | 425            | (0,2/0,6/0,2/5,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile     | 425            | Continuo                               |

## Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 20 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 300 ms   | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 1000ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

## Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione              | Valore                                 | Configurabile |
|---------------------------|--|---------------|
| Companding Law            | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione      | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione       | Numero non disponibile                 | ✓             |
| Metodo di disconnessione  | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione | Inglese (Regno Unito)                  | ✓             |

*La tabella continua...*

| Impostazione                          | Valore                    | Configurabile |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>Annullamento Feature Phone</b>     | Attivazione modo inattivo | ✓             |
| <b>Tempo di troncamento Voicemail</b> | 5 secondi                 | ✓             |
| <b>Valuta predefinita</b>             | BHD                       | ✓             |

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione                      | Valore                            | Configurabile |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Formato data/ora</b>           | gg/mm 24 ore                      | ✓             |
| <b>Fuso orario predefinito</b>    | (GMT+03:00) <i>Kuwait, Riyadh</i> | ✓             |
| <b>Ora legale</b>                 | No                                | ✓             |
| <b>Calendario DST predefinito</b> | Nessuno                           | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                                   | Valore                     | Configurabile |
|--|----------------------------|---------------|
| <b>Tipo di CLI</b>                             | DTMF                       | ✓             |
| <b>Impedenza terminazione</b>                  | 600 R                      | ✓             |
| <b>Impedenza bilanciamento</b>                 | 600 R                      | ✓             |
| <b>Rilevamento tono di occupato</b>            | 400 Hz 0,375/0,375 secondi | ✓             |
| <b>Tempo di rilevamento tono di occupato</b>   | 7 secondi.                 | ✗             |
| <b>Interruzione linea</b>                      | 0,5 secondi                | ✓             |
| <b>Ampiezza impulso collegamento immediato</b> | 0,5 secondi                | ✓             |
| <b>Impostazioni di rilevamento suoneria</b>    | Nessuno                    | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

---

## Belgio - Fiammingo (nlb)

## Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione       |
|---|-------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Belgio (olandese) |
| Codice a tre lettere                            | nlb               |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno           |

## Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                           |
|---------------------------------|-------------------|---|
| Tono di selezione               | 425               | Continuo                                    |
| Tono di selezione alt.          | 425               | (1,0/0,5) Attivato/disattivato              |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                           |
| Tono di occupato                | 425               | (0,5/0,5) Attivato/disattivato              |
| Occupato veloce                 | 425               | (0,5/0,5) Attivato/disattivato              |
| Tono di occupato di rinvio      | 425               | (0,5/0,5) Attivato/disattivato              |
| Tono suoneria                   | 425               | (1,0/3,0) Attivato/disattivato              |
| Tono chiamata in attesa         | 400               | (0,08/0,175/0,08/10,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile     | 425               | Continuo                                    |

## Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

## Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ✗             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Olandese                               | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | EUR                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore  | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris   | ✓             |
| Ora legale                 | Attivato  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 1:00 Fine: 1:00</li> <li>• 31 marzo 2024 - 27 ottobre 2024</li> <li>• 30 marzo 2025 - 26 ottobre 2025</li> <li>• 29 marzo 2026 - 25 ottobre 2026</li> <li>• 28 marzo 2027 - 31 ottobre 2027</li> <li>• 26 marzo 2028 - 20 ottobre 2028</li> <li>• 25 marzo 2029 - 28 ottobre 2029</li> <li>• 31 marzo 2030 - 27 ottobre 2030</li> <li>• 30 marzo 2031 - 26 ottobre 2031</li> <li>• 28 marzo 2032 - 31 ottobre 2032</li> <li>• 27 marzo 2033 - 30 ottobre 2033</li> </ul> | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione            | Valore                 | Configurabile |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| Tipo di CLI             | FSK BELL202            | ✓             |
| Impedenza terminazione  | 200 R + (820 R  115nF) | ✓             |
| Impedenza bilanciamento | 200 R + (820 R  115nF) | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione                            | Valore                 | Configurabile |
|---|------------------------|---------------|
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,5/0,5 secondi | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.             | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi            | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi            | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Nessuno                | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Belgio - Francese (frb)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione       |
|---|-------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Belgio (francese) |
| Codice a tre lettere                            | frb               |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno           |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)              |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Tono di selezione               | 425               | Continuo                       |
| Tono di selezione alt.          | 425               | (1,0/0,5) Attivato/disattivato |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione              |
| Tono di occupato                | 425               | (0,5/0,5) Attivato/disattivato |
| Occupato veloce                 | 425               | (0,5/0,5) Attivato/disattivato |
| Tono di occupato di rinvio      | 425               | (0,5/0,5) Attivato/disattivato |

La tabella continua...

| Tono                        | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                           |
|-----------------------------|----------------|---|
| Tono suoneria               | 425            | (1,0/3,0) Attivato/disattivato              |
| Tono chiamata in attesa     | 400            | (0,08/0,175/0,08/10,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile | 425            | Continuo                                    |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Francese                               | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | EUR                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione     | Valore       | Configurabile |
|------------------|--------------|---------------|
| Formato data/ora | gg/mm 24 ore | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Fuso orario predefinito    | (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris   | ✓             |
| Ora legale                 | Attivato  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 1:00 Fine: 1:00</li> <li>• 31 marzo 2024 - 27 ottobre 2024</li> <li>• 30 marzo 2025 - 26 ottobre 2025</li> <li>• 29 marzo 2026 - 25 ottobre 2026</li> <li>• 28 marzo 2027 - 31 ottobre 2027</li> <li>• 26 marzo 2028 - 20 ottobre 2028</li> <li>• 25 marzo 2029 - 28 ottobre 2029</li> <li>• 31 marzo 2030 - 27 ottobre 2030</li> <li>• 30 marzo 2031 - 26 ottobre 2031</li> <li>• 28 marzo 2032 - 31 ottobre 2032</li> <li>• 27 marzo 2033 - 30 ottobre 2033</li> </ul> | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK BELL202   | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 200 R + (820 R  115nF)  | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 200 R + (820 R  115nF)  | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,5/0,5 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 4,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Brasile (ptb)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione                     |
|---|---------------------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Brasile (portoghese brasiliano) |
| Codice a tre lettere                            | <i>ptb</i>                      |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno                         |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)   |
|---------------------------------|-------------------|---|
| Tono di selezione               | 425               | Continuo  |
| Tono di selezione alt.          | 425               | (2,0/4,0) Attivato/disattivato  |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione   |
| Tono di occupato                | 425               | (0,25/0,25) Attivato/disattivato  |
| Occupato veloce                 | 425               | (0,25/0,25) Attivato/disattivato  |
| Tono di occupato di rinvio      | 425               | (0,1/0,1/0,1/0,1) Attivato/disattivato  |
| Tono suoneria                   | 425               | (1,0/4,0) Attivato/disattivato  |
| Tono chiamata in attesa         | 425               | (0,06/0,25/0,06/5,0) Attivato/disattivato   |
| Tono numero non disponibile     | 425               | (0,25/0,25/0,75/0,25) Attivato/disattivato (versione 4,2+)<br>Continuo (versione precedente alla 4.2) |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore | Configurabile |
|---|--------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 100 ms | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 1000ms | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | DTMFD  | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | 51V    | ✓             |

## Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law/ $\mu$ -law                      | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ✗             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Portoghese (Brasile)                   | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 2 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | BRL                                    | ✓             |

## Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore               | Configurabile |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore         | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT-03:00) Brasilia | ✓             |
| Ora legale                 | No                   | ✓             |
| Calendario DST predefinito | Nessuno              | ✓             |

## Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore                   | Configurabile |
|---|--------------------------|---------------|
| Tipo di CLI                             | DTMF                     | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 600 R o 900 R            | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 600 R o 800 R  50nF      | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,25/0,25 secondi | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 2 secondi.               | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi              | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi              | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Nessuno                  | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Bulgaria

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                | Descrizione  |
|-----------------------------|--|
| Impostazioni internazionali | Utilizzare le <a href="#">impostazioni internazionali del Regno Unito</a> alla pagina 148. |

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Canada (frc)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione                |
|---|----------------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Canada (francese canadese) |
| Codice a tre lettere                            | <i>frc</i>                 |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno                    |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tono di selezione               | 350+440           | Continuo                         |
| Tono di selezione alt.          | 350+440           | (0,25/0,25) Attivato/disattivato |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                |
| Tono di occupato                | 480+620           | (0,5/0,5) Attivato/disattivato   |
| Occupato veloce                 | 480+620           | (0,25/0,25) Attivato/disattivato |

*La tabella continua...*

| Tono                        | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                       |
|-----------------------------|----------------|---|
| Tono di occupato di rinvio  | 480+620        | (0,25/0,25) Toni alterni                |
| Tono suoneria               | 440+480        | (2,0/0,4) Attivato/disattivato          |
| Tono chiamata in attesa     | 480+620        | (0,0/0,1/0,2/1200) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile | 480+620        | Continuo                                |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore      | Configurabile |
|---|-------------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz       | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 300 ms      | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 1000ms      | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSD         | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | 51V Stepped | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | μ-Law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Numero non disponibile                 | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Interruzione linea                     | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Francese (Canada)                      | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Attivazione modo inattivo              | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 0 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | CAD                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore  | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)  | ✓             |
| Ora legale                 | Attivato  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 02:00 Fine: 2:00</li> <li>• 10 marzo 2024 - 3/11/2024</li> <li>• 9 marzo 2025 - 2/11/2025</li> <li>• 8 marzo 2026 - 1/11/2026</li> <li>• 14 marzo 2027 - 7/11/2027</li> <li>• 12 marzo 2028 - 5/11/2028</li> <li>• 11 marzo 2029 - 4/11/2029</li> <li>• 10 marzo 2030 - 3/11/2030</li> <li>• 9 marzo 2031 - 2/11/2031</li> <li>• 14 marzo 2032 - 7/11/2032</li> <li>• 13 marzo 2033 - 6/11/2033</li> </ul> | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore                  | Configurabile |
|---|-------------------------|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK BELL202             | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 600 R                   | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 350 R + (1000 R  210nF) | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | Nessuno                 | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 0 secondi.              | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi             | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi             | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Nessuno                 | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Cile (esl)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione                         |
|---|-------------------------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Cile (spagnolo dell'America Latina) |
| Codice a tre lettere                            | es/                                 |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno                             |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                         |
|---------------------------------|-------------------|---|
| Tono di selezione               | 425               | Continuo                                  |
| Tono di selezione alt.          | 425               | (2,0/4,0) Attivato/disattivato            |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                         |
| Tono di occupato                | 480+620           | (0,5/0,5) Attivato/disattivato            |
| Occupato veloce                 | 480+620           | (0,25/0,25) Attivato/disattivato          |
| Tono di occupato di rinvio      | 440/620           | (0,25/0,25) Toni alterni                  |
| Tono suoneria                   | 440+480           | (1,0/3,0) Attivato/disattivato            |
| Tono chiamata in attesa         | 480+620           | (0,06/0,25/0,06/5,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile     | 480+620           | Continuo                                  |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore      | Configurabile |
|---|-------------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz       | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 50 ms       | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 1000ms      | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD        | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | 51V Stepped | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | μ-Law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ✗             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Spagnolo (America Latina)              | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 2 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | CLP                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore  | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT-04:00) Santiago  | ✓             |
| Ora legale                 | Attivato  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 4:00 Fine: 1:00</li> <li>• 2 settembre 2023 - 6 aprile 2024</li> <li>• 7 settembre 2024 - 5 aprile 2025</li> <li>• 6 settembre 2025 - 4 aprile 2026</li> <li>• 5 settembre 2026 - 3 aprile 2027</li> <li>• 4 settembre 2027 - 1° aprile 2028</li> <li>• 2 settembre 2028 - 7 aprile 2029</li> <li>• 1° settembre 2029 - 6 aprile 2030</li> <li>• 7 settembre 2030 - 5 aprile 2031</li> <li>• 6 settembre 2031 - 3 aprile 2032</li> <li>• 4 settembre 2032 - 2 aprile 2033</li> </ul> | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione            | Valore      | Configurabile |
|-------------------------|-------------|---------------|
| Tipo di CLI             | FSK BELL202 | ✓             |
| Impedenza terminazione  | 600 R       | ✓             |
| Impedenza bilanciamento | 600 R       | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione                            | Valore                 | Configurabile |
|---|------------------------|---------------|
| Rilevamento tono di occupato            | 400 Hz 0,5/0,5 secondi | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 2 secondi.             | ×             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi            | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi            | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Da 25V a 50V           | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

---

## Cina (chs)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione      |
|---|------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Cina (mandarino) |
| Codice a tre lettere                            | chs              |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno          |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                                      |
|---------------------------------|-------------------|--|
| Tono di selezione               | 425               | Continuo   |
| Tono di selezione alt.          | 425               | (0,4/0,4) Attivato/disattivato                         |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                                      |
| Tono di occupato                | 440               | (0,35/0,35) Attivato/disattivato                       |
| Occupato veloce                 | 440               | (0,7/0,7) Attivato/disattivato                         |
| Tono di occupato di rinvio      | 440               | (0,1/0,1/0,1/0,1/0,1/0,1/0,4/0,4) Attivato/disattivato |

La tabella continua...

| Tono                        | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)              |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| Tono suoneria               | 440            | (1,0/4,0) Attivato/disattivato |
| Tono chiamata in attesa     | 440            | (0,4/4,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile | 440            | Continuo                       |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore      | Configurabile |
|---|-------------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz       | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 50 ms       | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 900 ms      | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD        | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | 51V Stepped | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Cinese semplificato                    | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 5 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | CNY                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione     | Valore       | Configurabile |
|------------------|--------------|---------------|
| Formato data/ora | gg/mm 24 ore | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Fuso orario predefinito    | (GMT+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi | ✓             |
| Ora legale                 | No  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | Nessuno   | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore                   | Configurabile |
|---|--------------------------|---------------|
| Tipo di CLI                             | DTMF                     | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 200 R + (680 R  100nF)   | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 200 R + (680 R  100nF)   | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 450 Hz 0,35/0,35 secondi | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 5 secondi.               | ×             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi              | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi              | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Nessuno                  | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

---

## Colombia (eso)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione                             |
|---|---|
| Impostazione                                    | Descrizione                             |
| Impostazioni internazionali                     | Colombia (spagnolo dell'America Latina) |
| Codice a tre lettere                            | eso                                     |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno                                 |

## Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                         |
|---------------------------------|-------------------|---|
| Tono di selezione               | 425               | Continuo                                  |
| Tono di selezione alt.          | 425               | (2,0/4,0) Attivato/disattivato            |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                         |
| Tono di occupato                | 480+620           | (0,5/0,5) Attivato/disattivato            |
| Occupato veloce                 | 480+620           | (0,25/0,25) Attivato/disattivato          |
| Tono di occupato di rinvio      | 480+620           | (0,25/0,25) Attivato/disattivato          |
| Tono suoneria                   | 440+480           | (1,0/3,0) Attivato/disattivato            |
| Tono chiamata in attesa         | 480+620           | (0,06/0,25/0,06/5,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile     | 480+620           | Continuo                                  |

## Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore      | Configurabile |
|---|-------------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz       | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 50 ms       | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 1000ms      | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD        | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | 51V Stepped | ✓             |

## Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione              | Valore                                 | Configurabile |
|---------------------------|--|---------------|
| Companding Law            | μ-Law                                  | ✓             |
| Timeout composizione      | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione       | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione  | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione | Spagnolo (America Latina)              | ✓             |

*La tabella continua...*

| Impostazione                   | Valore                          | Configurabile |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione             | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 2 secondi                       | ✓             |
| Valuta predefinita             | COP                             | ✓             |
| Formato data/ora               | gg/mm 24 ore                    | ✓             |
| Fuso orario predefinito        | (GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore | Configurabile |
|----------------------------|--------|---------------|
| Formato data/ora           |        | ✓             |
| Fuso orario predefinito    |        | ✓             |
| Ora legale                 |        | ✓             |
| Calendario DST predefinito |        | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore                 | Configurabile |
|---|------------------------|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK BELL202            | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 600 R                  | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 600 R                  | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,5/0,5 secondi | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 2 secondi.             | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi            | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi            | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Nessuno                | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Cipro

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                | Descrizione   |
|-----------------------------|---|
| Impostazioni internazionali | Utilizzare le <a href="#">impostazioni internazionali della Grecia</a> alla pagina 63, con le modifiche riportate di seguito. |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                   | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)              |
|------------------------|----------------|--------------------------------|
| Tono di selezione alt. | 425            | (0,5/1,0) Attivato/disattivato |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione               | Valore                    | Configurabile |
|----------------------------|---------------------------|---------------|
| Annullamento Feature Phone | Attivazione modo inattivo | ✓             |

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Repubblica ceca (csy)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione                               |
|---|---|
| Impostazioni internazionali                     | Repubblica ceca (inglese del Regno Unito) |
| Codice a tre lettere                            | csy                                       |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno                                   |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono              | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi) |
|-------------------|----------------|-------------------|
| Tono di selezione | 425            | Continuo          |

*La tabella continua...*

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)   |
|---------------------------------|-------------------|---|
| Tono di selezione alt.          | 425               | (0,165/0,165/0,165/0,165/0,165/0,165/Continuo) Attivato/disattivato |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | (0,330/0,330/0,660/0,660) Attivato/disattivato                      |
| Tono di occupato                | 425               | (0,330/0,330) Attivato/disattivato                                  |
| Occupato veloce                 | 425               | (0,165/0,165) Attivato/disattivato                                  |
| Tono di occupato di rinvio      | 425               | (0,330/0,330/0,330/1,5) Attivato/disattivato                        |
| Tono suoneria                   | 425               | (1,0/4,0) Attivato/disattivato                                      |
| Tono chiamata in attesa         | 425               | (0,330/9,0) Attivato/disattivato                                    |
| Tono numero non disponibile     | 425               | (0,1/0,2) Attivato/disattivato                                      |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore             | Configurabile |
|---|--------------------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz              | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 70 ms              | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 1500 ms            | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD (Bellcore202) | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | 101V               | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Interruzione linea                     | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | 425 Hz 0,33/0,33 secondi               | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Ceco (CZ)                              | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | CZK                                    | ✓             |

## Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore  | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague   | ✓             |
| Ora legale                 | Attivato  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 1:00 Fine: 1:00</li> <li>• 31 marzo 2024 - 27 ottobre 2024</li> <li>• 30 marzo 2025 - 26 ottobre 2025</li> <li>• 29 marzo 2026 - 25 ottobre 2026</li> <li>• 28 marzo 2027 - 31 ottobre 2027</li> <li>• 26 marzo 2028 - 20 ottobre 2028</li> <li>• 25 marzo 2029 - 28 ottobre 2029</li> <li>• 31 marzo 2030 - 27 ottobre 2030</li> <li>• 30 marzo 2031 - 26 ottobre 2031</li> <li>• 28 marzo 2032 - 31 ottobre 2032</li> <li>• 27 marzo 2033 - 30 ottobre 2033</li> </ul> | ✓             |

## Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK BELLCORE202                                      | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 600 R  | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 600 R  | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,33/0,33 secondi                             | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.   | ✗             |
| Interruzione linea                      | 425 Hz 0,33/0,33 secondi                             | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi  | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>RingOffMax = 5,0 secondi | ✓             |

## Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

## Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

**Collegamenti correlati**

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

**Danimarca (dan)****Impostazioni generali**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione        |
|---|--------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Danimarca (danese) |
| Codice a tre lettere                            | dan                |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno            |

**Toni**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tono di selezione               | 425               | Continuo                         |
| Tono di selezione alt.          | 425               | (1,0/0,5) Attivato/disattivato   |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                |
| Tono di occupato                | 425               | (0,25/0,25) Attivato/disattivato |
| Occupato veloce                 | 425               | (0,25/0,25) Attivato/disattivato |
| Tono di occupato di rinvio      | 425               | (0,25/0,25) Attivato/disattivato |
| Tono suoneria                   | 425               | (0,75/0,75) Attivato/disattivato |
| Tono chiamata in attesa         | 425               | (0,08/10,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile     | 425               | Continuo                         |

**Impostazioni telefono analogico**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                            | Valore | Configurabile |
|---|--------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo           | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato  | 25 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato | 350 ms | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | DTMFC  | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ✗             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Danese                                 | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | DKK                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore  | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris   | ✓             |
| Ora legale                 | Attivato  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 1:00 Fine: 1:00</li> <li>• 31 marzo 2024 - 27 ottobre 2024</li> <li>• 30 marzo 2025 - 26 ottobre 2025</li> <li>• 29 marzo 2026 - 25 ottobre 2026</li> <li>• 28 marzo 2027 - 31 ottobre 2027</li> <li>• 26 marzo 2028 - 20 ottobre 2028</li> <li>• 25 marzo 2029 - 28 ottobre 2029</li> <li>• 31 marzo 2030 - 27 ottobre 2030</li> <li>• 30 marzo 2031 - 26 ottobre 2031</li> <li>• 28 marzo 2032 - 31 ottobre 2032</li> <li>• 27 marzo 2033 - 30 ottobre 2033</li> </ul> | ✓             |

## Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tipo di CLI                             | DTMF  | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 220 R + (820 R  115nF)  | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 220 R + (820 R  115nF)  | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,45/0,45 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 8,0 secondi | ✓             |

## Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

## Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

## Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

---

## Egitto (are)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione    |
|---|----------------|
| Impostazioni internazionali                     | Egitto (arabo) |
| Codice a tre lettere                            | are            |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | 122, 123, 180  |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono              | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi) |
|-------------------|----------------|-------------------|
| Tono di selezione | 425            | Continuo          |

*La tabella continua...*

| Tono                            | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)               |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Tono di selezione alt.          | 425            | (1,0/0,5) Attivato/disattivato  |
| Tono di composizione secondario | 425            | Continuo                        |
| Tono di occupato                | 400+480        | (0,1/4,0) Attivato/disattivato  |
| Occupato veloce                 | 400+480        | (0,5/0,5) Attivato/disattivato  |
| Tono di occupato di rinvio      | 400+480        | Continuo                        |
| Tono suoneria                   | 400+480        | (2,0/1,0) Attivato/disattivato  |
| Tono chiamata in attesa         | 400+480        | (0,1/30,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile     | 400+480        | Continuo                        |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 20 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 300 ms   | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 1000ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Numero non disponibile                 | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Inglese (Regno Unito)                  | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Attivazione modo inattivo              | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 5 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             |  | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione            | Valore            | Configurabile |
|-------------------------|-------------------|---------------|
| Formato data/ora        | gg/mm 24 ore      | ✓             |
| Fuso orario predefinito | (GMT+02:00) Cairo | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore  | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+02:00) Cairo   | ✓             |
| Ora legale                 | Sì  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 23:59:59. Fine: 23:59:59.</li> <li>• 25 aprile 2024 - 26 settembre 2024</li> <li>• 24 aprile 2025 - 25 settembre 2025</li> <li>• 23 aprile 2026 - 24 settembre 2026</li> <li>• 29 aprile 2027 - 30 settembre 2027</li> <li>• 27 aprile 2028 - 28 settembre 2028</li> <li>• 26 aprile 2029 - 27 settembre 2029</li> <li>• 25 aprile 2030 - 26 settembre 2030</li> <li>• 24 aprile 2031 - 25 settembre 2031</li> <li>• 29 aprile 2032 - 30 settembre 2032</li> <li>• 28 aprile 2033 - 29 settembre 2033</li> </ul> | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Tipo di CLI                             | DTMF   | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 600 R  | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 600 R  | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 400 Hz, 0,375/0,375 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.   | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,46 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,6 secondi  | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,25 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 2,5 secondi | ✓             |

**Lingue dell'applicazione**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

**Lingue del telefono**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

**Collegamenti correlati**

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Estonia

**Impostazioni generali**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                | Descrizione  |
|-----------------------------|--|
| Impostazioni internazionali | Utilizzare le <a href="#">impostazioni internazionali del Regno Unito</a> alla pagina 148, con la modifica riportata di seguito. |

**Comportamento specifico delle impostazioni internazionali**

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione            | Valore  | Configurabile |
|-------------------------|---|---------------|
| Fuso orario predefinito | (GMT+02:00) Helsinki, Kylv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius | ✓             |

**Impostazioni data e ora**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore | Configurabile |
|----------------------------|--------|---------------|
| Formato data/ora           |        | ✓             |
| Fuso orario predefinito    |        | ✓             |
| Ora legale                 |        | ✓             |
| Calendario DST predefinito |        | ✓             |

**Collegamenti correlati**

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Finlandia (fin)

**Impostazioni generali**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione            |
|---|------------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Finlandia (finlandese) |
| Codice a tre lettere                            | fin                    |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno                |

## Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                 |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Tono di selezione               | 425               | Continuo                          |
| Tono di selezione alt.          | 425               | (1,0/0,5) Attivato/disattivato    |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                 |
| Tono di occupato                | 425               | (0,25/0,25) Attivato/disattivato  |
| Occupato veloce                 | 425               | (0,25/0,25) Attivato/disattivato  |
| Tono di occupato di rinvio      | 425               | (0,25/0,25) Attivato/disattivato  |
| Tono suoneria                   | 425               | (1,0/5,0) Attivato/disattivato    |
| Tono chiamata in attesa         | 425               | (0,08/120,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile     | 425               | Continuo                          |

## Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | DTMFA  | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

## Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione   | Valore | Configurabile |
|----------------|--------|---------------|
| Companding Law | a-law  | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Finlandese                             | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | EUR                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore  | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius   | ✓             |
| Ora legale                 | Attivato  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 1:00 Fine: 1:00</li> <li>• 31 marzo 2024 - 27 ottobre 2024</li> <li>• 30 marzo 2025 - 26 ottobre 2025</li> <li>• 29 marzo 2026 - 25 ottobre 2026</li> <li>• 28 marzo 2027 - 31 ottobre 2027</li> <li>• 26 marzo 2028 - 20 ottobre 2028</li> <li>• 25 marzo 2029 - 28 ottobre 2029</li> <li>• 31 marzo 2030 - 27 ottobre 2030</li> <li>• 30 marzo 2031 - 26 ottobre 2031</li> <li>• 28 marzo 2032 - 31 ottobre 2032</li> <li>• 27 marzo 2033 - 30 ottobre 2033</li> </ul> | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                 | Valore                 | Configurabile |
|------------------------------|------------------------|---------------|
| Tipo di CLI                  | DTMF                   | ✓             |
| Impedenza terminazione       | 220 R + (820 R  115nF) | ✓             |
| Impedenza bilanciamento      | 220 R + (820 R  115nF) | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato | Nessuno                | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ×             |
| Interruzione linea                      | 500 msec  | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 500 msec  | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,2 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 4,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Francia (fra)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione        |
|---|--------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Francia (francese) |
| Codice a tre lettere                            | <i>fra</i>         |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno            |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)              |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Tono di selezione               | 330               | Continuo                       |
| Tono di selezione alt.          | 330               | (1,0/0,5) Attivato/disattivato |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione              |
| Tono di occupato                | 440               | (0,5/0,5) Attivato/disattivato |
| Occupato veloce                 | 440               | (0,5/0,5) Attivato/disattivato |
| Tono di occupato di rinvio      | 440               | (0,5/0,5) Attivato/disattivato |
| Tono suoneria                   | 440               | (1,5/3,5) Attivato/disattivato |

*La tabella continua...*

| Tono                        | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)              |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| Tono chiamata in attesa     | 440            | (0,1/8,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile | 440            | Continuo                       |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Francese                               | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | EUR                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione            | Valore  | Configurabile |
|-------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora        | gg/mm 24 ore                                    | ✓             |
| Fuso orario predefinito | (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Ora legale                 | Attivato  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 1:00 Fine: 1:00</li> <li>• 31 marzo 2024 - 27 ottobre 2024</li> <li>• 30 marzo 2025 - 26 ottobre 2025</li> <li>• 29 marzo 2026 - 25 ottobre 2026</li> <li>• 28 marzo 2027 - 31 ottobre 2027</li> <li>• 26 marzo 2028 - 20 ottobre 2028</li> <li>• 25 marzo 2029 - 28 ottobre 2029</li> <li>• 31 marzo 2030 - 27 ottobre 2030</li> <li>• 30 marzo 2031 - 26 ottobre 2031</li> <li>• 28 marzo 2032 - 31 ottobre 2032</li> <li>• 27 marzo 2033 - 30 ottobre 2033</li> </ul> | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK BELL202   | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 220 R + (820 R  115nF)  | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 220 R + (820 R  115nF)  | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,4/0,4 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 4,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Francia2 (fro)

Queste impostazioni internazionali vengono utilizzate per i clienti di Orange Telecommunications in Francia. Oltre alle differenze di impostazioni internazionali, la selezione di queste impostazioni internazionali modifica alcuni elementi del funzionamento della linea SIP in modo che corrispondano ai requisiti di Orange Telecommunications.

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione          |
|---|----------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Francia 2 (francese) |
| Codice a tre lettere                            | <i>fro</i>           |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno              |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)               |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Tono di selezione               | 440            | Continuo                        |
| Tono di selezione alt.          | 440+330        | Continuo                        |
| Tono di composizione secondario | 440+330        | Continuo                        |
| Tono di occupato                | 440            | (0,5/0,5) Attivato/disattivato  |
| Occupato veloce                 | 440            | (0,5/0,5) Attivato/disattivato  |
| Tono di occupato di rinvio      | 440            | (0,5/0,5) Attivato/disattivato  |
| Tono suoneria                   | 440            | (1,5/3,5) Attivato/disattivato  |
| Tono chiamata in attesa         | 440            | (0,3/10,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile     | 440            | (0,5/0,5) Attivato/disattivato  |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 50 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

## Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ✗             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Francese                               | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | EUR                                    | ✓             |

## Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore  | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris   | ✓             |
| Ora legale                 | Attivato  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 1:00 Fine: 1:00</li> <li>• 31 marzo 2024 - 27 ottobre 2024</li> <li>• 30 marzo 2025 - 26 ottobre 2025</li> <li>• 29 marzo 2026 - 25 ottobre 2026</li> <li>• 28 marzo 2027 - 31 ottobre 2027</li> <li>• 26 marzo 2028 - 20 ottobre 2028</li> <li>• 25 marzo 2029 - 28 ottobre 2029</li> <li>• 31 marzo 2030 - 27 ottobre 2030</li> <li>• 30 marzo 2031 - 26 ottobre 2031</li> <li>• 28 marzo 2032 - 31 ottobre 2032</li> <li>• 27 marzo 2033 - 30 ottobre 2033</li> </ul> | ✓             |

## Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione | Valore      | Configurabile |
|--------------|-------------|---------------|
| Tipo di CLI  | FSK BELL202 | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione                            | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Impedenza terminazione                  | 220 R + (820 R  115nF)   | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 220 R + (820 R  115nF)   | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,4/0,4 secondi   | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.   | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi  | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi  | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Numero massimo di squilli disattivati: 4,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Germania (deu)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione        |
|---|--------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Germania (tedesco) |
| Codice a tre lettere                            | deu                |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno            |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                                   |
|---------------------------------|----------------|---|
| Tono di selezione               | 425            | (0,16/0,16/0,16/0,16/0,16/0,8) Attivato/disattivato |
| Tono di selezione alt.          | 425            | (1,0/0,5) Attivato/disattivato                      |
| Tono di composizione secondario | 425            | Continuo  |

*La tabella continua...*

| Tono                        | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                         |
|-----------------------------|----------------|---|
| Tono di occupato            | 425            | (0,48/0,48) Attivato/disattivato          |
| Occupato veloce             | 425            | (0,48/0,48) Attivato/disattivato          |
| Tono di occupato di rinvio  | 425            | (0,48/0,48) Attivato/disattivato          |
| Tono suoneria               | 425            | (0,945/4,05) Attivato/disattivato         |
| Tono chiamata in attesa     | 425            | (0,08/0,2/0,08/10,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile | 425            | Continuo                                  |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Tedesco                                | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | EUR                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore  | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna  | ✓             |
| Ora legale                 | Attivato  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 1:00 Fine: 1:00</li> <li>• 31 marzo 2024 - 27 ottobre 2024</li> <li>• 30 marzo 2025 - 26 ottobre 2025</li> <li>• 29 marzo 2026 - 25 ottobre 2026</li> <li>• 28 marzo 2027 - 31 ottobre 2027</li> <li>• 26 marzo 2028 - 20 ottobre 2028</li> <li>• 25 marzo 2029 - 28 ottobre 2029</li> <li>• 31 marzo 2030 - 27 ottobre 2030</li> <li>• 30 marzo 2031 - 26 ottobre 2031</li> <li>• 28 marzo 2032 - 31 ottobre 2032</li> <li>• 27 marzo 2033 - 30 ottobre 2033</li> </ul> | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK BELL202   | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 220 R + (820 R  115nF)  | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 220 R + (820 R  115nF)  | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 440 Hz 0,48/0,48 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 5,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Grecia (ell)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione    |
|---|----------------|
| Impostazioni internazionali                     | Grecia (greco) |
| Codice a tre lettere                            | ell            |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno        |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                      |
|---------------------------------|----------------|--|
| Tono di selezione               | 425            | Continuo                               |
| Tono di selezione alt.          | 425            | (1,0/0,5) Attivato/disattivato         |
| Tono di composizione secondario | 425            | (0,2/0,3/0,7/0,8) Attivato/disattivato |
| Tono di occupato                | 425            | (0,3/0,3) Attivato/disattivato         |
| Occupato veloce                 | 425            | (0,15/0,15) Attivato/disattivato       |
| Tono di occupato di rinvio      | 425            | (0,1/0,1/0,2/0,2) Attivato/disattivato |
| Tono suoneria                   | 425            | (1,0/4,0) Attivato/disattivato         |
| Tono chiamata in attesa         | 425            | (0,3/8,0) Attivato/disattivato         |
| Tono numero non disponibile     | 425            | (0,1/0,2) Attivato/disattivato         |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ✗             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Inglese (Regno Unito)                  | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | EUR                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore  | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+02:00) Athens, Bucharest   | ✓             |
| Ora legale                 | Attivato  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 1:00 Fine: 1:00</li> <li>• 31 marzo 2024 - 27 ottobre 2024</li> <li>• 30 marzo 2025 - 26 ottobre 2025</li> <li>• 29 marzo 2026 - 25 ottobre 2026</li> <li>• 28 marzo 2027 - 31 ottobre 2027</li> <li>• 26 marzo 2028 - 20 ottobre 2028</li> <li>• 25 marzo 2029 - 28 ottobre 2029</li> <li>• 31 marzo 2030 - 27 ottobre 2030</li> <li>• 30 marzo 2031 - 26 ottobre 2031</li> <li>• 28 marzo 2032 - 31 ottobre 2032</li> <li>• 27 marzo 2033 - 30 ottobre 2033</li> </ul> | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione            | Valore                 | Configurabile |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| Tipo di CLI             | FSK BELL202            | ✓             |
| Impedenza terminazione  | 220 R + (820 R  115nF) | ✓             |
| Impedenza bilanciamento | 220 R + (820 R  115nF) | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,3/0,3 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 5,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Hong Kong (zh)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione           |
|---|-----------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Hong Kong (cantonese) |
| Codice a tre lettere                            | zh                    |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno               |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tono di selezione               | 350+440           | Continuo                         |
| Tono di selezione alt.          | 350+440           | (0,25/0,25) Attivato/disattivato |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                |
| Tono di occupato                | 480+620           | (0,5/0,5) Attivato/disattivato   |
| Occupato veloce                 | 480+620           | (0,25/0,25) Attivato/disattivato |

*La tabella continua...*

| Tono                        | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                         |
|-----------------------------|----------------|---|
| Tono di occupato di rinvio  | 440/620        | (0,25/0,25) Toni alterni                  |
| Tono suoneria               | 440/620        | (0,4/0,2/0,4/3,0) Attivato/disattivato    |
| Tono chiamata in attesa     | 480+620        | (0,06/0,25/0,06/5,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile | 480+620        | Continuo                                  |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 300 ms   | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 1000ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | μ-Law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Numero non disponibile                 | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Interruzione linea                     | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Inglese (Regno Unito)                  | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Attivazione modo inattivo              | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | CNY                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore                                      | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi | ✓             |
| Ora legale                 | No  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | Nessuno   | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore                  | Configurabile |
|---|-------------------------|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK BELL202             | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 600 R                   | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 350 R + (1000 R  210nF) | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | Nessuno                 | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.              | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi             | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi             | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Nessuno                 | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

---

## Ungheria (hun)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione          |
|---|----------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Ungheria (ungherese) |
| Codice a tre lettere                            | hun                  |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno              |

## Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                          |
|---------------------------------|-------------------|--|
| Tono di selezione               | 425               | Continuo                                   |
| Tono di selezione alt.          | 425               | (1,0/0,5) Attivato/disattivato             |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                          |
| Tono di occupato                | 425               | (0,5/0,5) Attivato/disattivato             |
| Occupato veloce                 | 425               | (0,5/0,5) Attivato/disattivato             |
| Tono di occupato di rinvio      | 425               | (0,5/0,5) Attivato/disattivato             |
| Tono suoneria                   | 425               | (1,0/4,0) Attivato/disattivato             |
| Tono chiamata in attesa         | 425               | (0,15/0,15/0,15/10,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile     | 425               | Continuo                                   |

## Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

## Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione              | Valore                                 | Configurabile |
|---------------------------|--|---------------|
| Companding Law            | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione      | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione       | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione  | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione | Inglese (Regno Unito)                  | ✓             |

*La tabella continua...*

| Impostazione                   | Valore              | Configurabile |
|--------------------------------|---------------------|---------------|
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi           | ✓             |
| Valuta predefinita             | HUF                 | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore  | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague   | ✓             |
| Ora legale                 | Attivato  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 1:00 Fine: 1:00</li> <li>• 31 marzo 2024 - 27 ottobre 2024</li> <li>• 30 marzo 2025 - 26 ottobre 2025</li> <li>• 29 marzo 2026 - 25 ottobre 2026</li> <li>• 28 marzo 2027 - 31 ottobre 2027</li> <li>• 26 marzo 2028 - 20 ottobre 2028</li> <li>• 25 marzo 2029 - 28 ottobre 2029</li> <li>• 31 marzo 2030 - 27 ottobre 2030</li> <li>• 30 marzo 2031 - 26 ottobre 2031</li> <li>• 28 marzo 2032 - 31 ottobre 2032</li> <li>• 27 marzo 2033 - 30 ottobre 2033</li> </ul> | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                          | Valore                 | Configurabile |
|---------------------------------------|------------------------|---------------|
| Tipo di CLI                           | FSK BELL202            | ✓             |
| Impedenza terminazione                | 220 R + (820 R  115nF) | ✓             |
| Impedenza bilanciamento               | 220 R + (820 R  115nF) | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato          | 425 Hz 0,3/0,3 secondi | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato | 7 secondi.             | ✗             |
| Interruzione linea                    | 0,5 secondi            | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione                                   | Valore  | Configurabile |
|--|---|---------------|
| <b>Ampiezza impulso collegamento immediato</b> | 0,5 secondi   | ✓             |
| <b>Impostazioni di rilevamento suoneria</b>    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 5,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

---

## Islanda (isl)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione   | Descrizione                              |
|--|--|
| <b>Impostazioni internazionali</b>                     | <b>Islanda (inglese del Regno Unito)</b> |
| <b>Codice a tre lettere</b>                            | <i>isl</i>                               |
| <b>Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition)</b> | Nessuno                                  |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                                   | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                      |
|--|-------------------|--|
| <b>Tono di selezione</b>               | 350+450           | Continuo                               |
| <b>Tono di selezione alt.</b>          | 350+450           | (1,0/0,5) Attivato/disattivato         |
| <b>Tono di composizione secondario</b> | Tono di selezione | Tono di selezione                      |
| <b>Tono di occupato</b>                | 400               | (0,375/0,375) Attivato/disattivato     |
| <b>Occupato veloce</b>                 | 400               | (0,375/0,375) Attivato/disattivato     |
| <b>Tono di occupato di rinvio</b>      | 400               | Continuo                               |
| <b>Tono suoneria</b>                   | 400+450           | (0,4/0,2/0,4/0,2) Attivato/disattivato |
| <b>Tono chiamata in attesa</b>         | 400               | (0,1/30,0) Attivato/disattivato        |
| <b>Tono numero non disponibile</b>     | 425               | Continuo                               |

## Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | UK20   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

## Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Inglese (Regno Unito)                  | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | ISK                                    | ✓             |

## Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore                    | Configurabile |
|----------------------------|---------------------------|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore              | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT) Monrovia, Reykjavik | ✓             |
| Ora legale                 | No                        | ✓             |
| Calendario DST predefinito | Nessuno                   | ✓             |

## Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK BELL202   | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 220 R + (820 R  115nF)  | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 220 R + (820 R  115nF)  | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,5/0,5 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 6,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## India (ind)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione                     |
|---|---------------------------------|
| Impostazioni internazionali                     | India (inglese del Regno Unito) |
| Codice a tre lettere                            | ind                             |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno                         |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                   | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                          |
|------------------------|----------------|--|
| Tono di selezione      | 350+450        | Continuo                                   |
| Tono di selezione alt. | 400            | (0,25/0,25/0,25/3,25) Attivato/disattivato |

La tabella continua...

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                      |
|---------------------------------|-------------------|--|
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                      |
| Tono di occupato                | 400               | (0,375/0,375) Attivato/disattivato     |
| Occupato veloce                 | 400               | (0,25/0,25) Attivato/disattivato       |
| Tono di occupato di rinvio      | 400               | (0,75/0,75) Toni alterni               |
| Tono suoneria                   | 400+450           | (0,4/0,2/0,4/2,0) Attivato/disattivato |
| Tono chiamata in attesa         | 400               | (2/0,1/0,2/7,5) Attivato/disattivato   |
| Tono numero non disponibile     | 400               | (2,8/0,2) Attivato/disattivato         |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 50 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 300 ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | DTMFA  | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Numero non disponibile                 | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Inglese (Regno Unito)                  | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Attivazione modo inattivo              | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | INR                                    | ✓             |

## Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore                                    | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi | ✓             |
| Ora legale                 | No  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | Nessuno   | ✓             |

## Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tipo di CLI                             | DTMF  | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 600 R   | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 350 R (1000 R  210nF)   | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 400 Hz 0,75/0,75 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,2 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 5,0 secondi | ✓             |

## Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

## Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

## Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

# Indonesia

## Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                | Descrizione   |
|-----------------------------|---|
| Impostazioni internazionali | Utilizzare le <a href="#">impostazioni internazionali del Regno Unito</a> alla pagina 148, con le modifiche riportate di seguito. |

## Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione            | Valore                                      | Configurabile |
|-------------------------|---|---------------|
| Fuso orario predefinito | Bali, Indonesia (GMT+8)<br>Jayapura (GMT+9) | ✓             |

## Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore | Configurabile |
|----------------------------|--------|---------------|
| Formato data/ora           |        | ✓             |
| Fuso orario predefinito    |        | ✓             |
| Ora legale                 |        | ✓             |
| Calendario DST predefinito |        | ✓             |

## Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

# Irlanda (eni)

## Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione                       |
|---|-----------------------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Irlanda (inglese del Regno Unito) |
| Codice a tre lettere                            | eni                               |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno                           |

## Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Tono di selezione               | 350+450        | Continuo                         |
| Tono di selezione alt.          | 350+450        | (1,0/0,5) Attivato/disattivato   |
| Tono di composizione secondario | 425            | Continuo                         |
| Tono di occupato                | 425            | (0,45/0,45) Attivato/disattivato |
| Occupato veloce                 | 425            | (0,45/0,45) Attivato/disattivato |

La tabella continua...

| Tono                        | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                      |
|-----------------------------|----------------|--|
| Tono di occupato di rinvio  | 425            | Continuo                               |
| Tono suoneria               | 400+450        | (0,4/0,2/0,4/2,0) Attivato/disattivato |
| Tono chiamata in attesa     | 425            | (0,2/0,2/0,2/4,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile | 425            | Continuo                               |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | UK   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V (51V Stepped) | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Inglese (Regno Unito)                  | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Attivazione modo inattivo              | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | EUR                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore  | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London   | ✓             |
| Ora legale                 | Attivato  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 1:00 Fine: 1:00</li> <li>• 31 marzo 2024 - 27 ottobre 2024</li> <li>• 30 marzo 2025 - 26 ottobre 2025</li> <li>• 29 marzo 2026 - 25 ottobre 2026</li> <li>• 28 marzo 2027 - 31 ottobre 2027</li> <li>• 26 marzo 2028 - 20 ottobre 2028</li> <li>• 25 marzo 2029 - 28 ottobre 2029</li> <li>• 31 marzo 2030 - 27 ottobre 2030</li> <li>• 30 marzo 2031 - 26 ottobre 2031</li> <li>• 28 marzo 2032 - 31 ottobre 2032</li> <li>• 27 marzo 2033 - 30 ottobre 2033</li> </ul> | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK v23   | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 220 R + (820 R  115nF)  | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 220 R + (820 R  115nF)  | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,45/0,45 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | Nessuno   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,100 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,2 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 4,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Italia (ita)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione       |
|---|-------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Italia (italiano) |
| Codice a tre lettere                            | <i>ita</i>        |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno           |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                    |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Tono di selezione               | 350+425        | Continuo                             |
| Tono di selezione alt.          | 350+425        | (1,0/0,5) Attivato/disattivato       |
| Tono di composizione secondario | 425            | (2/0,2/0,6/1,0) Attivato/disattivato |
| Tono di occupato                | 400            | (0,5/0,5) Attivato/disattivato       |
| Occupato veloce                 | 400            | (0,5/0,5) Attivato/disattivato       |
| Tono di occupato di rinvio      | 400            | (0,5/0,5) Attivato/disattivato       |
| Tono suoneria                   | 425            | (1,0/4,0) Attivato/disattivato       |
| Tono chiamata in attesa         | 400            | (0,1/4,9) Attivato/disattivato       |
| Tono numero non disponibile     | 425            | (0,1/0,1) Attivato/disattivato       |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 10 secondi senza composizione di cifre | ✗             |
| Tono disconnessione            | Numero non disponibile                 | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Italiano                               | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Attivazione modo inattivo              | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 2 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | EUR                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore  | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna  | ✓             |
| Ora legale                 | Attivato  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 1:00 Fine: 1:00</li> <li>• 31 marzo 2024 - 27 ottobre 2024</li> <li>• 30 marzo 2025 - 26 ottobre 2025</li> <li>• 29 marzo 2026 - 25 ottobre 2026</li> <li>• 28 marzo 2027 - 31 ottobre 2027</li> <li>• 26 marzo 2028 - 20 ottobre 2028</li> <li>• 25 marzo 2029 - 28 ottobre 2029</li> <li>• 31 marzo 2030 - 27 ottobre 2030</li> <li>• 30 marzo 2031 - 26 ottobre 2031</li> <li>• 28 marzo 2032 - 31 ottobre 2032</li> <li>• 27 marzo 2033 - 30 ottobre 2033</li> </ul> | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione            | Valore                 | Configurabile |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| Tipo di CLI             | FSK BELL202            | ✓             |
| Impedenza terminazione  | 200 R + (820 R  115nF) | ✓             |
| Impedenza bilanciamento | 200 R + (820 R  115nF) | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,5/0,5 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 2 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 5,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Giappone (jpa/jpn)

Impostazioni internazionali: impostazione predefinita

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione   |
|---|---|
| Impostazioni internazionali                     | Giappone (giapponese)<br>Giappone (inglese degli Stati Uniti) |
| Codice a tre lettere                            | <i>jpa</i><br><i>jpn</i>                                      |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno   |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                   | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                              |
|------------------------|----------------|--|
| Tono di selezione      | 400            | (0,2/0,2) Attivato/disattivato                 |
| Tono di selezione alt. | 400            | (0,2/0,2/0,2/0,2/0,2/0,5) Attivato/disattivato |

*La tabella continua...*

| Tono                            | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                      |
|---------------------------------|----------------|--|
| Tono di composizione secondario | 400            | (0,2/0,2) Attivato/disattivato         |
| Tono di occupato                | 400            | (0,5/0,5) Attivato/disattivato         |
| Occupato veloce                 | 400            | (0,5/0,5) Attivato/disattivato         |
| Tono di occupato di rinvio      | 400            | (0,5/0,5) Attivato/disattivato         |
| Tono suoneria                   | 480+432        | (1,0/2,0) Attivato/disattivato         |
| Tono chiamata in attesa         | 400            | (0,1/0,1/0,1/4,7) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile     | 400            | (1,0/1,0) Attivato/disattivato         |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore      | Configurabile |
|---|-------------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 20 Hz       | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms       | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 1000ms      | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD        | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | 51V Stepped | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Inglese (Regno Unito)                  | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | JPY                                    | ✓             |
| Formato data/ora               | gg/mm/aa 24 ore                        | ✓             |
| Fuso orario predefinito        | (GMT+09.00) Osaka, Sapporo Tokyo       | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore | Configurabile |
|----------------------------|--------|---------------|
| Formato data/ora           |        | ✓             |
| Fuso orario predefinito    |        | ✓             |
| Ora legale                 |        | ✓             |
| Calendario DST predefinito |        | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK BELL202   | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 600 R   | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 350 R + (1000 R  210nF)   | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 400 Hz 0,5/0,5 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 4,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

---

## Kazakistan

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                | Descrizione   |
|-----------------------------|---|
| Impostazioni internazionali | Utilizzare le <a href="#">impostazioni internazionali della Russia</a> alla pagina 124, con la modifica riportata di seguito. |

**Collegamenti correlati**

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

**Corea (kor)****Impostazioni generali**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione     |
|---|-----------------|
| Impostazioni internazionali                     | Corea (coreano) |
| Codice a tre lettere                            | <i>kor</i>      |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno         |

**Toni**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                            |
|---------------------------------|-------------------|--|
| Tono di selezione               | 350+440           | (1,0/0,25) Attivato/disattivato              |
| Tono di selezione alt.          | 350+440           | (0,25/0,25) Attivato/disattivato             |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                            |
| Tono di occupato                | 480+620           | (0,5/0,5) Attivato/disattivato               |
| Occupato veloce                 | 480+620           | (0,3/0,2) Attivato/disattivato               |
| Tono di occupato di rinvio      | 480+620           | (0,125/0,025/0,125/1,5) Attivato/disattivato |
| Tono suoneria                   | 440+480           | (1,0/2,0) Attivato/disattivato               |
| Tono chiamata in attesa         | 480+620           | (0,06/0,25/0,06/5,0) Attivato/disattivato    |
| Tono numero non disponibile     | 480+620           | Continuo                                     |

**Impostazioni telefono analogico**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                            | Valore | Configurabile |
|---|--------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo           | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato  | 50 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato | 1000ms | ✓             |

*La tabella continua...*

| Impostazione                                    | Valore      | Configurabile |
|---|-------------|---------------|
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD        | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | 51V Stepped | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Coreano                                | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 3 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | KRW                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore            | Configurabile |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore      | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+09:00) Seoul | ✓             |
| Ora legale                 | No                | ✓             |
| Calendario DST predefinito | Nessuno           | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                 | Valore                       | Configurabile |
|------------------------------|------------------------------|---------------|
| Tipo di CLI                  | FSK BELL202                  | ✓             |
| Impedenza terminazione       | 600 R                        | ✓             |
| Impedenza bilanciamento      | 600 R                        | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato | 480+620 Hz 0,25/0,25 secondi | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 3 secondi.  | ×             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 4,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Kuwait (ark)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione    |
|---|----------------|
| Impostazioni internazionali                     | Kuwait (arabo) |
| Codice a tre lettere                            | ark            |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | 112            |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Tono di selezione               | 425            | Continuo                         |
| Tono di selezione alt.          | 425            | (1,0/0,5) Attivato/disattivato   |
| Tono di composizione secondario | 425            | Continuo                         |
| Tono di occupato                | 425            | (0,5/0,5) Attivato/disattivato   |
| Occupato veloce                 | 425            | (0,25/0,25) Attivato/disattivato |
| Tono di occupato di rinvio      | 425            | Continuo                         |
| Tono suoneria                   | 425            | (1,0/4,0) Attivato/disattivato   |

*La tabella continua...*

| Tono                        | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)              |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| Tono chiamata in attesa     | 425            | (1,0/4,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile | 425            | Continuo                       |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 20 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 300 ms   | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 1000ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Numero non disponibile                 | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Inglese (Regno Unito)                  | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Attivazione modo inattivo              | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 5 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | QAR                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione            | Valore                     | Configurabile |
|-------------------------|----------------------------|---------------|
| Formato data/ora        | gg/mm 24 ore               | ✓             |
| Fuso orario predefinito | (GMT+03:00) Kuwait, Riyadh | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---------|---------------|
| Ora legale                 | No      | ✓             |
| Calendario DST predefinito | Nessuno | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore                     | Configurabile |
|---|----------------------------|---------------|
| Tipo di CLI                             | DTMF                       | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 600 R                      | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 600 R                      | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,375/0,375 secondi | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.                 | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,460 secondi              | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,460 secondi              | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | 0,25/2,5 secondi           | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

---

## Lettonia

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                | Descrizione   |
|-----------------------------|---|
| Impostazioni internazionali | Utilizzare le <a href="#">impostazioni internazionali della Grecia</a> alla pagina 63 e applicare le modifiche elencate di seguito. |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                            | Valore        | Configurabile |
|---|---------------|---------------|
| Tempo minimo di collegamento immediato  | 0,080 secondi | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato | 0,060 secondi | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione               | Valore                    | Configurabile |
|----------------------------|---------------------------|---------------|
| Tono disconnessione        | Occupato veloce           | ✓             |
| Metodo di disconnessione   | Interruzione linea        | ✓             |
| Annullamento Feature Phone | Attivazione modo inattivo | ✓             |

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Lituania

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                | Descrizione   |
|-----------------------------|---|
| Impostazioni internazionali | Utilizzare le <a href="#">impostazioni internazionali della Polonia</a> alla pagina 116 con le impostazioni riportate di seguito applicate. |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Tono disconnessione        | Numero non disponibile                                    | ✓             |
| Annullamento Feature Phone | Attivazione modo inattivo                                 | ✓             |
| Valuta predefinita         | EUR   | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore | Configurabile |
|----------------------------|--------|---------------|
| Formato data/ora           |        | ✓             |
| Fuso orario predefinito    |        | ✓             |
| Ora legale                 |        | ✓             |
| Calendario DST predefinito |        | ✓             |

#### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Lussemburgo

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                | Descrizione  |
|-----------------------------|--|
| Impostazioni internazionali | Utilizzare le impostazioni internazionali <a href="#">Germania (deu)</a> alla pagina 60. |

#### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Malaysia (msl)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione                       |
|---|-----------------------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Malesia (inglese del Regno Unito) |
| Codice a tre lettere                            | <i>msl</i>                        |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno                           |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)              |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Tono di selezione               | 425            | Continuo                       |
| Tono di selezione alt.          | 425            | (0,1/0,1) Attivato/disattivato |
| Tono di composizione secondario | 425            | Continuo                       |

*La tabella continua...*

| Tono                        | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                          |
|-----------------------------|----------------|--|
| Tono di occupato            | 425            | (0,5/0,5) Attivato/disattivato             |
| Occupato veloce             | 425            | (0,25/0,25) Attivato/disattivato           |
| Tono di occupato di rinvio  | 425            | (2,5/0,5) Attivato/disattivato             |
| Tono suoneria               | 425            | (1,0/4,0) Attivato/disattivato             |
| Tono chiamata in attesa     | 350+440        | (0,25/0,25/0,25/5,25) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile | 425            | (2,5/0,5) Attivato/disattivato             |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 20 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Inglese (Regno Unito)                  | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | MYR                                    | ✓             |
| Formato data/ora               | gg/mm 24 ore                           | ✓             |
| Fuso orario predefinito        | (GMT+08.00) Kuala Lumpur, Singapore    | ✓             |

## Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore | Configurabile |
|----------------------------|--------|---------------|
| Formato data/ora           |        | ✓             |
| Fuso orario predefinito    |        | ✓             |
| Ora legale                 |        | ✓             |
| Calendario DST predefinito |        | ✓             |

## Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK BELL202   | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 600 R   | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 600 R   | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | Nessuno   | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | Nessuno   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,100 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,2 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 4,0 secondi | ✓             |

## Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

## Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

## Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

# Malta

## Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                | Descrizione  |
|-----------------------------|--|
| Impostazioni internazionali | Utilizzare le <a href="#">impostazioni internazionali del Regno Unito</a> alla pagina 148. |

**Collegamenti correlati**

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

**Israele (heb)****Impostazioni generali**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione                 |
|---|-----------------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Mediterraneo (mediterraneo) |
| Codice a tre lettere                            | heb                         |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno                     |

**Toni**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                      |
|---------------------------------|-------------------|--|
| Tono di selezione               | 350+450           | Continuo                               |
| Tono di selezione alt.          | 350+450           | (0,1/0,5) Attivato/disattivato         |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                      |
| Tono di occupato                | 400               | (0,375/0,375) Attivato/disattivato     |
| Occupato veloce                 | 400               | (0,375/0,375) Attivato/disattivato     |
| Tono di occupato di rinvio      | 400               | Continuo                               |
| Tono suoneria                   | 400+450           | (0,4/0,2/0,4/2,0) Attivato/disattivato |
| Tono chiamata in attesa         | 400               | (0,1/30,0) Attivato/disattivato        |
| Tono numero non disponibile     | 400               | Continuo                               |

**Impostazioni telefono analogico**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                            | Valore | Configurabile |
|---|--------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo           | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato  | 25 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato | 350 ms | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | UK   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ✗             |
| Tono disconnessione            | Numero non disponibile                 | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Interruzione linea                     | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Inglese (Regno Unito)                  | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Attivazione modo inattivo              | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | GBP                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore   | Configurabile |
|----------------------------|--|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore   | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+02:00) Jerusalem  | ✓             |
| Ora legale                 | Attivato   | ✓             |
| Calendario DST predefinito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 02:00 Fine: 2:00</li> <li>• 29 marzo 2024 - 27 ottobre 2024</li> <li>• 28 marzo 2025 - 26 ottobre 2025</li> <li>• 27 marzo 2026 - 25 ottobre 2026</li> <li>• 26 marzo 2027 - 31 ottobre 2027</li> <li>• 24 marzo 2028 - 29 ottobre 2028</li> <li>• 23 marzo 2029 - 28 ottobre 2029</li> <li>• 29 marzo 2030 - 27 ottobre 2030</li> <li>• 28 marzo 2031 - 26 ottobre 2031</li> <li>• 26 marzo 2032 - 31 ottobre 2032</li> <li>• 25 marzo 2033 - 30 ottobre 2033</li> </ul> | ✓             |

## Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK v23   | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 220 R (820 R  115nF)  | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 220 R (820 R  115nF)  | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | Frequenza singola<br>400 Hz<br>Attivo: 0,5<br>Disattivato: 0,5            | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,2 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 4,0 secondi | ✓             |

## Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

## Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

## Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

# Messico (esm)

## Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione                            |
|---|--|
| Impostazioni internazionali                     | Messico (spagnolo dell'America Latina) |
| Codice a tre lettere                            | esm                                    |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno                                |

## Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                         |
|---------------------------------|-------------------|---|
| Tono di selezione               | 425               | Continuo                                  |
| Tono di selezione alt.          | 425               | (2,0/0,4) Attivato/disattivato            |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                         |
| Tono di occupato                | 480+620           | (0,5/0,5) Attivato/disattivato            |
| Occupato veloce                 | 480+620           | (0,25/0,25) Attivato/disattivato          |
| Tono di occupato di rinvio      | 480+620           | (0,25/0,25) Toni alterni                  |
| Tono suoneria                   | 440+480           | (1,0/3,0) Attivato/disattivato            |
| Tono chiamata in attesa         | 480+620           | (0,06/0,25/0,06/5,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile     | 480+620           | Continuo                                  |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore      | Configurabile |
|---|-------------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz       | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 50 ms       | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 1000ms      | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD        | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | 51V Stepped | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | μ-Law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Spagnolo (America Latina)              | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 2 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | MXN                                    | ✓             |

## Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore                                    | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey | ✓             |
| Ora legale                 | No  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | Nessuno   | ✓             |

## Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK BELL202   | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 600 R   | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 350 R (1000 R  210nF)   | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,5/0,5 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 2 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 5,0 secondi | ✓             |

## Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

## Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

## Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

---

# Marocco (arm)

## Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                | Descrizione                |
|-----------------------------|----------------------------|
| Impostazioni internazionali | Marocco (francese europeo) |

La tabella continua...

| Impostazione                                    | Descrizione |
|---|-------------|
| Codice a tre lettere                            | arm         |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | 15, 19, 177 |

## Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)               |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Tono di selezione               | 425            | Continuo                        |
| Tono di selezione alt.          | 425            | (1,0/0,5) Attivato/disattivato  |
| Tono di composizione secondario | 425            | Continuo                        |
| Tono di occupato                | 425            | (0,5/0,5) Attivato/disattivato  |
| Occupato veloce                 | 425            | (0,5/0,5) Attivato/disattivato  |
| Tono di occupato di rinvio      | 425            | Continuo                        |
| Tono suoneria                   | 425            | (1,7/3,3) Attivato/disattivato  |
| Tono chiamata in attesa         | 425            | (0,1/30,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile     | 425            | Continuo                        |

## Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 300 ms   | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 1000ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

## Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione         | Valore                                 | Configurabile |
|----------------------|--|---------------|
| Companding Law       | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |

La tabella continua...

| Impostazione                          | Valore                              | Configurabile |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>Tono disconnessione</b>            | Numero non disponibile              | ✓             |
| <b>Metodo di disconnessione</b>       | Disconnessione con tono di occupato | ✓             |
| <b>Lingua di visualizzazione</b>      | Inglese (Regno Unito)               | ✓             |
| <b>Annullamento Feature Phone</b>     | Attivazione modo inattivo           | ✓             |
| <b>Tempo di troncamento Voicemail</b> | 5 secondi                           | ✓             |
| <b>Valuta predefinita</b>             | –                                   | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione                      | Valore  | Configurabile |
|-----------------------------------|---|---------------|
| <b>Formato data/ora</b>           | gg/mm 24 ore  | ✓             |
| <b>Fuso orario predefinito</b>    | (GMT) Casablanca  | ✓             |
| <b>Ora legale</b>                 | Attivato  | ✓             |
| <b>Calendario DST predefinito</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 4:00 Fine: 1:00</li> <li>• 14 aprile 2024 - 23 febbraio 2025.</li> <li>• 6 aprile - 15 febbraio 2025.</li> <li>• 22 marzo 2026 - 7 febbraio 2027</li> <li>• 14 marzo 2027 - 23 gennaio 2028</li> <li>• 5 marzo 2028 - 13 gennaio 2029</li> </ul> | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                                   | Valore   | Configurabile |
|--|--|---------------|
| <b>Tipo di CLI</b>                             | DTMF   | ✓             |
| <b>Impedenza terminazione</b>                  | 600 R  | ✓             |
| <b>Impedenza bilanciamento</b>                 | 600 R  | ✓             |
| <b>Rilevamento tono di occupato</b>            | 425 Hz 0,375/0,375 secondi   | ✓             |
| <b>Tempo di rilevamento tono di occupato</b>   | 7 secondi.   | ✗             |
| <b>Interruzione linea</b>                      | 0,46 secondi   | ✓             |
| <b>Ampiezza impulso collegamento immediato</b> | 0,46 secondi   | ✓             |
| <b>Impostazioni di rilevamento suoneria</b>    | Persistenza: 0,25 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 2,5 secondi | ✓             |

## Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

## Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

## Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

# Paesi Bassi (nld)

## Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione            |
|---|------------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Paesi Bassi (olandese) |
| Codice a tre lettere                            | <i>nld</i>             |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno                |

## Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                 |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Tono di selezione               | 425               | Continuo                          |
| Tono di selezione alt.          | 425               | (1,0/0,5) Attivato/disattivato    |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                 |
| Tono di occupato                | 425               | (0,48/0,48) Attivato/disattivato  |
| Occupato veloce                 | 425               | (0,48/0,48) Attivato/disattivato  |
| Tono di occupato di rinvio      | 425               | (0,48/0,48) Attivato/disattivato  |
| Tono suoneria                   | 425               | (0,945/4,05) Attivato/disattivato |
| Tono chiamata in attesa         | 400               | (0,08/10,0) Attivato/disattivato  |
| Tono numero non disponibile     | 425               | Continuo                          |

## Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                  | Valore | Configurabile |
|-------------------------------|--------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo | 25 Hz  | ×             |

*La tabella continua...*

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | DTMFD  | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ✗             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Olandese                               | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Attivazione modo inattivo              | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | EUR                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione            | Valore   | Configurabile |
|-------------------------|--|---------------|
| Formato data/ora        | gg/mm 24 ore   | ✓             |
| Fuso orario predefinito | (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna | ✓             |
| Ora legale              | Attivato   | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione                      | Valore  | Configurabile |
|-----------------------------------|---|---------------|
| <b>Calendario DST predefinito</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 1:00 Fine: 1:00</li> <li>• 31 marzo 2024 - 27 ottobre 2024</li> <li>• 30 marzo 2025 - 26 ottobre 2025</li> <li>• 29 marzo 2026 - 25 ottobre 2026</li> <li>• 28 marzo 2027 - 31 ottobre 2027</li> <li>• 26 marzo 2028 - 20 ottobre 2028</li> <li>• 25 marzo 2029 - 28 ottobre 2029</li> <li>• 31 marzo 2030 - 27 ottobre 2030</li> <li>• 30 marzo 2031 - 26 ottobre 2031</li> <li>• 28 marzo 2032 - 31 ottobre 2032</li> <li>• 27 marzo 2033 - 30 ottobre 2033</li> </ul> | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                                   | Valore  | Configurabile |
|--|---|---------------|
| <b>Tipo di CLI</b>                             | DTMF  | ✓             |
| <b>Impedenza terminazione</b>                  | 220 R (820 R  115nF)  | ✓             |
| <b>Impedenza bilanciamento</b>                 | 220 R (820 R  115nF)  | ✓             |
| <b>Rilevamento tono di occupato</b>            | 425 Hz 0,25/0,25 secondi  | ✓             |
| <b>Tempo di rilevamento tono di occupato</b>   | 7 secondi.  | ✗             |
| <b>Interruzione linea</b>                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| <b>Ampiezza impulso collegamento immediato</b> | 0,5 secondi   | ✓             |
| <b>Impostazioni di rilevamento suoneria</b>    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 5,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

---

## Nuova Zelanda (enz)

## Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione                             |
|---|---|
| Impostazioni internazionali                     | Nuova Zelanda (inglese del Regno Unito) |
| Codice a tre lettere                            | enz                                     |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno                                 |

## Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)  |
|---------------------------------|-------------------|--|
| Tono di selezione               | 350+450           | Continuo   |
| Tono di selezione alt.          | 350+4450          | (1,0/0,5) Attivato/disattivato                                 |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione  |
| Tono di occupato                | 400               | (0,375/0,375) Attivato/disattivato                             |
| Occupato veloce                 | 400               | (0,375/0,375) Attivato/disattivato                             |
| Tono di occupato di rinvio      | 400               | Continuo   |
| Tono suoneria                   | 400+450           | (0,4/0,2/0,4/2,0) Attivato/disattivato                         |
| Tono chiamata in attesa         | 400               | (0,1/30) Attivato/disattivato                                  |
| Tono numero non disponibile     | 400               | (0,075/0,1/0,075/0,1/0,075/0,1/0,075/0,4) Attivato/disattivato |

## Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore      | Configurabile |
|---|-------------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz       | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 500ms       | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 800 ms      | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD        | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | 51V Stepped | ✓             |

## Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ✗             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Inglese (Regno Unito)                  | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 5 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | NZD                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore   | Configurabile |
|----------------------------|--|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore   | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+12:00) Auckland, Wellington   | ✓             |
| Ora legale                 | Attivato   | ✓             |
| Calendario DST predefinito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 02:00 Fine: 3:00</li> <li>• 29 settembre 2024 - 6 aprile 2025</li> <li>• 28 settembre 2025 - 5 aprile 2026</li> <li>• 27 settembre 2026 - 4 aprile 2027</li> <li>• 26 settembre 2027 - 2 aprile 2028</li> <li>• 24 settembre 2028 - 1° aprile 2029</li> <li>• 30 settembre 2029 - 7 aprile 2030</li> <li>• 29 settembre 2030 - 6 aprile 2031</li> <li>• 28 settembre 2031 - 4 aprile 2032</li> <li>• 26 settembre 2032 - 3 aprile 2033</li> </ul> | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                 | Valore                 | Configurabile |
|------------------------------|------------------------|---------------|
| Tipo di CLI                  | FSK BELL202            | ✓             |
| Impedenza terminazione       | 220 R + (820 R  115nF) | ✓             |
| Impedenza bilanciamento      | 220 R + (820 R  115nF) | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato | 400 Hz 0,5/0,5 secondi | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 5 secondi.  | ×             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,2 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 5,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Norvegia (nor)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione          |
|---|----------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Norvegia (norvegese) |
| Codice a tre lettere                            | <i>nor</i>           |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno              |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                      |
|---------------------------------|-------------------|--|
| Tono di selezione               | 425               | Continuo                               |
| Tono di selezione alt.          | 425               | (1,0/0,5) Attivato/disattivato         |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                      |
| Tono di occupato                | 425               | (0,5/0,5) Attivato/disattivato         |
| Occupato veloce                 | 425               | (0,5/0,5) Attivato/disattivato         |
| Tono di occupato di rinvio      | 425               | (0,5/0,5) Attivato/disattivato         |
| Tono suoneria                   | 425               | (1,0/1,5/1,0/4,0) Attivato/disattivato |

*La tabella continua...*

| Tono                        | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                         |
|-----------------------------|----------------|---|
| Tono chiamata in attesa     | 425            | (0,08/0,6/0,08/10,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile | 425            | Continuo                                  |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | UK   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Norvegese                              | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | NOK                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione     | Valore       | Configurabile |
|------------------|--------------|---------------|
| Formato data/ora | gg/mm 24 ore | ✓             |

*La tabella continua...*

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Fuso orario predefinito    | (GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague   | ✓             |
| Ora legale                 | Attivato  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 1:00 Fine: 1:00</li> <li>• 31 marzo 2024 - 27 ottobre 2024</li> <li>• 30 marzo 2025 - 26 ottobre 2025</li> <li>• 29 marzo 2026 - 25 ottobre 2026</li> <li>• 28 marzo 2027 - 31 ottobre 2027</li> <li>• 26 marzo 2028 - 20 ottobre 2028</li> <li>• 25 marzo 2029 - 28 ottobre 2029</li> <li>• 31 marzo 2030 - 27 ottobre 2030</li> <li>• 30 marzo 2031 - 26 ottobre 2031</li> <li>• 28 marzo 2032 - 31 ottobre 2032</li> <li>• 27 marzo 2033 - 30 ottobre 2033</li> </ul> | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK BELL202   | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 220 R (820 R  115nF)  | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 220 R (820 R  115nF)  | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,25/0,25 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 5,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Oman (aro)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione  |
|---|--------------|
| Impostazioni internazionali                     | Oman (arabo) |
| Codice a tre lettere                            | aro          |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | 9999         |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                      |
|---------------------------------|----------------|--|
| Tono di selezione               | 425            | Continuo                               |
| Tono di selezione alt.          | 425            | (1,0/0,5) Attivato/disattivato         |
| Tono di composizione secondario | 425            | Continuo                               |
| Tono di occupato                | 425            | (0,5/0,5) Attivato/disattivato         |
| Occupato veloce                 | 425            | (0,5/0,5) Attivato/disattivato         |
| Tono di occupato di rinvio      | 425            | Continuo                               |
| Tono suoneria                   | 425            | (0,4/0,2/0,4/2,0) Attivato/disattivato |
| Tono chiamata in attesa         | 400            | (0,3/10,0) Attivato/disattivato        |
| Tono numero non disponibile     | 425            | Continuo                               |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 300 ms   | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 1000ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ✗             |
| Tono disconnessione            | Numero non disponibile                 | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Inglese (Regno Unito)                  | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Attivazione modo inattivo              | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 5 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | NOK                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore                        | Configurabile |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore                  | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+04:00) Abu Dhabi, Muscat | ✓             |
| Ora legale                 | No                            | ✓             |
| Calendario DST predefinito | Nessuno                       | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Tipo di CLI                             | DTMF   | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 600 R  | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 600 R  | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,375/0,375 secondi   | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.   | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,46 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,46 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,25 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 2,5 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

## Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

# Pakistan (urd)

## Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione                        |
|---|------------------------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Pakistan (inglese del Regno Unito) |
| Codice a tre lettere                            | urd                                |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | 15, 1122, 115, 16                  |

## Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)               |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Tono di selezione               | 425            | Continuo                        |
| Tono di selezione alt.          | 425            | (1,0/0,5) Attivato/disattivato  |
| Tono di composizione secondario | 425            | Continuo                        |
| Tono di occupato                | 400            | (0,5/0,5) Attivato/disattivato  |
| Occupato veloce                 | 400            | (0,5/0,5) Attivato/disattivato  |
| Tono di occupato di rinvio      | 400            | Continuo                        |
| Tono suoneria                   | 400            | (1,0/2,0) Attivato/disattivato  |
| Tono chiamata in attesa         | 400            | (0,1/30,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile     | 400            | Continuo                        |

## Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                            | Valore | Configurabile |
|---|--------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo           | 20 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato  | 300 ms | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato | 1000ms | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ✗             |
| Tono disconnessione            | Numero non disponibile                 | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Inglese (Regno Unito)                  | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Attivazione modo inattivo              | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 5 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             |  | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore                         | Configurabile |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore                   | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+05:00) Islamabad, Karachi | ✓             |
| Ora legale                 | No                             | ✓             |
| Calendario DST predefinito | Nessuno                        | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                 | Valore                     | Configurabile |
|------------------------------|----------------------------|---------------|
| Tipo di CLI                  | DTMF                       | ✓             |
| Impedenza terminazione       | 600 R                      | ✓             |
| Impedenza bilanciamento      | 600 R                      | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato | 425 Hz 0,375/0,375 secondi | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione                            | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.   | ×             |
| Interruzione linea                      | 0,46 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,46 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,25 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 2,5 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Perù (esr)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione                         |
|---|-------------------------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Perù (spagnolo dell'America Latina) |
| Codice a tre lettere                            | esr                                 |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno                             |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tono di selezione               | 425               | Continuo                         |
| Tono di selezione alt.          | 425               | (2,0/4,0) Attivato/disattivato   |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                |
| Tono di occupato                | 480+620           | (0,5/0,5) Attivato/disattivato   |
| Occupato veloce                 | 480+620           | (0,25/0,25) Attivato/disattivato |
| Tono di occupato di rinvio      | 480+620           | (0,25/0,25) Toni alterni         |
| Tono suoneria                   | 440+480           | (1,0/3,0) Attivato/disattivato   |

*La tabella continua...*

| Tono                        | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                         |
|-----------------------------|----------------|---|
| Tono chiamata in attesa     | 480+620        | (0,06/0,25/0,06/5,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile | 480+620        | Continuo                                  |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore      | Configurabile |
|---|-------------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz       | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 50 ms       | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 1000ms      | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamata predefinito       | FSKD        | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | 51V Stepped | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | μ-Law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Spagnolo (America Latina)              | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | PENNA                                  | ✓             |
| Formato data/ora               | gg/mm 24 ore                           | ✓             |
| Fuso orario predefinito        | (GMT-05:00) Bogota, Lima, Quito        | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore | Configurabile |
|----------------------------|--------|---------------|
| Formato data/ora           |        | ✓             |
| Fuso orario predefinito    |        | ✓             |
| Ora legale                 |        | ✓             |
| Calendario DST predefinito |        | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK BELL202   | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 600 R   | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 600 R   | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,5/0,5 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 5,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

---

## Filippine (enp)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione                           |
|---|---------------------------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Filippine (inglese degli Stati Uniti) |
| Codice a tre lettere                            | enp                                   |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | 0                                     |

## Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Tono di selezione               | 350+440        | Continuo                         |
| Tono di selezione alt.          | 350+440        | (0,25/0,25) Attivato/disattivato |
| Tono di composizione secondario | 350+440        | Continuo                         |
| Tono di occupato                | 480+620        | (0,5/0,5) Attivato/disattivato   |
| Occupato veloce                 | 480+620        | (0,25/0,25) Attivato/disattivato |
| Tono di occupato di rinvio      | 440/620        | (0,25/0,25) Toni alternati       |
| Tono suoneria                   | 440+480        | (2,0/4,0) Attivato/disattivato   |
| Tono chiamata in attesa         | 480+620        | (0,2/1200) Attivato/disattivato  |
| Tono numero non disponibile     | 400            | Continuo                         |

## Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore             | Configurabile |
|---|--------------------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 20 Hz              | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 300 ms             | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 1000ms             | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD (Bellcore202) | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | 51V Stepped        | ✓             |

## Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione         | Valore                                 | Configurabile |
|----------------------|--|---------------|
| Companding Law       | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione  | Occupato                               | ✓             |

*La tabella continua...*

| Impostazione                          | Valore   | Configurabile |
|---------------------------------------|--|---------------|
| <b>Metodo di disconnessione</b>       | Disconnessione con tono di occupato<br>480+620 Hz 0,25/0,25 secondi<br>o<br>480+620 Hz 0,5/0,5 secondi | ✓             |
| <b>Lingua di visualizzazione</b>      | Inglese Stati Uniti  | ✓             |
| <b>Annullamento Feature Phone</b>     | Attivazione modo inattivo  | ✓             |
| <b>Tempo di troncamento Voicemail</b> | 4 secondi  | ✓             |
| <b>Valuta predefinita</b>             | PHP  | ✓             |
| <b>Formato data/ora</b>               | mm/gg 24 ore   | ✓             |
| <b>Fuso orario predefinito</b>        | (UCT+08:00)  | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione                      | Valore | Configurabile |
|-----------------------------------|--------|---------------|
| <b>Formato data/ora</b>           |        | ✓             |
| <b>Fuso orario predefinito</b>    |        | ✓             |
| <b>Ora legale</b>                 |        | ✓             |
| <b>Calendario DST predefinito</b> |        | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                                   | Valore   | Configurabile |
|--|--|---------------|
| <b>Tipo di CLI</b>                             | FSKD BELLCORE202   | ✓             |
| <b>Impedenza terminazione</b>                  | 600 R  | ✓             |
| <b>Impedenza bilanciamento</b>                 | 300 R + (1Kr  210nF)   | ✓             |
| <b>Rilevamento tono di occupato</b>            | Disconnessione con tono di occupato<br>480+620 Hz 0,25/0,25 secondi<br>o<br>480+620 Hz 0,5/0,5 secondi | ✓             |
| <b>Tempo di rilevamento tono di occupato</b>   | 7 secondi.   | ✗             |
| <b>Interruzione linea</b>                      | 0,5 secondi  | ✓             |
| <b>Ampiezza impulso collegamento immediato</b> | 0,5 secondi  | ✓             |
| <b>Impostazioni di rilevamento suoneria</b>    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 6,0 secondi                              | ✓             |

## Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

## Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

## Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

# Polonia (plk)

## Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione       |
|---|-------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Polonia (polacco) |
| Codice a tre lettere                            | <i>plk</i>        |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno           |

## Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                          |
|---------------------------------|-------------------|--|
| Tono di selezione               | 425               | Continuo                                   |
| Tono di selezione alt.          | 425               | (1,0/0,5) Attivato/disattivato             |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                          |
| Tono di occupato                | 425               | (0,5/0,5) Attivato/disattivato             |
| Occupato veloce                 | 425               | (0,5/0,5) Attivato/disattivato             |
| Tono di occupato di rinvio      | 425               | (0,5/0,5) Attivato/disattivato             |
| Tono suoneria                   | 425               | (1,0/4,0) Attivato/disattivato             |
| Tono chiamata in attesa         | 425               | (0,15/0,15/0,15/10,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile     | 425               | Continuo                                   |

## Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                  | Valore | Configurabile |
|-------------------------------|--------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo | 25 Hz  | ×             |

La tabella continua...

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ✗             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Polacco                                | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | PLN                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione            | Valore                                       | Configurabile |
|-------------------------|--|---------------|
| Formato data/ora        | gg/mm 24 ore                                 | ✓             |
| Fuso orario predefinito | (GMT+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb | ✓             |
| Ora legale              | Attivato                                     | ✓             |

*La tabella continua...*

| Impostazione                      | Valore  | Configurabile |
|-----------------------------------|---|---------------|
| <b>Calendario DST predefinito</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 1:00 Fine: 1:00</li> <li>• 31 marzo 2024 - 27 ottobre 2024</li> <li>• 30 marzo 2025 - 26 ottobre 2025</li> <li>• 29 marzo 2026 - 25 ottobre 2026</li> <li>• 28 marzo 2027 - 31 ottobre 2027</li> <li>• 26 marzo 2028 - 20 ottobre 2028</li> <li>• 25 marzo 2029 - 28 ottobre 2029</li> <li>• 31 marzo 2030 - 27 ottobre 2030</li> <li>• 30 marzo 2031 - 26 ottobre 2031</li> <li>• 28 marzo 2032 - 31 ottobre 2032</li> <li>• 27 marzo 2033 - 30 ottobre 2033</li> </ul> | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                                   | Valore  | Configurabile |
|--|---|---------------|
| <b>Tipo di CLI</b>                             | FSK BELL202   | ✓             |
| <b>Impedenza terminazione</b>                  | 220 R (820 R  115nF)  | ✓             |
| <b>Impedenza bilanciamento</b>                 | 220 R (820 R  115nF)  | ✓             |
| <b>Rilevamento tono di occupato</b>            | 425 Hz 0,25/0,25 secondi  | ✓             |
| <b>Tempo di rilevamento tono di occupato</b>   | 7 secondi.  | ✗             |
| <b>Interruzione linea</b>                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| <b>Ampiezza impulso collegamento immediato</b> | 0,5 secondi   | ✓             |
| <b>Impostazioni di rilevamento suoneria</b>    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 5,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

---

## Portogallo (ptg)

## Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione             |
|---|-------------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Portogallo (portoghese) |
| Codice a tre lettere                            | ptg                     |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno                 |

## Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                      |
|---------------------------------|-------------------|--|
| Tono di selezione               | 350+450           | Continuo                               |
| Tono di selezione alt.          | 350+450           | (1,0/0,5) Attivato/disattivato         |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                      |
| Tono di occupato                | 400               | (0,375/0,375) Attivato/disattivato     |
| Occupato veloce                 | 400               | (0,375/0,375) Attivato/disattivato     |
| Tono di occupato di rinvio      | 400               | Continuo                               |
| Tono suoneria                   | 400+450           | (0,4/0,2/0,4/2,0) Attivato/disattivato |
| Tono chiamata in attesa         | 400               | (0,1/30,0) Attivato/disattivato        |
| Tono numero non disponibile     | 400               | Continuo                               |

## Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | UK20   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

## Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ✗             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Portoghese                             | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | EUR                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore  | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London   | ✓             |
| Ora legale                 | Attivato  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 1:00 Fine: 1:00</li> <li>• 31 marzo 2024 - 27 ottobre 2024</li> <li>• 30 marzo 2025 - 26 ottobre 2025</li> <li>• 29 marzo 2026 - 25 ottobre 2026</li> <li>• 28 marzo 2027 - 31 ottobre 2027</li> <li>• 26 marzo 2028 - 20 ottobre 2028</li> <li>• 25 marzo 2029 - 28 ottobre 2029</li> <li>• 31 marzo 2030 - 27 ottobre 2030</li> <li>• 30 marzo 2031 - 26 ottobre 2031</li> <li>• 28 marzo 2032 - 31 ottobre 2032</li> <li>• 27 marzo 2033 - 30 ottobre 2033</li> </ul> | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione            | Valore                 | Configurabile |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| Tipo di CLI             | FSK BELL202            | ✓             |
| Impedenza terminazione  | 220 R + (820 R  115nF) | ✓             |
| Impedenza bilanciamento | 220 R + (820 R  115nF) | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Rilevamento tono di occupato            | 375 Hz 0,5/0,5 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 6,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Qatar (arq)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione   |
|---|---------------|
| Impostazioni internazionali                     | Qatar (arabo) |
| Codice a tre lettere                            | arq           |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | 999           |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                         |
|---------------------------------|----------------|---|
| Tono di selezione               | 350+440        | Continuo                                  |
| Tono di selezione alt.          | 350+440        | (1,0/0,5) Attivato/disattivato            |
| Tono di composizione secondario | 350+440        | Continuo                                  |
| Tono di occupato                | 400            | (0,8/0,8) Attivato/disattivato            |
| Occupato veloce                 | 400            | (0,4/0,35/0,22/0,52) Attivato/disattivato |

*La tabella continua...*

| Tono                        | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                         |
|-----------------------------|----------------|---|
| Tono di occupato di rinvio  | 400            | Continuo                                  |
| Tono suoneria               | 400+450        | (0,38/0,25/0,38/2,0) Attivato/disattivato |
| Tono chiamata in attesa     | 400            | (0,2/0,6/0,2/5,0) Attivato/disattivato    |
| Tono numero non disponibile | 400            | Continuo                                  |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 20 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 300 ms   | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 1000ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Numero non disponibile                 | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Inglese (Regno Unito)                  | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Attivazione modo inattivo              | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 5 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | QAR                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore                     | Configurabile |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore               | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+03:00) Kuwait, Riyadh | ✓             |
| Ora legale                 | No                         | ✓             |
| Calendario DST predefinito | Nessuno                    | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Tipo di CLI                             | DTMF   | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 600 R  | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 600 R  | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,375/0,375 secondi   | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.   | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,46 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,46 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,25 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 2,5 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Romania

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                | Descrizione  |
|-----------------------------|--|
| Impostazioni internazionali | Utilizzare le <a href="#">impostazioni internazionali del Regno Unito</a> alla pagina 148. |

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Russia (rus)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione    |
|---|----------------|
| Impostazioni internazionali                     | Russia (russo) |
| Codice a tre lettere                            | <i>rus</i>     |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno        |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tono di selezione               | 425               | Continuo                         |
| Tono di selezione alt.          | 425               | Continuo                         |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                |
| Tono di occupato                | 425               | (0,35/0,35) Attivato/disattivato |
| Occupato veloce                 | 425               | (0,2/0,2) Attivato/disattivato   |
| Tono di occupato di rinvio      | 425               | (0,35/0,35) Attivato/disattivato |
| Tono suoneria                   | 425               | (0,1/4,0) Attivato/disattivato   |
| Tono chiamata in attesa         | 425               | (0,2/5,0) Attivato/disattivato   |
| Tono numero non disponibile     | 425               | Continuo                         |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore      | Configurabile |
|---|-------------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz       | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms       | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms      | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | Nessuno     | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | 51V Stepped | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ✗             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Russo                                  | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | RUR                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore                                  | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd | ✓             |
| Ora legale                 | No  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | Nessuno                                       | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK BELL202   | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 220 R + (820 R  115 nF)   | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 220 R + (820 R  115 nF)   | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,35/0,35 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 5,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

**Collegamenti correlati**

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

**Arabia Saudita (ara)****Impostazioni generali**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione            |
|---|------------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Arabia Saudita (arabo) |
| Codice a tre lettere                            | ara                    |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | 997, 998, 999          |

**Toni**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Tono di selezione               | 350+440           | Continuo                              |
| Tono di selezione alt.          | 350+440           | (0,25/0,25) Attivato/disattivato      |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                     |
| Tono di occupato                | 480+620           | (0,5/0,5) Attivato/disattivato        |
| Occupato veloce                 | 480+620           | (0,25/0,25) Attivato/disattivato      |
| Tono di occupato di rinvio      | 480+620           | (0,25/0,25) Toni alterni              |
| Tono suoneria                   | 440+480           | (2,0/4,0) Attivato/disattivato        |
| Tono chiamata in attesa         | 480+620           | (0,1/0,2/1200,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile     | 480+620           | Continuo                              |

**Impostazioni telefono analogico**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                            | Valore | Configurabile |
|---|--------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo           | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato  | 300 ms | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato | 1000ms | ✓             |

*La tabella continua...*

| Impostazione                                    | Valore      | Configurabile |
|---|-------------|---------------|
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD        | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | 51V Stepped | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | μ-Law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Numero non disponibile                 | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Inglese (Regno Unito)                  | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Attivazione modo inattivo              | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 5 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | SAR                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore                     | Configurabile |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore               | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+03:00) Kuwait, Riyadh | ✓             |
| Ora legale                 | No                         | ✓             |
| Calendario DST predefinito | Nessuno                    | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                 | Valore                  | Configurabile |
|------------------------------|-------------------------|---------------|
| Tipo di CLI                  | DTMF                    | ✓             |
| Impedenza terminazione       | 600 R                   | ✓             |
| Impedenza bilanciamento      | 350 R + (1000 R  210nF) | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato | 425 Hz 0,5/0,5 secondi  | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 5 secondi.  | ×             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 6,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Singapore (zhi)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione                         |
|---|-------------------------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Singapore (inglese del Regno Unito) |
| Codice a tre lettere                            | <i>zhi</i>                          |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | 112, 122, 180                       |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tono di selezione               | 350+440           | Continuo                         |
| Tono di selezione alt.          | 350+440           | (0,1/0,1) Attivato/disattivato   |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                |
| Tono di occupato                | 480+620           | (0,5/0,5) Attivato/disattivato   |
| Occupato veloce                 | 480+620           | (0,25/0,25) Attivato/disattivato |
| Tono di occupato di rinvio      | 480+620           | (0,25/0,25) Toni alterni         |
| Tono suoneria                   | 440+480           | (1,0/2,0) Attivato/disattivato   |

*La tabella continua...*

| Tono                        | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                          |
|-----------------------------|----------------|--|
| Tono chiamata in attesa     | 350+440        | (0,25/0,25/0,25/5,25) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile | 480+620        | Continuo                                   |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 20 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 150 ms   | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 1000ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                     | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | μ-Law                                      | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione     | ×             |
| Tono disconnessione            | Occupato                                   | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato        | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Inglese (Regno Unito), cinese semplificato | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Attivazione modo inattivo                  | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                                  | ✓             |
| Valuta predefinita             | TWD  | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione            | Valore                              | Configurabile |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Formato data/ora        | gg/mm 24 ore                        | ✓             |
| Fuso orario predefinito | (GMT+08:00) Kuala Lumpur, Singapore | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---------|---------------|
| Ora legale                 | No      | ✓             |
| Calendario DST predefinito | Nessuno | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tipo di CLI                             | DTMF  | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 600 R   | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 600 R   | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | Nessuno   | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 1,0 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 2,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Slovacchia

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                | Descrizione   |
|-----------------------------|---|
| Impostazioni internazionali | Utilizzare le <a href="#">impostazioni internazionali della Polonia</a> alla pagina 116. Quindi applicare le modifiche elencate di seguito. |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                            | Valore | Configurabile |
|---|--------|---------------|
| Tempo minimo di collegamento immediato  | 70 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato | 150 ms | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione              | Valore   | Configurabile |
|---------------------------|--|---------------|
| Lingua di visualizzazione | Inglese  | ✓             |
| Fuso orario predefinito   | (GMT+01.00) Belgrado, Bratislava, Budapest, Lubiana, Praga | ✓             |

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Slovenia

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                | Descrizione  |
|-----------------------------|--|
| Impostazioni internazionali | Utilizzare le <a href="#">impostazioni internazionali della Germania</a> alla pagina 60. |

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Sud Africa (ens)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione                                 |
|---|---|
| Impostazioni internazionali                     | <b>Sud Africa (inglese del Regno Unito)</b> |
| Codice a tre lettere                            | <i>ens</i>                                  |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | 10111, 10177                                |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                      |
|---------------------------------|-------------------|--|
| Tono di selezione               | 350+450           | Continuo                               |
| Tono di selezione alt.          | 350+450           | (1,0/0,5) Attivato/disattivato         |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                      |
| Tono di occupato                | 400               | (0,375/0,375) Attivato/disattivato     |
| Occupato veloce                 | 400               | (0,375/0,375) Attivato/disattivato     |
| Tono di occupato di rinvio      | 400               | Continuo                               |
| Tono suoneria                   | 400+450           | (0,4/0,2/0,4/2,0) Attivato/disattivato |
| Tono chiamata in attesa         | 400               | (0,1/30,0) Attivato/disattivato        |
| Tono numero non disponibile     | 400               | Continuo                               |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore      | Configurabile |
|---|-------------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz       | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms       | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms      | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | UK20        | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | 51V Stepped | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Inglese (Regno Unito)                  | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | ZAR                                    | ✓             |

## Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore                       | Configurabile |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore                 | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+02:00) Harare, Pretoria | ✓             |
| Ora legale                 | No                           | ✓             |
| Calendario DST predefinito | Nessuno                      | ✓             |

## Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK BELL202   | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 220 R + (820 R  115nF)  | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 220 R + (820 R  115nF)  | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 400 Hz 0,5/0,5 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,2 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 5,0 secondi | ✓             |

## Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

## Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

## Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

---

# Spagna (esp)

## Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                | Descrizione       |
|-----------------------------|-------------------|
| Impostazioni internazionali | Spagna (spagnolo) |

*La tabella continua...*

| Impostazione                                    | Descrizione |
|---|-------------|
| Codice a tre lettere                            | esp         |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno     |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                          |
|---------------------------------|-------------------|--|
| Tono di selezione               | 425               | Continuo                                   |
| Tono di selezione alt.          | 425               | (1,0/0,5) Attivato/disattivato             |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                          |
| Tono di occupato                | 425               | (0,25/0,25) Attivato/disattivato           |
| Occupato veloce                 | 425               | (0,25/0,25) Attivato/disattivato           |
| Tono di occupato di rinvio      | 425               | (0,25/0,25) Attivato/disattivato           |
| Tono suoneria                   | 425               | (1,5/3,0) Attivato/disattivato             |
| Tono chiamata in attesa         | 425               | (0,15/0,15/0,15/30,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile     | 425               | Continuo                                   |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore      | Configurabile |
|---|-------------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz       | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms       | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms      | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD        | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | 51V Stepped | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione         | Valore                                 | Configurabile |
|----------------------|--|---------------|
| Companding Law       | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |

La tabella continua...

| Impostazione                   | Valore                              | Configurabile |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Tono disconnessione            | Occupato                            | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Spagnolo                            | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                 | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                           | ✓             |
| Valuta predefinita             | EUR                                 | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore                                    | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris | ✓             |
| Ora legale                 | Attivato  | ✓             |
| Calendario DST predefinito |   | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK BELL202   | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 220 R + (820 R  115nF)  | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 220 R + (820 R  115nF)  | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,2/0,2 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ×             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 4,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Svezia (sve)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione      |
|---|------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Svezia (svedese) |
| Codice a tre lettere                            | sve              |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno          |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                 |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Tono di selezione               | 425               | Continuo                          |
| Tono di selezione alt.          | 425               | (1,0/0,5) Attivato/disattivato    |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                 |
| Tono di occupato                | 425               | (0,25/0,25) Attivato/disattivato  |
| Occupato veloce                 | 425               | (0,25/0,25) Attivato/disattivato  |
| Tono di occupato di rinvio      | 425               | (0,25/0,25) Attivato/disattivato  |
| Tono suoneria                   | 425               | (1,0/5,0) Attivato/disattivato    |
| Tono chiamata in attesa         | 425               | (0,08/120,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile     | 425               | Continuo                          |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | DTMFA  | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ✗             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Svedese                                | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | SEK                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore  | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna  | ✓             |
| Ora legale                 | Attivato  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 1:00 Fine: 1:00</li> <li>• 31 marzo 2024 - 27 ottobre 2024</li> <li>• 30 marzo 2025 - 26 ottobre 2025</li> <li>• 29 marzo 2026 - 25 ottobre 2026</li> <li>• 28 marzo 2027 - 31 ottobre 2027</li> <li>• 26 marzo 2028 - 20 ottobre 2028</li> <li>• 25 marzo 2029 - 28 ottobre 2029</li> <li>• 31 marzo 2030 - 27 ottobre 2030</li> <li>• 30 marzo 2031 - 26 ottobre 2031</li> <li>• 28 marzo 2032 - 31 ottobre 2032</li> <li>• 27 marzo 2033 - 30 ottobre 2033</li> </ul> | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione            | Valore               | Configurabile |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Tipo di CLI             | DTMF                 | ✓             |
| Impedenza terminazione  | 220 R (820 R  115nF) | ✓             |
| Impedenza bilanciamento | 220 R (820 R  115nF) | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,25/0,25 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 6,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

---

## Svizzera (des/frs/its)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione   |
|---|---|
| Impostazioni internazionali                     | <b>Svizzera (francese)</b><br><b>Svizzera (tedesco)</b><br><b>Svizzera (italiano)</b> |
| Codice a tre lettere                            | <i>frs</i><br><i>des</i><br><i>its</i>  |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno   |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                   | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)              |
|------------------------|----------------|--------------------------------|
| Tono di selezione      | 425            | Continuo                       |
| Tono di selezione alt. | 425            | (1,0/0,5) Attivato/disattivato |

*La tabella continua...*

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                      |
|---------------------------------|-------------------|--|
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                      |
| Tono di occupato                | 425               | (0,5/0,5) Attivato/disattivato         |
| Occupato veloce                 | 425               | (0,5/0,5) Attivato/disattivato         |
| Tono di occupato di rinvio      | 425               | (0,2/0,2) Attivato/disattivato         |
| Tono suoneria                   | 425               | (1,0/4,0) Attivato/disattivato         |
| Tono chiamata in attesa         | 425               | (0,2/0,2/0,2/4,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile     | 425               | (0,2/0,2) Attivato/disattivato         |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | UK20   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore  | Configurabile |
|--------------------------------|---|---------------|
| Companding Law                 | a-law   | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione  | ×             |
| Tono disconnessione            | Occupato  | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato   | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Francese, italiano o tedesco, a seconda delle impostazioni internazionali selezionate | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione   | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi   | ✓             |
| Valuta predefinita             | CHF   | ✓             |

## Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore  | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague   | ✓             |
| Ora legale                 | Attivato  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 1:00 Fine: 1:00</li> <li>• 31 marzo 2024 - 27 ottobre 2024</li> <li>• 30 marzo 2025 - 26 ottobre 2025</li> <li>• 29 marzo 2026 - 25 ottobre 2026</li> <li>• 28 marzo 2027 - 31 ottobre 2027</li> <li>• 26 marzo 2028 - 20 ottobre 2028</li> <li>• 25 marzo 2029 - 28 ottobre 2029</li> <li>• 31 marzo 2030 - 27 ottobre 2030</li> <li>• 30 marzo 2031 - 26 ottobre 2031</li> <li>• 28 marzo 2032 - 31 ottobre 2032</li> <li>• 27 marzo 2033 - 30 ottobre 2033</li> </ul> | ✓             |

## Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK BELL202   | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 220 R + (820 R  115nF)  | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 220 R + (820 R  115nF)  | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,5/0,5 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 5,0 secondi | ✓             |

## Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

## Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

**Collegamenti correlati**

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

**Taiwan (cht)****Impostazioni generali**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione        |
|---|--------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Taiwan (mandarino) |
| Codice a tre lettere                            | cht                |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno            |

**Toni**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                            |
|---------------------------------|-------------------|--|
| Tono di selezione               | 350+440           | Continuo                                     |
| Tono di selezione alt.          | 350+440           | (0,1/0,1) Attivato/disattivato               |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                            |
| Tono di occupato                | 480+620           | (0,5/0,5) Attivato/disattivato               |
| Occupato veloce                 | 480+620           | (0,25/0,25) Attivato/disattivato             |
| Tono di occupato di rinvio      | 440/620           | (0,25/0,25)/(0,25/0,25) Attivato/disattivato |
| Tono suoneria                   | 440+480           | (1,0/2,0) Attivato/disattivato               |
| Tono chiamata in attesa         | 350+440           | (0,25/0,25/0,25/5,25) Attivato/disattivato   |
| Tono numero non disponibile     | 480+620           | Continuo                                     |

**Impostazioni telefono analogico**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                            | Valore | Configurabile |
|---|--------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo           | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato  | 150 ms | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato | 1000ms | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | DTMFA/FSKD (rilevamento automatico)  | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | μ-Law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ✗             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Inglese (Regno Unito)                  | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | TWD                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore             | Configurabile |
|----------------------------|--------------------|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore       | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+08:00) Taipei | ✓             |
| Ora legale                 | No                 | ✓             |
| Calendario DST predefinito | Nessuno            | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                 | Valore                     | Configurabile |
|------------------------------|----------------------------|---------------|
| Tipo di CLI                  | DTMF                       | ✓             |
| Impedenza terminazione       | 600 R                      | ✓             |
| Impedenza bilanciamento      | 600 R                      | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato | 480+620 Hz 0,5/0,5 secondi | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ×             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 5,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Tailandia

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                | Descrizione  |
|-----------------------------|--|
| Impostazioni internazionali | Utilizzare le <a href="#">impostazioni internazionali del Regno Unito</a> alla pagina 148. |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione            | Valore                                    | Configurabile |
|-------------------------|---|---------------|
| Fuso orario predefinito | (GMT) Dublino, Edimburgo, Lisbona, Londra | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Turchia (trk)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione     |
|---|-----------------|
| Impostazioni internazionali                     | Turchia (turco) |
| Codice a tre lettere                            | trk             |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno         |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                         |
|---------------------------------|-------------------|---|
| Tono di selezione               | 350+440           | Continuo                                  |
| Tono di selezione alt.          | 350+440           | (0,25/0,25) Attivato/disattivato          |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                         |
| Tono di occupato                | 480+620           | (0,5/0,5) Attivato/disattivato            |
| Occupato veloce                 | 480+620           | (0,25/0,25) Attivato/disattivato          |
| Tono di occupato di rinvio      | 480+620           | Continuo                                  |
| Tono suoneria                   | 440+480           | (2,0/4,0) Attivato/disattivato            |
| Tono chiamata in attesa         | 480+620           | (0,0/0,1/0,2/1200,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile     | 480+620           | (0,25/0,25) Attivato/disattivato          |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | UK   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ✗             |
| Tono disconnessione            | Numero non disponibile                 | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Turco                                  | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Attivazione modo inattivo              | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 0 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | TRY                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore               | Configurabile |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore         | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+03:00) Istanbul | ✓             |
| Ora legale                 | No                   | ✓             |
| Calendario DST predefinito | Nessuno              | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK BELL202   | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 220 R + (820 R  115nF)  | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 220 R + (820 R  115nF)  | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,5/0,5 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 0 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 5,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

**Collegamenti correlati**

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

**Emirati Arabi Uniti (aru)****Impostazioni generali**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione                                   |
|---|---|
| Impostazioni internazionali                     | Emirati Arabi Uniti (inglese del Regno Unito) |
| Codice a tre lettere                            | aru   |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | 112   |

**Toni**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)                           |
|---------------------------------|----------------|---|
| Tono di selezione               | 440            | Continuo                                    |
| Tono di selezione alt.          | 440            | (1,0/0,5) Attivato/disattivato              |
| Tono di composizione secondario | 440+350        | Continuo                                    |
| Tono di occupato                | 400            | (0,375/0,375) Attivato/disattivato          |
| Occupato veloce                 | 400            | (0,4/0,35/0,225/0,525) Attivato/disattivato |
| Tono di occupato di rinvio      | 400            | Continuo                                    |
| Tono suoneria                   | 400+450        | (0,4/0,2/0,4/2,0) Attivato/disattivato      |
| Tono chiamata in attesa         | 400            | (0,1/30,0) Attivato/disattivato             |
| Tono numero non disponibile     | 400            | Continuo                                    |

**Impostazioni telefono analogico**

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                            | Valore | Configurabile |
|---|--------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo           | 20 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato  | 300 ms | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato | 1000ms | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Numero non disponibile                 | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Inglese (Regno Unito)                  | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Attivazione modo inattivo              | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 5 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | –                                      | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore                        | Configurabile |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore                  | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT+04:00) Abu Dhabi, Muscat | ✓             |
| Ora legale                 | No                            | ✓             |
| Calendario DST predefinito | Nessuno                       | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                 | Valore                     | Configurabile |
|------------------------------|----------------------------|---------------|
| Tipo di CLI                  | FSK BELL202                | ✓             |
| Impedenza terminazione       | 600 R                      | ✓             |
| Impedenza bilanciamento      | 600 R                      | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato | 425 Hz 0,375/0,375 secondi | ✓             |

La tabella continua...

| Impostazione                            | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.   | ×             |
| Interruzione linea                      | 0,46 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,46 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,25 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 2,5 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Regno Unito (eng)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione                           |
|---|---------------------------------------|
| Impostazioni internazionali                     | Regno Unito (inglese del Regno Unito) |
| Codice a tre lettere                            | eng                                   |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno                               |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                      |
|---------------------------------|-------------------|--|
| Tono di selezione               | 350+450           | Continuo                               |
| Tono di selezione alt.          | 350+450           | (0,1/0,5) Attivato/disattivato         |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                      |
| Tono di occupato                | 400               | (0,375/0,375) Attivato/disattivato     |
| Occupato veloce                 | 400               | (0,375/0,375) Attivato/disattivato     |
| Tono di occupato di rinvio      | 400               | Continuo                               |
| Tono suoneria                   | 400+450           | (0,4/0,2/0,4/2,0) Attivato/disattivato |

*La tabella continua...*

| Tono                        | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi)               |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------|
| Tono chiamata in attesa     | 400            | (0,1/30,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile | 400            | Continuo                        |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore   | Configurabile |
|---|--|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz  | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 25 ms  | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 350 ms   | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | UK   | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | Opzione attivata = 101V sui moduli Phone V2 e sulle schede IP500 Phone, altrimenti 81V | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | a-law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Numero non disponibile                 | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Interruzione linea                     | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Inglese (Regno Unito)                  | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Attivazione modo inattivo              | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | GBP                                    | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione     | Valore       | Configurabile |
|------------------|--------------|---------------|
| Formato data/ora | gg/mm 24 ore | ✓             |

*La tabella continua...*

| Impostazione                      | Valore  | Configurabile |
|-----------------------------------|---|---------------|
| <b>Fuso orario predefinito</b>    | (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London   | ✓             |
| <b>Ora legale</b>                 | Attivato  | ✓             |
| <b>Calendario DST predefinito</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 1:00 Fine: 1:00</li> <li>• 31 marzo 2024 - 27 ottobre 2024</li> <li>• 30 marzo 2025 - 26 ottobre 2025</li> <li>• 29 marzo 2026 - 25 ottobre 2026</li> <li>• 28 marzo 2027 - 31 ottobre 2027</li> <li>• 26 marzo 2028 - 20 ottobre 2028</li> <li>• 25 marzo 2029 - 28 ottobre 2029</li> <li>• 31 marzo 2030 - 27 ottobre 2030</li> <li>• 30 marzo 2031 - 26 ottobre 2031</li> <li>• 28 marzo 2032 - 31 ottobre 2032</li> <li>• 27 marzo 2033 - 30 ottobre 2033</li> </ul> | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                                   | Valore  | Configurabile |
|--|---|---------------|
| <b>Tipo di CLI</b>                             | FSK v23   | ✓             |
| <b>Impedenza terminazione</b>                  | 220 R (820 R  115nF)  | ✓             |
| <b>Impedenza bilanciamento</b>                 | 220 R (820 R  115nF)  | ✓             |
| <b>Rilevamento tono di occupato</b>            | Nessuno   | ✓             |
| <b>Tempo di rilevamento tono di occupato</b>   | 7 secondi.  | ✗             |
| <b>Interruzione linea</b>                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| <b>Ampiezza impulso collegamento immediato</b> | 0,5 secondi   | ✓             |
| <b>Impostazioni di rilevamento suoneria</b>    | Persistenza: 0,2 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 4,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Stati Uniti (enu)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione                             |
|---|---|
| Impostazioni internazionali                     | Stati Uniti (inglese degli Stati Uniti) |
| Codice a tre lettere                            | enu                                     |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | 911                                     |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                         |
|---------------------------------|-------------------|---|
| Tono di selezione               | 350+440           | Continuo                                  |
| Tono di selezione alt.          | 350+440           | (0,25/0,25) Attivato/disattivato          |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                         |
| Tono di occupato                | 480+620           | (0,5/0,5) Attivato/disattivato            |
| Occupato veloce                 | 480+620           | (0,25/0,25) Attivato/disattivato          |
| Tono di occupato di rinvio      | 480+620           | (0,25/0,25) Toni alterni                  |
| Tono suoneria                   | 440+480           | (2,0/4,0) Attivato/disattivato            |
| Tono chiamata in attesa         | 480+620           | (0,0/0,1/0,2/1200,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile     | 400               | Continuo                                  |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore      | Configurabile |
|---|-------------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 20 Hz       | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 300 ms      | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 1000ms      | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD        | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | 51V Stepped | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore  | Configurabile |
|--------------------------------|---|---------------|
| Companding Law                 | μ-Law   | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione            | ✗             |
| Tono disconnessione            | Numero non disponibile                            | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato               | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Inglese Stati Uniti                               | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Attivazione modo inattivo                         | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 0 secondi   | ✓             |
| Valuta predefinita             | USD   | ✓             |
| Formato data/ora               | mm/gg 24 ore                                      | ✓             |
| Fuso orario predefinito        | (GMT-05:00) Fuso orientale (Stati Uniti e Canada) | ✓             |

### Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore  | Configurabile |
|----------------------------|---|---------------|
| Formato data/ora           | mm/gg 24 ore  | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT-06:00) Central Time (US & Canada)  | ✓             |
| Ora legale                 | Attivato  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inizio: 02:00 Fine: 2:00</li> <li>• 10 marzo 2024 - 3/11/2024</li> <li>• 9 marzo 2025 - 2/11/2025</li> <li>• 8 marzo 2026 - 1/11/2026</li> <li>• 14 marzo 2027 - 7/11/2027</li> <li>• 12 marzo 2028 - 5/11/2028</li> <li>• 11 marzo 2029 - 4/11/2029</li> <li>• 10 marzo 2030 - 3/11/2030</li> <li>• 9 marzo 2031 - 2/11/2031</li> <li>• 14 marzo 2032 - 7/11/2032</li> <li>• 13 marzo 2033 - 6/11/2033</li> </ul> | ✓             |

### Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
| Tipo di CLI                             | FSK BELL202   | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 600 R   | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 350 R (1000 R  210nF)   | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | Nessuno   | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 0 secondi.  | ×             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 5,0 secondi | ✓             |

### Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

### Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

### Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

## Venezuela (esv)

### Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                                    | Descrizione                              |
|---|--|
| Impostazioni internazionali                     | Venezuela (spagnolo dell'America Latina) |
| Codice a tre lettere                            | esv                                      |
| Numeri di emergenza predefiniti (Basic Edition) | Nessuno                                  |

### Toni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Toni](#) alla pagina 10.

| Tono              | Frequenza (Hz) | Cadenza (secondi) |
|-------------------|----------------|-------------------|
| Tono di selezione | 425            | Continuo          |

*La tabella continua...*

| Tono                            | Frequenza (Hz)    | Cadenza (secondi)                         |
|---------------------------------|-------------------|---|
| Tono di selezione alt.          | 425               | (2,0/4,0) Attivato/disattivato            |
| Tono di composizione secondario | Tono di selezione | Tono di selezione                         |
| Tono di occupato                | 480+620           | (0,5/0,5) Attivato/disattivato            |
| Occupato veloce                 | 480+620           | (0,25/0,25) Attivato/disattivato          |
| Tono di occupato di rinvio      | 480+620           | (0,25/0,25) Toni alterni                  |
| Tono suoneria                   | 440+480           | (1,0/3,0) Attivato/disattivato            |
| Tono chiamata in attesa         | 480+620           | (0,06/0,25/0,06/5,0) Attivato/disattivato |
| Tono numero non disponibile     | 480+620           | Continuo                                  |

### Impostazioni telefono analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni telefono analogico](#) alla pagina 12.

| Impostazione                                    | Valore      | Configurabile |
|---|-------------|---------------|
| Frequenza corrente di squillo                   | 25 Hz       | ×             |
| Tempo minimo di collegamento immediato          | 50 ms       | ✓             |
| Tempo massimo di collegamento immediato         | 1000ms      | ✓             |
| Tipo visualizzazione chiamante predefinito      | FSKD        | ✓             |
| Tipo indicatore messaggio di attesa predefinito | 51V Stepped | ✓             |

### Comportamento specifico delle impostazioni internazionali

Per ulteriori informazioni, vedere [Comportamenti specifici delle impostazioni internazionali](#) alla pagina 13.

| Impostazione                   | Valore                                 | Configurabile |
|--------------------------------|--|---------------|
| Companding Law                 | μ-Law                                  | ✓             |
| Timeout composizione           | 30 secondi dall'inizio della selezione | ×             |
| Tono disconnessione            | Occupato                               | ✓             |
| Metodo di disconnessione       | Disconnessione con tono di occupato    | ✓             |
| Lingua di visualizzazione      | Spagnolo (America Latina)              | ✓             |
| Annullamento Feature Phone     | Tono disconnessione                    | ✓             |
| Tempo di troncamento Voicemail | 7 secondi                              | ✓             |
| Valuta predefinita             | VEB                                    | ✓             |

## Impostazioni data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Fusi orari e ora legale](#) alla pagina 14.

| Impostazione               | Valore              | Configurabile |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| Formato data/ora           | gg/mm 24 ore        | ✓             |
| Fuso orario predefinito    | (GMT-04:30) Caracas | ✓             |
| Ora legale                 | No                  | ✓             |
| Calendario DST predefinito | Nessuno             | ✓             |

## Impostazioni trunk analogico

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni trunk analogico](#) alla pagina 11.

| Impostazione                            | Valore  | Configurabile |
|---|---|---------------|
| Tipo di CLI                             | FSK BELL202   | ✓             |
| Impedenza terminazione                  | 600 R   | ✓             |
| Impedenza bilanciamento                 | 600 R   | ✓             |
| Rilevamento tono di occupato            | 425 Hz 0,5/0,5 secondi  | ✓             |
| Tempo di rilevamento tono di occupato   | 7 secondi.  | ✗             |
| Interruzione linea                      | 0,5 secondi   | ✓             |
| Ampiezza impulso collegamento immediato | 0,5 secondi   | ✓             |
| Impostazioni di rilevamento suoneria    | Persistenza: 0,4 secondi<br>Squillo disattivato dopo massimo: 5,0 secondi | ✓             |

## Lingue dell'applicazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164.

## Lingue del telefono

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Lingue del telefono](#) alla pagina 157.

## Collegamenti correlati

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

# Vietnam

## Impostazioni generali

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Impostazioni generali](#) alla pagina 9.

| Impostazione                | Descrizione  |
|-----------------------------|--|
| Impostazioni internazionali | Utilizzare le <a href="#">impostazioni internazionali del Regno Unito</a> alla pagina 148. |

Impostazioni internazionali

### **Collegamenti correlati**

[Impostazioni internazionali](#) alla pagina 18

# Capitolo 3: Lingue del telefono

In questa sezione vengono descritte le lingue predefinite supportate sui telefoni.

## Collegamenti correlati

[Supporto lingua telefono IP Office](#) alla pagina 157

[Lingue di display del telefono con funzioni](#) alla pagina 158

[Lingue del display del telefono con funzione digitale Avaya](#) alla pagina 159

[Lingue del display del telefono con funzione IP di Avaya](#) alla pagina 160

[Personalizzazione file di lingua del telefono di IP Office](#) alla pagina 162

---

## Supporto lingua telefono IP Office

I telefoni Avaya supportano le seguenti lingue se utilizzati con IP Office:

| Lingua                  | 1400             | 1600 | 9500 | 9600 | D100 | J100 |
|-------------------------|------------------|------|------|------|------|------|
| Inglese                 | ✓                | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Francese                | ✓                | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Canadese                | ✓                | ✓    | ✓    | ✓    | –    | –    |
| Tedesco                 | ✓                | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Italiano                | ✓                | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| Spagnolo America Latina | ✓                | –    | –    | –    | ✓    | –    |
| Spagnolo castigliano    | ✓                | ✓    | ✓    | ✓    | –    | ✓    |
| Portoghese brasiliano   | ✓                | ✓    | ✓    | ✓    | –    | –    |
| Portoghese              | ✓                | ✓    | ✓    | ✓    | –    | ✓    |
| Danese                  | ✓                | ✓    | ✓    | ✓    | –    | ✓    |
| Olandese                | ✓                | ✓    | ✓    | ✓    | –    | ✓    |
| Finlandese              | ✓                | ✓    | ✓    | ✓    | –    | ✓    |
| Ungherese               | –                | ✓    | –    | –    | –    | –    |
| Giapponese              | ✓ <sup>[1]</sup> | ✓    | –    | –    | –    | –    |
| Coreano                 | ✓ <sup>[1]</sup> | ✓    | –    | ✓    | –    | ✓    |
| Norvegese               | ✓                | ✓    | ✓    | ✓    | –    | ✓    |
| Polacco                 | –                | ✓    | –    | –    | –    | –    |
| Russo                   | ✓                | ✓    | ✓    | ✓    | –    | ✓    |

*La tabella continua...*

| Lingua              | 1400             | 1600 | 9500 | 9600 | D100 | J100 |
|---------------------|------------------|------|------|------|------|------|
| Cinese semplificato | ✓ <sup>[1]</sup> | ✓    | –    | ✓    | –    | ✓    |
| Svedese             | ✓                | ✓    | ✓    | ✓    | –    | ✓    |
| Turco               | –                | ✓    | –    | –    | –    | –    |
| Ceco                | –                | ✓    | –    | –    | –    | –    |
| Ebraico             | –                | ✓    | –    | ✓    | –    | ✓    |

1. Non compatibile con il modello 1403.

### Collegamenti correlati

[Lingue del telefono](#) alla pagina 157

## Lingue di display del telefono con funzioni

Le stringhe utilizzate sui telefoni con funzioni Avaya sono suddivise in due:

- **Stringhe di IP Office:** si tratta di stringhe per le funzioni IP Office, le etichette predefinite dei pulsanti, il menu **Funzioni** e i menu di gestione delle chiamate.
  - È possibile modificare le stringhe della lingua e aggiungere nuove lingue di menu IP Office, se necessario. Consultare [Personalizzazione file di lingua del telefono di IP Office](#) alla pagina 162.
- **Avaya Stringhe di menu:** si tratta di stringhe utilizzate dai menu non IP Office sul telefono. Ad esempio, è possibile accedere ai menu premendo il tasto **A**.

Il metodo con cui le stringhe vengono caricate sui telefoni varia a seconda del tipo di telefono. Vedere le sezioni seguenti. Le lingue predefinite supportate sono:

| Lingua                  | Stringhe funzione IP Office | Stringhe di menu Avaya |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Portoghese brasiliano   | ✓                           | ✓                      |
| Francese canadese       | ✓                           | ✓                      |
| Spagnolo castigliano    | ✓                           | ✓                      |
| Danese                  | ✓                           | –                      |
| Olandese                | ✓                           | ✓                      |
| Inglese                 | ✓                           | ✓                      |
| Francese                | ✓                           | ✓                      |
| Finlandese              | ✓                           | –                      |
| Tedesco                 | ✓                           | ✓                      |
| Ebraico                 | ✓                           | ✓                      |
| Italiano                | ✓                           | ✓                      |
| Giapponese              | ✓                           | ✓                      |
| Coreano                 | ✓                           | ✓                      |
| Spagnolo America Latina | ✓                           | ✓                      |

*La tabella continua...*

| Lingua              | Stringhe funzione IP Office | Stringhe di menu Avaya |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| Norvegese           | ✓                           | –                      |
| Polacco             | ✓                           | ✓                      |
| Portoghese          | ✓                           | –                      |
| Russo               | ✓                           | ✓                      |
| Cinese semplificato | ✓                           | ✓                      |
| Svedese             | ✓                           | –                      |
| Turco               | ✓                           | ✓                      |

### Collegamenti correlati

[Lingue del telefono](#) alla pagina 157

## Lingue del display del telefono con funzione digitale Avaya

Il metodo seguente viene utilizzato per fornire stringhe di menu ai telefoni digitali Avaya. Ad esempio, i telefoni serie 1400 e 9500. Le stringhe vengono trasferite al telefono all'avvio. A seconda della lingua, può anche attivare il trasferimento dei file dei caratteri visualizzati.

Per limitare i requisiti di memoria, IP Office trasferisce le stringhe della lingua in gruppi in base all'impostazione **Sistema > Impostazioni internazionali**.

| Impostazioni internazionali del sistema   | Lingue caricate  |
|---|--|
| <b>Danimarca (danese), Germania (tedesco), Grecia (greco), Regno Unito (inglese del Regno Unito), Spagna (spagnolo), Finlandia (finlandese), Francia (francese), Belgio (olandese), Belgio (francese), Ungheria (ungherese), Italia (italiano), Paesi Bassi (olandese), Norvegia (norvegese), Polonia (polacco), Portogallo (portoghese), Svezia (svedese).</b> | Danese, Olandese, Inglese del Regno Unito, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Portoghese, Spagnolo castigliano, Svedese |
| <b>Argentina (spagnolo dell'America Latina), Brasile (portoghese brasiliano), Cile (spagnolo dell'America Latina), Colombia (spagnolo dell'America Latina), Messico (spagnolo dell'America Latina), Perù (spagnolo dell'America Latina), Venezuela (spagnolo dell'America Latina).</b>  | Portoghese brasiliano, Inglese, Spagnolo America Latina.   |
| <b>Russia (russo)</b>   | Inglese, Finlandese, Francese, Russo, Svedese.   |
| <b>Stati Uniti (inglese degli Stati Uniti), Canada (francese canadese).</b>   | Inglese, Francese canadese, Spagnolo America Latina.   |
| Tutte le altre.   | Inglese del Regno Unito, Francese, Tedesco, Portoghese, Russo, Spagnolo castigliano.   |

Se l'utente connesso al telefono ha impostato le proprie impostazioni in **Utente > Utente > Impostazioni internazionali**, il telefono tenta di fornire la lingua corrispondente:

- Se non è stata caricata alcuna corrispondenza esatta, la ricerca viene eseguita nuovamente utilizzando solo i primi due caratteri del codice impostazioni internazionali dell'utente.
- Se non vi è ancora alcuna corrispondenza, il telefono utilizza l'inglese.

### Collegamenti correlati

[Lingue del telefono](#) alla pagina 157

## Lingue del display del telefono con funzione IP di Avaya

Per i telefoni IP Avaya, IP Office fornisce stringhe di lingua ai telefoni utilizzando i seguenti metodi:

- **Stringhe del menu Avaya:**

Il file `46xxsettings.txt` generato automaticamente indica al telefono quali file di lingua richiedere per le stringhe di menu Avaya. Essi si aggiungono all'inglese, che i telefoni supportano per impostazione predefinita.

- I file di lingua richiesti dai telefoni dipendono dalle impostazioni internazionali del sistema IP Office. Fare riferimento alla tabella sottostante.

- **Stringhe del menu IP Office:**

IP Office fornisce stringhe per i menu IP Office tramite la connessione telefonica.

### File di lingua richiesti

Questa tabella indica i file di lingua del menu Avaya che i telefoni IP Avaya devono richiedere, in base alle impostazioni internazionali del sistema IP Office.

L'ordine delle lingue è importante. La prima lingua è quella predefinita utilizzata dal telefono fino a quando non viene modificata dall'utente del telefono tramite i menu del telefono.

| Impostazioni internazionali del sistema  | Lingue del menu Avaya                              |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Belgio (francese)</b></li> <li>• <b>Francia (francese)</b></li> <li>• <b>Svizzera (francese).</b></li> </ul> | Francese, Spagnolo castigliano, Olandese, Tedesco. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Belgio (olandese)</b></li> <li>• <b>Paesi Bassi (olandese).</b></li> </ul>                                   | Olandese, Spagnolo castigliano, Francese, Tedesco. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Germania (tedesco)</b></li> <li>• <b>Svizzera (tedesco).</b></li> </ul>                                      | Tedesco, Spagnolo castigliano, Francese, Olandese. |

*La tabella continua...*

| <b>Impostazioni internazionali del sistema</b>   | <b>Lingue del menu Avaya</b>   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Argentina (spagnolo dell'America Latina)</b></li> <li>• <b>Cile (spagnolo dell'America Latina)</b></li> <li>• <b>Colombia (spagnolo dell'America Latina)</b></li> <li>• <b>Messico (spagnolo dell'America Latina)</b></li> <li>• <b>Stati Uniti (inglese degli Stati Uniti)</b></li> <li>• <b>Venezuela (spagnolo dell'America Latina).</b></li> </ul> | Spagnolo America Latina, Portoghese brasiliano, Francese canadese, Italiano. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Giappone (giapponese)</b></li> <li>• <b>Giappone (inglese degli Stati Uniti).</b></li> </ul>   | Giapponese, Francese, Spagnolo castigliano, Portoghese brasiliano.           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Danimarca (danese)</b></li> <li>• <b>Finlandia (finlandese)</b></li> <li>• <b>Grecia (greco)</b></li> <li>• <b>Ungheria (ungherese)</b></li> <li>• <b>Irlanda (inglese del Regno Unito)</b></li> <li>• <b>Spagna (spagnolo)</b></li> <li>• <b>Svezia (svedese)</b></li> <li>• <b>Regno Unito (inglese del Regno Unito).</b></li> </ul>                 | Spagnolo castigliano, Francese, Olandese, Tedesco.                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Brasile (portoghese brasiliano)</b></li> </ul>   | Portoghese brasiliano, Spagnolo America Latina, Francese canadese, Italiano. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Canada (francese canadese)</b></li> </ul>  | Francese canadese, Spagnolo America Latina, Portoghese brasiliano, Italiano. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cina (mandarino)</b></li> </ul>  | Cinese semplificato, Francese, Spagnolo castigliano, Portoghese brasiliano.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Italia (italiano)</b></li> </ul>   | Italiano, Spagnolo castigliano, Francese, Olandese.                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Corea (coreano)</b></li> </ul>   | Coreano, Francese, Spagnolo castigliano, Portoghese brasiliano.              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mediterraneo (mediterraneo)</b></li> </ul>   | Ebraico, Francese, Spagnolo castigliano, Portoghese brasiliano.              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Norvegia (norvegese)</b></li> </ul>  | Spagnolo America Latina, Francese, Olandese, Tedesco.                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perù (spagnolo dell'America Latina)</b></li> </ul>   | Spagnolo castigliano, Portoghese brasiliano, Francese, Italiano.             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Polonia (polacco)</b></li> </ul>   | Polacco, Spagnolo castigliano, Francese, Olandese.                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Portogallo (portoghese)</b></li> </ul>   | Portoghese brasiliano, Spagnolo castigliano, Francese, Olandese.             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Russia (russo)</b></li> </ul>  | Russo, Francese, Olandese, Tedesco.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Svizzera (italiano)</b></li> </ul>   | Italiano, Spagnolo castigliano, Francese, Olandese.                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Turchia (turco)</b></li> </ul>   | Turco, Spagnolo castigliano, Francese, Olandese.                             |

*La tabella continua...*

| Impostazioni internazionali del sistema | Lingue del menu Avaya   |
|---|---|
| • Altre impostazioni internazionali.    | Francese, Spagnolo castigliano, Portoghese brasiliano, Tedesco. |


### Collegamenti correlati

[Lingue del telefono](#) alla pagina 157

---

## Personalizzazione file di lingua del telefono di IP Office

I file di lingua utilizzati per i menu di IP Office sui telefoni serie 1600, 9600 e J100 possono essere personalizzati.

- Non vengono modificate le stringhe utilizzate nei menu di amministrazione a cui si accede tramite i pulsanti **A** o .
- Per i telefoni serie J100, sono impostati in base alle stringhe nei file `Mlf_...xml` caricati dal telefono per ciascuna lingua.
- Questa procedura va ripetuta in seguito a un aggiornamento del sistema che include le nuove funzioni di menu dei telefoni IP Office 1600, 9600 o J100.

### Collegamenti correlati

[Lingue del telefono](#) alla pagina 157

[Ottenere i file di lingua del telefono IP Office](#) alla pagina 162

[Aggiunta di file di lingua IP Office personalizzati](#) alla pagina 162

## Ottenere i file di lingua del telefono IP Office

### Informazioni su questa attività

È possibile fare in modo che il sistema IP Office generi un set di file di lingua `.XML` contenente il set corrente di stringhe telefoniche che sta utilizzando.

### Procedura

1. Nell'utente **NoUser**, aggiungere la stringa **PHONE\_LANGUAGES**.
2. Riavviare il sistema IP Office.
3. Durante il riavvio, IP Office genera i file `XML` della lingua corrente nella cartella `/system/temp`.
  - È presente un file `phonelanguage_NNN.xml` per ogni lingua, dove `NNN` è il codice internazionale della lingua utilizzato dal sistema IP Office.

### Collegamenti correlati

[Personalizzazione file di lingua del telefono di IP Office](#) alla pagina 162

## Aggiunta di file di lingua IP Office personalizzati

Si noti che esistono set separati di stringhe per i telefoni serie 1600 e 9600/J100.

## Procedura

1. Scaricare il file o i file `phonelanguage_NNN.xml` da modificare o utilizzare come modello per le lingue aggiuntive.
2. **Per modificare le stringhe per le impostazioni internazionali predefinite del sistema:** questo influenzerà le stringhe del telefono IP Office per tutti gli utenti configurati con impostazioni internazionali non specifiche o predefinite del sistema.
  - a. Creare una copia del file di base da utilizzare come modello e denominarlo semplicemente `phonelanguage_xml`.
  - b. Modificare le stringhe nel file in base alle esigenze.
  - c. Modificare i codici lingua di 3 caratteri visualizzati per **locale**, le **baselocale** e le **phonelocale** in modo che corrispondano alle impostazioni internazionali del sistema.
3. **Per modificare le stringhe per un'altra impostazione internazionale:** questo influenzerà le stringhe telefoniche IP Office per tutti gli utenti impostati su tale impostazione internazionale.
  - a. Modificare il file xml esistente per quella lingua o crearne uno nuovo copiando uno dei file `phonelanguage_NNN.xml` esistenti e modificando il codice lingua nel nome del file.
  - b. Modificare le stringhe nel file in base alle esigenze.
  - c. Modificare i codici lingua di 3 caratteri visualizzati per **locale**, **baselocale** e **phonelocale** in modo che corrispondano alle impostazioni internazionali dell'utente.
4. Nel file, configurare le impostazioni internazionali relative alle impostazioni internazionali utente del sistema che verranno utilizzate per gli utenti impostati su questa lingua.
5. Caricare i file modificabili XML nella cartella `/system/primary` del sistema.
6. Riavviare il sistema.

## Collegamenti correlati

[Personalizzazione file di lingua del telefono di IP Office](#) alla pagina 162

# Capitolo 4: Lingue applicazione IP Office

Le applicazioni predefinite IP Office corrispondono alla lingua del sistema operativo su cui sono in esecuzione o al browser tramite il quale sono accessibili.

- Per le applicazioni installate, la lingua delle applicazioni predefinite, ove possibile, corrisponde a quella del sistema operativo su cui sono in esecuzione.
- Per le applicazioni a cui si accede utilizzando un browser Web, la lingua delle applicazioni predefinite corrisponde a quella del browser.
- Per le applicazioni con un programma di installazione, la selezione della lingua durante l'installazione è esclusivamente per il processo di installazione. Non seleziona la lingua per il funzionamento dell'applicazione.

Per i prompt di Voicemail, vedere [Prompt di Voicemail](#) alla pagina 167.

## Collegamenti correlati

[Lingue applicazione amministratore di IP Office](#) alla pagina 164

[Lingua applicazione utente IP Office](#) alla pagina 165

---

## Lingue applicazione amministratore di IP Office

Le applicazioni dell'amministratore di IP Office supportano le seguenti lingue:

| Applicazioni                  | Imposta lingua          |
|-------------------------------|-------------------------|
| • IP Office Manager           | • Inglese               |
| • IP Office Web Manager       | • Tedesco               |
| • IP Office Web Control       | • Francese              |
| • SysMonitor                  | • Italiano              |
| • System Status Application   | • Portoghese brasiliano |
| • Customer Operations Manager | • Olandese              |
|                               | • Russo                 |
|                               | • Cinese semplificato   |

*La tabella continua...*

| Applicazioni    | Imposta lingua   |
|-----------------|--|
| • Voicemail Pro | Impostazione principale superiore a più ...<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Danese</li> <li>• Finlandese</li> <li>• Norvegese</li> <li>• Svedese</li> <li>• Coreano</li> </ul> |

**Collegamenti correlati**

[Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164

---

## Lingua applicazione utente IP Office

Le applicazioni utente IP Office supportano le seguenti lingue:

| Lingua                  | one-X Portal | SoftConsole | Portale utenti | Workplace        |
|-------------------------|--------------|-------------|----------------|------------------|
| Arabo                   | –            | –           | –              | ✓ <sup>[1]</sup> |
| Inglese                 | ✓            | ✓           | ✓              | ✓                |
| Francese                | ✓            | ✓           | ✓              | ✓                |
| Tedesco                 | ✓            | ✓           | ✓              | ✓                |
| Italiano                | ✓            | ✓           | ✓              | ✓                |
| Spagnolo America Latina | ✓            | ✓           | –              | ✓                |
| Spagnolo castigliano    | –            | ✓           | ✓              | –                |
| Portoghese brasiliano   | ✓            | ✓           | ✓              | ✓                |
| Portoghese              | –            | ✓           | –              | –                |
| Danese                  | –            | ✓           | –              | ✓                |
| Olandese                | ✓            | ✓           | ✓              | ✓                |
| Finlandese              | –            | ✓           | –              | –                |
| Ebraico                 | –            | –           | –              | ✓                |
| Ungherese               | –            | –           | –              | ✓                |
| Indonesiano             | –            | –           | –              | ✓                |
| Malese                  | –            | –           | –              | ✓                |
| Norvegese               | –            | –           | –              | ✓                |
| Giapponese              | ✓            | ✓           | –              | ✓                |
| Coreano                 | ✓            | ✓           | –              | ✓                |
| Polacco                 | ✓            | –           | –              | ✓                |
| Russo                   | ✓            | ✓           | ✓              | ✓                |
| Cinese semplificato     | ✓            | ✓           | ✓              | ✓                |
| Svedese                 | ✓            | ✓           | –              | ✓                |

*La tabella continua...*

| Lingua              | one-X Portal | SoftConsole | Portale utenti | Workplace |
|---------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| Tailandese          | –            | –           | –              | ✓         |
| Cinese tradizionale | –            | –           | –              | ✓         |
| Turco               | ✓            | –           | –              | ✓         |
| Ceco                | ✓            | –           | –              | ✓         |

1. Solo client Windows.

#### Collegamenti correlati

[Lingue applicazione IP Office](#) alla pagina 164

# Capitolo 5: Prompt di Voicemail

L'impostazione **Impostazioni internazionali** del sistema consente di configurare la lingua predefinita utilizzata per i prompt di Voicemail. Tuttavia, può essere sovrascritto o modificato.

## Collegamenti correlati

[Sovrascrittura della lingua predefinita dei prompt](#) alla pagina 167

[Lingue supportate di Embedded Voicemail](#) alla pagina 168

[Operazione lingua predefinita/di fallback di Embedded Voicemail](#) alla pagina 169

[Lingue supportate Voicemail Pro](#) alla pagina 171

[Prompt con conversione da testo a voce \(TTS\)](#) alla pagina 172

---

## Sovrascrittura della lingua predefinita dei prompt

Quando IP Office instrada una chiamata al servizio Voicemail, indica l'impostazione Internazionale per cui dovrebbero essere forniti i prompt corrispondenti se disponibili. Nella configurazione di IP Office sono sempre specificate le **Impostazioni internazionali** per il sistema.

Tuttavia, è possibile configurare **Impostazioni internazionali** diverse per ciascun utente, instradamento di chiamate in entrata e codici funzione in aggiunta alle impostazioni internazionali predefinite. Per Voicemail, esse vengono utilizzate come segue:

- Se configurate, le impostazioni internazionali dell'utente vengono sempre usate per le chiamate interne.
- Se configurate, le impostazioni internazionali delle chiamate in entrata vengono sempre utilizzate per le chiamate esterne.
- Se non sono state impostate le impostazioni internazionali dell'utente o dell'instradamento chiamate in entrata, vengono utilizzate le impostazioni internazionali del sistema.
- Se impostate, vengono utilizzate le impostazioni internazionali dei codici funzione, che hanno la priorità sulle opzioni descritte in precedenza nel caso in cui la chiamata venga trasferita a Voicemail tramite un codice funzione.
- Se il set di prompt specifico non è disponibile per tutte le opzioni precedenti, viene utilizzata la lingua di fallback, se disponibile.

### Voicemail Pro

Oltre a quanto sopra, per Voicemail Pro è possibile utilizzare l'azione **Seleziona lingua prompt di sistema** per selezionare la lingua dei prompt per gestire una chiamata.

## Collegamenti correlati

[Prompt di Voicemail](#) alla pagina 167

## Lingue supportate di Embedded Voicemail

Embedded Voicemail supporta i seguenti set di prompt della lingua:

| Impostazioni internazionali | Cartella WAV |
|-----------------------------|--------------|
| Arabo <sup>[1]</sup>        | ara          |
| Cinese (cantonese)          | zhc          |
| Cinese (mandarino)          | chs          |
| Danese                      | dan          |
| Olandese                    | nld          |
| Inglese (Regno Unito)       | eng          |
| Inglese Stati Uniti         | enu          |
| Finlandese                  | fin          |
| Francese                    | fra          |
| Francese (Canada)           | frc          |
| Tedesco                     | deu          |
| Italiano                    | ita          |
| Giappone                    | jpn          |
| Coreano                     | kor          |
| Mediterraneo                | heb          |
| Norvegese                   | nor          |
| Polacco                     | plk          |
| Portoghese                  | ptg          |
| Portoghese (Brasile)        | ptb          |
| Russo                       | rus          |
| Spagnolo                    | esp          |
| Spagnolo (Argentina)        | ess          |
| Spagnolo (Messico)          | esm          |
| Svedese                     | sve          |
| Turco                       | trk          |

**\* Nota:**

1. Il set dei prompt in arabo è supportato solo su sistemi che eseguono le modalità di Basic Edition. In altre modalità, viene utilizzato l'inglese del Regno Unito.

### Collegamenti correlati

[Prompt di Voicemail](#) alla pagina 167

## Operazione lingua predefinita/di fallback di Embedded Voicemail

Embedded Voicemail utilizza le seguenti lingue di prompt predefinite per le **Impostazioni internazionali**. Se il prompt richiesto non è disponibile, utilizza la sequenza di lingue di fallback per riprodurre prompt alternativi.

| Impostazioni internazionali (lingua predefinita) | Lingue di fallback  |
|--|---|
| Argentina (spagnolo dell'America Latina)         | Spagnolo > inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)          |
| Australia (inglese del Regno Unito)              | Inglese (Stati Uniti)   |
| Bahrein (arabo) <sup>[1]</sup>                   | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                     |
| Belgio (olandese)                                | Olandese > inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti)           |
| Belgio (francese)                                | French > francese (Canada) > inglese (Regno Unito)                |
| Brasile (portoghese brasiliano)                  | Portoghese > inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)        |
| Canada (francese canadese)                       | Francese > inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti)           |
| Cile (spagnolo dell'America Latina)              | Spagnolo > inglese (Stati Uniti)                                  |
| Cina (mandarino)                                 | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                     |
| Colombia (spagnolo dell'America Latina)          | Spagnolo > inglese (Stati Uniti)                                  |
| Repubblica ceca (inglese del Regno Unito)        | Inglese (Stati Uniti)   |
| Danimarca (danese)                               | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                     |
| Egitto (arabo)                                   | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                     |
| Finlandia (finlandese)                           | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                     |
| Francia (francese)                               | Francese (Canada) > inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti) |
| Francia 2 (francese)                             | Francese (Canada) > inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti) |
| Germania (tedesco)                               | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                     |
| Grecia (greco)                                   | Inglese (Stati Uniti)   |
| Hong Kong (cantonese)                            | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                     |
| Ungheria (ungherese)                             | Inglese (Stati Uniti)   |
| Islanda (inglese del Regno Unito)                | Inglese (Stati Uniti)   |
| India (inglese del Regno Unito)                  | Inglese (Stati Uniti)   |
| Irlanda (inglese del Regno Unito)                | Inglese (Stati Uniti)   |
| Italia (italiano)                                | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                     |
| Giappone (giapponese)                            | Inglese (Stati Uniti) > inglese (Regno Unito)                     |
| Giappone (inglese degli Stati Uniti)             | Inglese (Regno Unito)   |

*La tabella continua...*

| <b>Impostazioni internazionali (lingua predefinita)</b> | <b>Lingue di fallback</b>   |
|---|---|
| <b>Corea (coreano)</b>                                  | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                             |
| <b>Kuwait (arabo)<sup>[1]</sup></b>                     | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                             |
| <b>Malesia (inglese del Regno Unito)</b>                | Inglese (Stati Uniti)   |
| <b>Mediterraneo (mediterraneo)</b>                      | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                             |
| <b>Messico (spagnolo dell'America Latina)</b>           | Spagnolo > inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                  |
| <b>Marocco (francese europeo)</b>                       | Francese > inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                  |
| <b>Paesi Bassi (olandese)</b>                           | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                             |
| <b>Nuova Zelanda (inglese del Regno Unito)</b>          | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                             |
| <b>Norvegia (norvegese)</b>                             | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                             |
| <b>Oman (arabo)<sup>[1]</sup></b>                       | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                             |
| <b>Pakistan (inglese del Regno Unito)</b>               | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                             |
| <b>Perù (spagnolo dell'America Latina)</b>              | Spagnolo > Inglese (Regno Unito)  |
| <b>Filippine (inglese degli Stati Uniti)</b>            | Inglese (Regno Unito)   |
| <b>Polonia (polacco)</b>                                | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                             |
| <b>Portogallo (portoghese)</b>                          | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                             |
| <b>Qatar (arabo)<sup>[1]</sup></b>                      | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                             |
| <b>Russia (russo)</b>                                   | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                             |
| <b>Arabia Saudita (arabo)</b>                           | Inglese (Stati Uniti)   |
| <b>Singapore (inglese del Regno Unito)</b>              | Inglese (Stati Uniti)   |
| <b>Sud Africa (inglese del Regno Unito)</b>             | Inglese (Stati Uniti)   |
| <b>Spagna (spagnolo)</b>                                | Spagnolo (America Latina) > inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti) |
| <b>Svezia (svedese)</b>                                 | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                             |
| <b>Svizzera (francese)</b>                              | Inglese (Regno Unito)   |
| <b>Svizzera (tedesco)</b>                               | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                             |
| <b>Svizzera (italiano)</b>                              | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                             |
| <b>Taiwan (mandarino)</b>                               | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                             |
| <b>Turchia (turco)</b>                                  | Inglese (Regno Unito) > inglese (Stati Uniti)                             |
| <b>Emirati Arabi Uniti (inglese del Regno Unito)</b>    | Inglese (Stati Uniti)   |
| <b>Regno Unito (inglese del Regno Unito)</b>            | Inglese (Stati Uniti)   |

*La tabella continua...*

| Impostazioni internazionali (lingua predefinita) | Lingue di fallback               |
|--|----------------------------------|
| Stati Uniti (inglese degli Stati Uniti)          | Inglese (Regno Unito)            |
| Venezuela (spagnolo dell'America Latina)         | Spagnolo > inglese (Stati Uniti) |

**\* Nota:**

1. Il set dei prompt in arabo è supportato solo su sistemi che eseguono le modalità di Basic Edition. In altre modalità, viene utilizzato l'inglese del Regno Unito.

**Collegamenti correlati**

[Prompt di Voicemail](#) alla pagina 167

## Lingue supportate Voicemail Pro

Per impostazione predefinita i prompt vengono visualizzati nella lingua selezionata al momento dell'installazione e in inglese. Per visualizzare i prompt in altre lingue, è necessario selezionarle effettuando un'installazione personalizzata. I prompt Voicemail Pro disponibili per l'installazione sono elencati nella tabella sottostante. La disponibilità di una lingua in Voicemail non significa necessariamente che vi sia una versione di IP Office disponibile in tale lingua.

| Lingua                | Cartella WAV | Ordine di fallback | TTS |
|-----------------------|--------------|--------------------|-----|
| Portoghese (Brasile)  | ptb          | > pt > en          | ✓   |
| Cinese (cantonese)    | zzh          | > en > enu         | –   |
| Cinese (Mandarino)    | ch           | > en > enu         | ✓   |
| Danese                | da           | > en               | ✓   |
| Olandese              | nl           | > en               | ✓   |
| Inglese (Regno Unito) | en           | > en               | ✓   |
| Inglese Stati Uniti   | enu          | > en               | ✓   |
| Finlandese            | fi           | > en               | ✓   |
| Francese              | fr           | > frc > en         | ✓   |
| Francese (Canada)     | frc          | > fr > enu > en    | ✓   |
| Tedesco               | de           | > en               | ✓   |
| Greco                 | el           | > en               | ✓   |
| Ungherese             | hu           | > en               | –   |
| Italiano              | it           | > en               | ✓   |
| Giapponese            | jp           | > en               | –   |
| Coreano               | ko           | > en               | –   |
| Mediterraneo          | heb          | > en               | –   |
| Norvegese             | no           | > en               | ✓   |
| Polacco               | pl           | > en               | ✓   |

*La tabella continua...*

| Lingua              | Cartella WAV | Ordine di fallback | TTS |
|---------------------|--------------|--------------------|-----|
| Portoghese          | pt           | > ptb > en         | ✓   |
| Russo               | ru           | > en               | ✓   |
| Spagnolo            | es           | > eso > en         | ✓   |
| Spagnolo (Colombia) | eso          | > es > enu > en    | ✓   |
| Svedese             | sv           | > en               | ✓   |
| Turco               | trk          | > en               | –   |

### Collegamenti correlati

[Prompt di Voicemail](#) alla pagina 167

## Prompt con conversione da testo a voce (TTS)

I sistemi in modalità di sottoscrizione possono utilizzare prompt generati con la conversione da testo a voce (TTS) per diverse funzioni. La funzione TTS è supportata in diverse lingue e con diverse scelte di voce, così come indicato nella tabella seguente.

Non appena le impostazioni di un prompt TTS vengono modificate, alla successiva richiesta (inclusa l'anteprima tramite i menu di Amministrazione Web) il prompt risultante verrà memorizzato nella cache come file locale. In questo modo viene rimosso il ritardo iniziale che può verificarsi la prima volta in cui si riproduce un prompt TTS.

| Lingua                | Numero di voci | Sesso                |
|-----------------------|----------------|----------------------|
| Arabo                 | 3              | Femminile e maschile |
| Ceco                  | 1              | Solo femminile       |
| Danese                | 1              | Solo femminile       |
| Olandese              | 5              | Femminile e maschile |
| Inglese (Australia)   | 4              | Femminile e maschile |
| Inglese (Regno Unito) | 4              | Femminile e maschile |
| Italiano              | 6              | Femminile e maschile |
| Finlandese            | 1              | Solo femminile       |
| Francese (Francia)    | 4              | Femminile e maschile |
| Francese (Canada)     | 4              | Femminile e maschile |
| Tedesco               | 4              | Femminile e maschile |
| Grecia                | 1              | Solo femminile       |
| Ungherese             | 1              | Solo femminile       |
| Italiano              | 4              | Femminile e maschile |
| Giapponese            | 4              | Femminile e maschile |
| Norvegese             | 5              | Femminile e maschile |
| Polacco               | 5              | Femminile e maschile |
| Portoghese (Brasile)  | 1              | Solo femminile       |

*La tabella continua...*

| Lingua                  | Numero di voci | Sesso                |
|-------------------------|----------------|----------------------|
| Portoghese (Portogallo) | 4              | Femminile e maschile |
| Spagnolo                | 1              | Solo femminile       |
| Svedese                 | 1              | Solo femminile       |
| Turco                   | 5              | Femminile e maschile |

**Collegamenti correlati**

[Prompt di Voicemail](#) alla pagina 167

# Capitolo 6: Guida e documentazione aggiuntive

Le pagine seguenti forniscono le fonti per ulteriore assistenza.

## Collegamenti correlati

[Manuali aggiuntivi e guide per l'utente](#) alla pagina 174

[Utilizzo della guida](#) alla pagina 174

[Ricerca di un business partner Avaya](#) alla pagina 175

[Risorse IP Office aggiuntive](#) alla pagina 175

[Formazione](#) alla pagina 176

---

## Manuali aggiuntivi e guide per l'utente

Il sito Web [Avaya Centro documentazione](#) contiene manuali per l'utente e manuali per i prodotti Avaya, tra cui IP Office.

- Per un elenco dei manuali IP Office e delle guide utente correnti, consultare il documento [Avaya IP Office™ Manuali e guide per l'utente di™ Platform](#).
- I siti Web [Avaya IP Office Knowledge base](#) e [Avaya Supporto](#) consentono inoltre di accedere ai manuali tecnici IP Office e alle guide utente.
  - Se possibile, questi siti reindirizzano gli utenti alla versione del documento ospitato da [Avaya Centro documentazione](#).

Per altri tipi di documenti e altre risorse, visitare i vari siti Web Avaya (vedere [Risorse IP Office aggiuntive](#) alla pagina 175).

## Collegamenti correlati

[Guida e documentazione aggiuntive](#) alla pagina 174

---

## Utilizzo della guida

Avaya vende IP Office tramite partner commerciali accreditati. Questi business partner forniscono supporto diretto ai propri clienti e possono segnalano i problemi ad Avaya se necessario.

Se il sistema IP Office attualmente non dispone di un business partner Avaya che fornisce assistenza e manutenzione, è possibile utilizzare lo strumento Avaya Partner Locator per trovare un business partner. Consultare [Ricerca di un business partner Avaya](#) alla pagina 175.

## Collegamenti correlati

[Guida e documentazione aggiuntive](#) alla pagina 174

---

# Ricerca di un business partner Avaya

Se il sistema IP Office attualmente non dispone di un business partner Avaya che fornisce assistenza e manutenzione, è possibile utilizzare lo strumento Avaya Partner Locator per trovarne uno.

## Procedura

1. Utilizzando un browser, accedere a [Sito Web Avaya](https://www.avaya.com) presso <https://www.avaya.com>
2. Selezionare **Partner**, quindi **Trova un partner**.
3. Immettere le informazioni sulla posizione.
4. Per i business partner IP Office, utilizzare il **Filtro**, selezionare **Piccola/media impresa**.

## Collegamenti correlati

[Guida e documentazione aggiuntive](#) alla pagina 174

---

# Risorse IP Office aggiuntive

Oltre al sito Web della documentazione (vedere [Manuali aggiuntivi e guide per l'utente](#) alla pagina 174), è disponibile una gamma di siti Web che forniscono informazioni sui prodotti e i servizi Avaya, tra cui IP Office.

- [Sito Web Avaya](https://www.avaya.com) (<https://www.avaya.com>)

Questo è il sito Web ufficiale di Avaya. Dalla home page è possibile accedere ai singoli siti Web di Avaya di varie aree e Paesi.

- [Portale Avaya Sales & Partner](https://sales.avaya.com) (<https://sales.avaya.com>)

Questo è il Sito Web ufficiale per tutti i business partner di Avaya. Per accedere al sito occorre registrare nome utente e password. Una volta effettuato l'accesso, è possibile personalizzare il portale in modo da visualizzare prodotti specifici e il tipo di informazioni che si desidera visualizzare.

- [Avaya IP Office Knowledge base](https://ipofficekb.avaya.com) (<https://ipofficekb.avaya.com>)

Questo sito fornisce l'accesso a una versione online regolarmente aggiornata delle guide dell'utente e del manuale tecnico IP Office.

- [Avaya Supporto](https://support.avaya.com) (<https://support.avaya.com>)

Questo sito fornisce l'accesso al software del prodotto di Avaya, alla documentazione e ad altri servizi per gli addetti all'installazione e alla manutenzione del prodotto di Avaya.

- [Avaya Forum di supporto](https://support.avaya.com/forums/index.php) (<https://support.avaya.com/forums/index.php>)

Questo sito fornisce forum di discussione dei problemi dei prodotti.

- **Gruppo utenti internazionale di Avaya** (<https://www.iuag.org>)

Si tratta dell'organizzazione per i clienti di Avaya. Vengono forniti gruppi e forum di discussione.

- **Avaya DevConnect** (<https://www.devconnectprogram.com/>)

Questo sito fornisce dettagli su API e SDK per i prodotti Avaya, incluso IP Office. Il sito fornisce inoltre note sull'applicazione per prodotti non-Avaya di terze parti che interagiscono con IP Office utilizzando tali API e SDK.

- **Avaya Learning** (<https://www.avaya-learning.com/>)

Questo sito fornisce l'accesso ai corsi di formazione e ai programmi di accreditamento per i prodotti di Avaya.

### Collegamenti correlati

[Guida e documentazione aggiuntive](#) alla pagina 174

---

## Formazione

La formazione e le credenziali di Avaya assicurano che i partner aziendali possiedano le capacità e le competenze necessarie per vendere, implementare e supportare con successo le soluzioni Avaya e superare le aspettative dei clienti. Sono disponibili le seguenti credenziali:

- Avaya Certified Sales Specialist (APSS)
- Avaya Implementation Professional Specialist (AIPS)
- Avaya Certified Support Specialist (ACSS)

Le mappe delle credenziali sono disponibili sul sito Web [Avaya Learning](#).

### Collegamenti correlati

[Guida e documentazione aggiuntive](#) alla pagina 174

# Indice

## A

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Amministratore .....             | <a href="#">174</a>                       |
| Amministratore del sistema ..... | <a href="#">174</a>                       |
| ampiezza impulso .....           | <a href="#">11</a>                        |
| annullamento Feature Phone ..... | <a href="#">13</a>                        |
| API .....                        | <a href="#">175</a>                       |
| Applicazioni .....               | <a href="#">164</a> , <a href="#">165</a> |
| ara .....                        | <a href="#">126</a>                       |
| Arabia Saudita .....             | <a href="#">126</a>                       |
| are .....                        | <a href="#">49</a>                        |
| Argentina .....                  | <a href="#">20</a>                        |
| arh .....                        | <a href="#">24</a>                        |
| ark .....                        | <a href="#">85</a>                        |
| arm .....                        | <a href="#">96</a>                        |
| aro .....                        | <a href="#">107</a>                       |
| arq .....                        | <a href="#">121</a>                       |
| aru .....                        | <a href="#">146</a>                       |
| ascolta chiamata .....           | <a href="#">10</a>                        |
| assistenza .....                 | <a href="#">175</a>                       |
| Att .....                        | <a href="#">22</a>                        |
| attesa                           |   |
| attesa automatica .....          | <a href="#">17</a>                        |
| segnale predefinito .....        | <a href="#">10</a>                        |
| timeout .....                    | <a href="#">17</a>                        |
| attesa automatica .....          | <a href="#">17</a>                        |
| Australia .....                  | <a href="#">22</a>                        |

## B

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Bahrein .....            | <a href="#">24</a>                      |
| Belgio .....             | <a href="#">26</a> , <a href="#">29</a> |
| Bollettini tecnici ..... | <a href="#">175</a>                     |
| Brasile .....            | <a href="#">32</a>                      |
| Bulgaria .....           | <a href="#">34</a>                      |

## C

|   |                     |
|---|---------------------|
| Canada .....                            | <a href="#">34</a>  |
| cancella .....                          | <a href="#">11</a>  |
| cancellazione .....                     | <a href="#">13</a>  |
| chs .....                               | <a href="#">39</a>  |
| cht .....                               | <a href="#">141</a> |
| Cile .....                              | <a href="#">37</a>  |
| Cina .....                              | <a href="#">39</a>  |
| Cipro .....                             | <a href="#">44</a>  |
| CLI .....                               | <a href="#">12</a>  |
| codice di tre lettere .....             | <a href="#">9</a>   |
| codici a tre lettere .....              | <a href="#">7</a>   |
| codici internazionali .....             | <a href="#">7</a>   |
| collegamento immediato .....            | <a href="#">12</a>  |
| ampiezza impulso .....                  | <a href="#">11</a>  |
| Colombia .....                          | <a href="#">41</a>  |
| compressione .....                      | <a href="#">13</a>  |
| Conversione da testo a voce (TTS) ..... | <a href="#">172</a> |
| Corea .....                             | <a href="#">83</a>  |
| corsi .....                             | <a href="#">175</a> |

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| csy ..... | <a href="#">44</a> |
|-----------|--------------------|

## D

|   |                     |
|---|---------------------|
| D100 .....                              | <a href="#">157</a> |
| dan .....                               | <a href="#">47</a>  |
| Danimarca .....                         | <a href="#">47</a>  |
| definizioni .....                       | <a href="#">7</a>   |
| des .....                               | <a href="#">138</a> |
| deu .....                               | <a href="#">60</a>  |
| Disconnessione affidabile .....         | <a href="#">11</a>  |
| disconnessione interruzione linea ..... | <a href="#">11</a>  |
| disconnetti .....                       | <a href="#">13</a>  |
| DST .....                               | <a href="#">14</a>  |

## E

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Egitto .....              | <a href="#">49</a>  |
| ell .....                 | <a href="#">63</a>  |
| Emirati Arabi Uniti ..... | <a href="#">146</a> |
| eng .....                 | <a href="#">148</a> |
| eni .....                 | <a href="#">75</a>  |
| enp .....                 | <a href="#">113</a> |
| ens .....                 | <a href="#">131</a> |
| enu .....                 | <a href="#">151</a> |
| enz .....                 | <a href="#">101</a> |
| esl .....                 | <a href="#">37</a>  |
| esm .....                 | <a href="#">94</a>  |
| eso .....                 | <a href="#">41</a>  |
| esp .....                 | <a href="#">133</a> |
| esr .....                 | <a href="#">111</a> |
| ess .....                 | <a href="#">20</a>  |
| Estonia .....             | <a href="#">52</a>  |
| esv .....                 | <a href="#">153</a> |

## F

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Filippine .....                     | <a href="#">113</a>                       |
| fin .....                           | <a href="#">52</a>                        |
| Finlandia .....                     | <a href="#">52</a>                        |
| formazione .....                    | <a href="#">175</a> , <a href="#">176</a> |
| forum .....                         | <a href="#">175</a>                       |
| fra .....                           | <a href="#">55</a>                        |
| Francia .....                       | <a href="#">55</a> , <a href="#">58</a>   |
| frb .....                           | <a href="#">29</a>                        |
| frc .....                           | <a href="#">34</a>                        |
| frequenza                           |   |
| squillo corrente .....              | <a href="#">12</a>                        |
| frequenza corrente di squillo ..... | <a href="#">12</a>                        |
| fro .....                           | <a href="#">58</a>                        |
| frs .....                           | <a href="#">138</a>                       |
| FSK .....                           | <a href="#">11</a>                        |
| fusi orari .....                    | <a href="#">14</a>                        |
| fuso orario .....                   | <a href="#">13</a>                        |

## G

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| gancio Flash .....                | <a href="#">12</a>  |
| ampiezza impulso .....            | <a href="#">11</a>  |
| Germania .....                    | <a href="#">60</a>  |
| Giappone .....                    | <a href="#">80</a>  |
| Grecia .....                      | <a href="#">63</a>  |
| Guida .....                       | <a href="#">174</a> |
| Guide di riferimento rapido ..... | <a href="#">174</a> |

## H

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| heb .....       | <a href="#">92</a> |
| Hong Kong ..... | <a href="#">65</a> |
| hun .....       | <a href="#">67</a> |

## I

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| ignorare .....                        | <a href="#">167</a> |
| impedenza .....                       | <a href="#">11</a>  |
| impedenza bilanciamento .....         | <a href="#">11</a>  |
| impedenza terminazione .....          | <a href="#">11</a>  |
| impostazioni                          |                     |
| impostazioni telefono analogico ..... | <a href="#">12</a>  |
| impostazioni internazionali           |                     |
| Arabia Saudita .....                  | <a href="#">126</a> |
| Argentina .....                       | <a href="#">20</a>  |
| Australia .....                       | <a href="#">22</a>  |
| Bahrein .....                         | <a href="#">24</a>  |
| Belgio - Fiammingo .....              | <a href="#">26</a>  |
| Belgio (francese) .....               | <a href="#">29</a>  |
| Brasile .....                         | <a href="#">32</a>  |
| Bulgaria .....                        | <a href="#">34</a>  |
| Canada .....                          | <a href="#">34</a>  |
| Cile .....                            | <a href="#">37</a>  |
| Cina .....                            | <a href="#">39</a>  |
| Cipro .....                           | <a href="#">44</a>  |
| Colombia .....                        | <a href="#">41</a>  |
| Corea .....                           | <a href="#">83</a>  |
| Danimarca .....                       | <a href="#">47</a>  |
| Egitto .....                          | <a href="#">49</a>  |
| Emirati Arabi Uniti .....             | <a href="#">146</a> |
| Estonia .....                         | <a href="#">52</a>  |
| Filippine .....                       | <a href="#">113</a> |
| Finlandia .....                       | <a href="#">52</a>  |
| Francia .....                         | <a href="#">55</a>  |
| Francia 2 .....                       | <a href="#">58</a>  |
| Germania .....                        | <a href="#">60</a>  |
| Giappone .....                        | <a href="#">80</a>  |
| Grecia .....                          | <a href="#">63</a>  |
| Hong Kong .....                       | <a href="#">65</a>  |
| India (governo) .....                 | <a href="#">72</a>  |
| Indonesia .....                       | <a href="#">74</a>  |
| Irlanda .....                         | <a href="#">75</a>  |
| Islanda .....                         | <a href="#">70</a>  |
| Italia .....                          | <a href="#">78</a>  |
| Kazakistan .....                      | <a href="#">82</a>  |
| Kuwait .....                          | <a href="#">85</a>  |
| Lettonia .....                        | <a href="#">87</a>  |
| Lussemburgo .....                     | <a href="#">89</a>  |
| Malaysia .....                        | <a href="#">89</a>  |

## impostazioni internazionali (continua)

|   |                        |
|---|------------------------|
| Malta .....                             | <a href="#">91</a>     |
| Mediterraneo .....                      | <a href="#">92</a>     |
| Messico .....                           | <a href="#">94</a>     |
| Morocco .....                           | <a href="#">96</a>     |
| Norvegia .....                          | <a href="#">104</a>    |
| Nuova Zelanda .....                     | <a href="#">101</a>    |
| Oman .....                              | <a href="#">107</a>    |
| Paesi Bassi .....                       | <a href="#">99</a>     |
| Pakistan .....                          | <a href="#">109</a>    |
| Perù .....                              | <a href="#">111</a>    |
| Polonia .....                           | <a href="#">116</a>    |
| Portogallo .....                        | <a href="#">118</a>    |
| Qatar .....                             | <a href="#">121</a>    |
| Regno Unito .....                       | <a href="#">148</a>    |
| Repubblica Ceca .....                   | <a href="#">44, 88</a> |
| Repubblica Slovacca .....               | <a href="#">130</a>    |
| Romania .....                           | <a href="#">123</a>    |
| Russia .....                            | <a href="#">124</a>    |
| Singapore .....                         | <a href="#">128</a>    |
| Slovenia .....                          | <a href="#">131</a>    |
| Spagna .....                            | <a href="#">133</a>    |
| Stati Uniti .....                       | <a href="#">151</a>    |
| Sudafrica .....                         | <a href="#">131</a>    |
| Svezia .....                            | <a href="#">136</a>    |
| Svizzera .....                          | <a href="#">138</a>    |
| Tailandia .....                         | <a href="#">143</a>    |
| Taiwan .....                            | <a href="#">141</a>    |
| Turchia .....                           | <a href="#">144</a>    |
| Ungheria .....                          | <a href="#">67</a>     |
| Venezuela .....                         | <a href="#">153</a>    |
| Vietnam .....                           | <a href="#">155</a>    |
| Impostazioni internazionali .....       | <a href="#">9, 18</a>  |
| impostazioni telefono analogico .....   | <a href="#">12</a>     |
| ind .....                               | <a href="#">72</a>     |
| India .....                             | <a href="#">72</a>     |
| indicatore di messaggio in attesa ..... | <a href="#">12</a>     |
| Indonesia .....                         | <a href="#">74</a>     |
| interruzione linea .....                | <a href="#">11</a>     |
| Irlanda .....                           | <a href="#">75</a>     |
| isl .....                               | <a href="#">70</a>     |
| Islanda .....                           | <a href="#">70</a>     |
| ita .....                               | <a href="#">78</a>     |
| Italia .....                            | <a href="#">78</a>     |
| its .....                               | <a href="#">138</a>    |

## J

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| jpn ..... | <a href="#">80</a> |
|-----------|--------------------|

## K

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Kazakistan ..... | <a href="#">82</a> |
| kor .....        | <a href="#">83</a> |
| Kuwait .....     | <a href="#">85</a> |

## L

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Lettonia ..... | <a href="#">87</a> |
| lingua         |                    |
| display .....  | <a href="#">13</a> |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Lingua                               |                     |
| IP Office .....                      | <a href="#">162</a> |
| lingua di visualizzazione .....      | <a href="#">13</a>  |
| lingue supportate .....              | <a href="#">171</a> |
| Lituania .....                       | <a href="#">88</a>  |
| localizzatore business partner ..... | <a href="#">175</a> |
| Lussemburgo .....                    | <a href="#">89</a>  |

## M

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Malaysia .....            | <a href="#">89</a>  |
| Malta .....               | <a href="#">91</a>  |
| Manuali .....             | <a href="#">174</a> |
| Manuali dell'utente ..... | <a href="#">174</a> |
| Mediterraneo .....        | <a href="#">92</a>  |
| Messico .....             | <a href="#">94</a>  |
| Morocco .....             | <a href="#">96</a>  |
| msl .....                 | <a href="#">89</a>  |
| MWI .....                 | <a href="#">12</a>  |

## N

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| nlb .....                    | <a href="#">26</a>  |
| nld .....                    | <a href="#">99</a>  |
| nor .....                    | <a href="#">104</a> |
| Norvegia .....               | <a href="#">104</a> |
| Note sull'applicazione ..... | <a href="#">175</a> |
| Numeri di emergenza .....    | <a href="#">9</a>   |
| Nuova Zelanda .....          | <a href="#">101</a> |

## O

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Oman .....       | <a href="#">107</a> |
| ora legale ..... | <a href="#">14</a>  |

## P

|   |                     |
|---|---------------------|
| Paesi Bassi .....                       | <a href="#">99</a>  |
| Pakistan .....                          | <a href="#">109</a> |
| Personalizzato                          |                     |
| Lingua di IP Office .....               | <a href="#">162</a> |
| Perù .....                              | <a href="#">111</a> |
| plk .....                               | <a href="#">116</a> |
| Polonia .....                           | <a href="#">116</a> |
| Portogallo .....                        | <a href="#">118</a> |
| predefinito                             |                     |
| fusi orari .....                        | <a href="#">14</a>  |
| fuso orario .....                       | <a href="#">13</a>  |
| impostazioni .....                      | <a href="#">17</a>  |
| timeout attesa .....                    | <a href="#">17</a>  |
| timeout parcheggio .....                | <a href="#">17</a>  |
| tono di attesa .....                    | <a href="#">10</a>  |
| valuta .....                            | <a href="#">13</a>  |
| Prompt                                  |                     |
| Comunicazioni                           |                     |
| Conversione da testo a voce (TTS) ...   | <a href="#">172</a> |
| Conversione da testo a voce (TTS) ..... | <a href="#">172</a> |
| ptb .....                               | <a href="#">32</a>  |
| ptg .....                               | <a href="#">118</a> |

## Q

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Qatar ..... | <a href="#">121</a> |
|-------------|---------------------|

## R

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Regno Unito .....             | <a href="#">148</a> |
| Repubblica Ceca .....         | <a href="#">44</a>  |
| richiamare .....              | <a href="#">10</a>  |
| richiamata .....              | <a href="#">12</a>  |
| richiamata temporizzata ..... | <a href="#">12</a>  |
| rilevamento                   |                     |
| suoneria .....                | <a href="#">11</a>  |
| tono di occupato .....        | <a href="#">11</a>  |
| rilevamento suoneria .....    | <a href="#">11</a>  |
| ritardo composizione          |                     |
| numero .....                  | <a href="#">17</a>  |
| timeout .....                 | <a href="#">17</a>  |
| Rivenditore .....             | <a href="#">174</a> |
| Romania .....                 | <a href="#">123</a> |
| rus .....                     | <a href="#">124</a> |
| Russia .....                  | <a href="#">124</a> |

## S

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| SDK .....                   | <a href="#">175</a> |
| segnale di linea .....      | <a href="#">10</a>  |
| Serie 1400 .....            | <a href="#">157</a> |
| Serie 1600 .....            | <a href="#">157</a> |
| Serie 9600 .....            | <a href="#">157</a> |
| Serie J100 .....            | <a href="#">157</a> |
| Singapore .....             | <a href="#">128</a> |
| siti Web .....              | <a href="#">175</a> |
| Slovacchia .....            | <a href="#">130</a> |
| Slovenia .....              | <a href="#">131</a> |
| SNTP .....                  | <a href="#">13</a>  |
| Spagna .....                | <a href="#">133</a> |
| Stati Uniti .....           | <a href="#">151</a> |
| Sudafrica .....             | <a href="#">131</a> |
| suoneria .....              | <a href="#">10</a>  |
| supporto delle lingue ..... | <a href="#">171</a> |
| sve .....                   | <a href="#">136</a> |
| Svezia .....                | <a href="#">136</a> |
| Svizzera .....              | <a href="#">138</a> |

## T

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Tailandia .....                      | <a href="#">143</a> |
| Taiwan .....                         | <a href="#">141</a> |
| Telefoni .....                       | <a href="#">157</a> |
| timeout                              |                     |
| attesa .....                         | <a href="#">17</a>  |
| composizione .....                   | <a href="#">13</a>  |
| Parcheggio .....                     | <a href="#">17</a>  |
| ritardo composizione .....           | <a href="#">17</a>  |
| timeout composizione .....           | <a href="#">13</a>  |
| timeout parcheggio .....             | <a href="#">17</a>  |
| tipo di CLI .....                    | <a href="#">11</a>  |
| tipo visualizzazione chiamante ..... | <a href="#">12</a>  |
| toni                                 |                     |
| non localizzati .....                | <a href="#">10</a>  |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| toni ( <i>continua</i> )              |                     |
| toni localizzati .....                | <a href="#">10</a>  |
| toni conferenza .....                 | <a href="#">10</a>  |
| tono                                  |                     |
| disconnetti .....                     | <a href="#">13</a>  |
| tono chiamata in attesa .....         | <a href="#">10</a>  |
| tono di composizione secondario ..... | <a href="#">10</a>  |
| tono di disconnessione .....          | <a href="#">11</a>  |
| tono di entrata .....                 | <a href="#">10</a>  |
| tono di musica d'attesa .....         | <a href="#">10</a>  |
| tono di occupato .....                | <a href="#">10</a>  |
| disconnetti .....                     | <a href="#">13</a>  |
| rilevamento .....                     | <a href="#">11</a>  |
| tono di occupato di rinvio .....      | <a href="#">10</a>  |
| tono di occupato rapido .....         | <a href="#">10</a>  |
| tono di selezione alternativo .....   | <a href="#">10</a>  |
| tono di uscita .....                  | <a href="#">10</a>  |
| tono numero non disponibile .....     | <a href="#">10</a>  |
| trk .....                             | <a href="#">144</a> |
| TTS .....                             | <a href="#">172</a> |
| Turchia .....                         | <a href="#">144</a> |

## U

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Ungheria ..... | <a href="#">67</a>  |
| urd .....      | <a href="#">109</a> |
| UTC .....      | <a href="#">13</a>  |

## V

|                          |   |
|--------------------------|---|
| valuta .....             | <a href="#">13</a>                        |
| vendite .....            | <a href="#">175</a>                       |
| Venezuela .....          | <a href="#">153</a>                       |
| Vietnam .....            | <a href="#">155</a>                       |
| voicemail richiede ..... | <a href="#">167</a> , <a href="#">168</a> |

## Z

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| zhh ..... | <a href="#">65</a>  |
| zhi ..... | <a href="#">128</a> |